


PERFECT S 01

електронен касов апарат с фискална
памет



Инструкция за монтаж и експлоатация

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА	5
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
КЛАВИАТУРА	6
БУТОНИ	7
ДИСПЛЕЙ	7
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА	8
ПАРАМЕТРИ.....	8
СЪКРАЩЕНИЯ	8
Изтичане на сервизен договор.....	9
РЕЖИМИ НА РАБОТА	9
Режим Програмиране	9
Програмиране на системни параметри.....	10
Характеристики на системните параметри	10
Промяна на стойностите на параметрите.....	12
Програмиране на АРТИКУЛИ	22
Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ.....	23
Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ.....	24
Програмиране на ОПЕРАТОРИ.....	25
Програмиране на ДАТА / ЧАС	26
Програмиране на ПЛАЩАНИЯ.....	26
Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН.....	27
Програмиране на КЛИШЕ.....	27
Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ	27
Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	28
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	29
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО	
ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18.....	29
Режим Регистрация.....	33
Продажба по свободна цена към департаменти	33
Продажба по артикули	34
Продажба на предварително програмиран артикул	34
Продажба с предварително програмиран баркод за артикул.....	35
Свободна продажба по артикул	35
Продажба с повторение.....	36
Продажба с умножение /количество/	36
Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки.....	37

Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума	37
Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума	38
повече от една транзакция/	38
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума	39
Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/ повече от една транзакция/	39
Продажба с натрупване на процентни отстъпки/надбавки	40
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума	41
Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/ повече от една транзакция/	41
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума	42
Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция /	43
Корекция	43
Корекция на последното натрупване;	43
Частична корекция от РС	46
Приключване на касовата бележка и плащане	46
Служебно въведени и изведени суми	48
Печат на коментарни редове	49
Разширена клиентска касова бележка / фактура /	50
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламации	50
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка	52
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа	52
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	52
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	53
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	54
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	55
Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН	55
Сторно по произволно избран фискален документ.	55
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	56
Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН	56
Сторно по произволно избран фискален документ.	56
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	57

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН	57
Сторно по произволно избран фискален документ.....	57
Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.	58
Бон от електронен магазин	58
Бон диагностична информация	59
Режим Отчети	59
Периодичен отчет по департаменти	61
Периодичен отчет по артикули	62
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ.....	66
Детайлен отчет от ФП от блок до блок	66
Съкратен отчет от ФП от блок до блок	68
Детайлен отчет от ФП от дата до дата.....	70
Съкратен отчет от ФП от дата до дата.....	72
ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ.....	73
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА	74
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК.....	74
Режим Отпечатване на информация от КЛЕН	75
Режим Фискален принтер	79
ГРЕШКИ НА ЕКАФП.....	79
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ).....	83
УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА	83

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на електронния касов апарат с фискална памет се съдържат следните елементи:



ЕКАФП Perfect S 01



Паспорт



Инструкция за експлоатация



Външен адаптер



USB кабел-ОПЦИЯ

K003-M-A-15 /mini USB – USB A/



Хартиена ролка

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect S 01 е иновативен модел от ново поколение електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Елегантния му дизайн представя естетиката на модерната технология във всяка една функция на изделието. Perfect S 01 гарантира практически изпълнение с безупречно качество. Изделието е изработено да се интегрира във всякакъв вид търговски обекти – магазини, ресторанти, сервизи, аптеки, офиси и др. ЕКАФП Perfect S 01 е с вграден данъчен терминал за връзка с НАП, отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване на ЕКАФП

ЕКАФП Perfect S 01 е предназначен за работа със захранване DC 7,5 V / 3,3A /50Hz (Външен адаптер).



ВНИМАНИЕ!

Включването към ЕКАФП на комуникационните кабели да става само в изключено състояние

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С; Габаритни размери на касовия апарат -мм: 107х218х50

КЛАВИАТУРА

Ⓢ	△	HELP	⬆	OK
ALT	%	CLK	↕	BACK
C	VD	PLU REP	D+	PY
7	8	9	03	TOTAL
4	5	6	02	
1	2	3	01	
.	0	QTY		

Място на символите в клавиатурата

Кирилица главни/малки букви – избира се с  Латиница /главни/малки букви- избира се с 

7 .,`?!\"()-	8 АБВГ/абвг	9 ДЕЖЗ/дежз
4 ИЙКЛ/ийкл	5 МНОП/мноп	6 РСТУ/рсту
1 ФХЦЧ/фхцч	2 ШЩЪ/шщъ	3 ЬЮЯ/ьюя
%+=.\$^&*[]{}; <>	0	QTY

7 .,`?!\"()-	8 ABC/abc	9 DEF/def
4 GHI/ghi	5 JKL/jkl	6 MNO/mno
1 PQRS/pqrs	2 TUV/tuv	3 WXYZ/wxyz
%+=.\$^&*[]{}; <>	0 _	QTY

Фигура 1

БУТОНИ

- Включване /изключване на ФУ - Следващо функционално поле
 - Придвижване на хартиената ролка - Предходно функционално поле
 - Потвърждаване - Корекция, изтрива един символ назад
 - Въвеждане на свободна цена - Показва помощна информация
 - Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш
 - Връща стъпка назад, - Продажби по департамент
 - Избира номер на департамент, за преместване курсора НАЛЯВО
 - Вид Плащане, за преместване курсора НАДЯСНО
 - Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, както и ред
 - Продажба на стока, за смяна на типа на въвеждане/български, латински букви/
 - Въвеждане на количество, за смяна на въвеждане на малки и големи букви, числа
 + - Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.
 + - Приклучване на бележка пусната от РС - 3 пъти
 - - Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП ,
 - Въвежда процентна надбавка/отстъпка, сл.въведени / изведени суми
 - Въвежда значение " ." .
 - Плащане в брой, Дневен финансов отчет
 -Индигира и распечатва междинна сума, Въвеждане на типа отчет от ФП

ДИСПЛЕЙ



- ниво на GSM сигнала - Заеет
 - GPRS активиран - индикация в режим
 - показва наличие на външно захранване
 - показва заряда на батерията
 - при съобщение за грешка
 - показва включен BlueTooth модул

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/64 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Възможности на дисплея:

Малки/големи български букви

Абв

абв

АБВ

Числа

123

Малки/големи латински букви

Abc

abc

ABC

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАФП за клиентски касови бележки се използва хартиена лента:

Тип на хартията - термо хартия Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 mm

Ширина на хартията - 57 ±0,5 mm Външен диаметър на ролката - 40 mm



ВНИМАНИЕ!

ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ.

ПОЧИСТВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАФП, КАКТО ОТ КЛАВИШ , ТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.

❶ Натиснете назад бутона, докато отворите капака .

❷ Поставете хартиената ролка, затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора ❸ Натиснете капака надолу до щракване на бутона.

❶



❷



❸



ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се замени.



1 2 3

1- USB слот: - служи за връзка на ФУ с PC

2 - RS - служи за връзка с везна и БК

3 - Захранващ конектор – За вкл.на ФУ в ел. мрежата

ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи - 8 Оператори - 20 Артикули - 30 000 Департаменти -

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;

ФУ – Фискално устройство;

Дпт – Департамент;

Арт – Артикул;

сума;

РС – Персонален компютър;

ОП – Оперативна памет;

ФП – Фискална памет;

ВС – Баркод;

БК – Баркод;

Межд. сума – Междинна

Изтичане на сервизен договор

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да “подсеща” за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”.

2. Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис “ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”, което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете **C**.

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ФУ, натиснете и задръжте **O**

Главно меню - 6 режима на работа. Преход от един режим към друг се осъществява с **↑** или **↓**

Главно меню

Регистрация
Четене
Нулиране
Програмиране

Избиране режим за работа

↑ или **↓** - за позициониране на съответния режим и с **OK** се потвърждава.

Достъп до режим на работа

Оператори от 1 до 18 имат достъп само до режим „Регистрация“. Оператор 19 има достъп до режими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, Фискална Памет. Оператор 20 има достъп до всички режими на ФУ.

Пароли по подразбиране

Оператор 1 – **1** **OK**; Оператор 2 – **2** **OK**; Оператор 3 – **3** **OK**до 18 оператор. Оператор 19 – **8** **8** **8** **8** **OK**; Оператор 20 – **9** **9** **9** **9** **OK** .

Режим Програмиране

С помощта на **↓**, изберете меню **Програмиране**. За да влезете в този режим, натиснете **OK**, въведете парола и потвърдете с **OK**

Главно меню

Четене	OK
Нулиране	
Програмиране	
Фискална Памет	

Въведете парола

Въведете парола

Програмиране

Артикули
Департаменти
Данъчни ставки
Оператори

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни ставки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания и текстове на бона.

Достъп до всеки един от параметрите се осъществява с  или  и потвърждавате с **OK**



ВНИМАНИЕ! При въвеждане на грешна парола, натиснете **C** въведете правилната и продължете работа.

Грешка 108

ГРЕШНА ПАРОЛА
Натиснете **C**

Програмиране на системни параметри

Натиснете ,
натиснете **OK**

, докато стигнете до „Системни параметри“. След като е маркирано,
Програмиране

Платания

Текстове бон

Системни параметри

Печат параметри



Параметри

◀ Десетична точка:

Номер:

1

Системни параметри			
1: Десетична точка	2: Редове КЛИШЕ	3: Редове реклама	4: Опции печат
5: Подробен печат	6: КЛИШЕ вид	7: Реклама вид	8: Разрешаване операции
9: Разрешаване плащания	10: Номер екафп	11: Дневен отчет - вид	12: Печат всичко
13: Дневен отчет - нулиране	14: Шрифт КЛЕН	15: Тип везна	16: Печат лого
17: Тегловен баркод	19:  + департамент	20: От № #	21: До № #
22: Празни реда	23: Печат контраст	24: Изключване [мин]	25: Екран контраст
26: Екран изключване [сек]	27: Печат на Z отчет	28: Авт.Z отчет тип	

Характеристики на системните параметри



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен отчет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен отчет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Отпечтава се празна линия след HEADER [2] Не се използва	Дневен отчет

			[3]Отпечатва се празна линия след FOOTER [4]Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	
5	Подробен печат	[1, 2]	[1]Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен отчет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен отчет
7	Реклама вид	[1, 2,]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен отчет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Не се използва [3]Процентна отстъпка [4] Не се използва [5] Корекция	Дневен отчет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4,]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забравява плащане в брой	Дневен отчет
10	Номер ЕКАФП		1-99	Дневен отчет
11	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Няма
12	Печат всичко	[1,2,]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Няма
13	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Не се използва [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Няма
14	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
15	Тип везна	[1]	0-RS2 не работи с везна 1-Протокол за "BIMKO" 2-Протокол за "Daisy"	Няма
16	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
17	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на номера на артикула [2] Брой позиции на номера на артикула [3]Начална позиция на количеството [4]Брой позиции на количеството	Няма
19	 + департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
20	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
21	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
22	Празни реда	[1]	0-50	Няма
23	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
24	Изключване [мин]		0-240	Няма
25	Екран контраст	[1]	0-7	Няма
26	Екран изключване [сек]		0-59	Няма


27	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
28	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна	Няма

Таблица 1

Промяна на стойностите на параметрите

За промяна на стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите.

Влизате в режим **Програмиране** от главното меню, избирате “ **Системни параметри** ” и потвърждавате с **[OK]**




ВНИМАНИЕ!

*За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали **Дневен финансов отчет**, **отчет по Оператори**, **отчет по Артикули***




***ВНИМАНИЕ!** Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следвайте инструкциите:*

Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **[OK]**



Въведете номер на параметър, който ще променяте. Например **[1][6]** и потвърдете с **[OK]**




Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Променете стойността, потвърдете с **[OK]** и излезте от режима.

За промяна на първи системен параметър, следвайте инструкциите:


Влезте в режим **Програмиране** и изберете **Системни параметри**, маркирайте и потвърдете с **OK**




Този **параметър 1** показва работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с два знака след десетична точка. Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **OK**

Натиснете **↓**. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Ако желаете да я промените, въведете число от клавиатурата и потвърдете с **OK**. При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.




Натиснете **PY** и преминете на следващ параметър.



Параметър 2 показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка. Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2, т.е. програмирани само 2 реда. За да се визуализира на дисплея, натиснете **↓**.

Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката: 1. Въвеждате числото **3**; 2. Потвърждавате с **OK**; 3. Преминавате към следващ параметър с **PY**




С този **параметър 3** се програмират брой редове в края на всяка клиентска бележка /реклама/. Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2.



ВНИМАНИЕ! Преди да се програмират тези редове е необходимо да бъде пуснат Дневен финансов отчет с нулиране. Натиснете **↓**. На дисплея ще се визуализира стойността по подразбиране. Можете да я промените като:

1. Въвеждате число от клавиатурата, например **1**. Това означава, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама.

2. Потвърждавате с **OK** и преминавате към следващ параметър с **PY**



Този параметър, показва опциите за печат.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет с нулиране. Функцията се състои от 4 разряда. Всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:


[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



*** Забележка:**

Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:


1 – Разрешен печат на празна линия след HEADER- **печата се**

0 – Не се използва

1 – Разрешен печат на празна линия след FOOTER - **печата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Системен параметър за Подобен печат. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**


⚠ ВНИМАНИЕ! Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1-ви разряд и с 2-ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър за вид на клише.

⚠ ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

**ВНИМАНИЕ!****Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява***** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

1-Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;


0-Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;

0-Трети ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите;

1-Четвърти ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

1-Пети ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0-Шести ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**

Параметър за вид на реклама.


**ВНИМАНИЕ!** Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка клиентска бележка.

**ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява*** Забележка:** Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Първи ред разрешава да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;

0- Втори ред забранява да се печата с двойна ширина на буквите.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**

Параметър за разрешаване на операциите.

**ВНИМАНИЕ!** Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] Процентна надбавка

[2] Не се използва

[3] Процентна отстъпка

[4] Не се използва

[5] Корекция

**ВНИМАНИЕ!** Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;


1- Не се използва;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Не се използва

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

Потвърждавате с [OK] и преминавате към следващ параметър с [PY]



Параметър за разрешаване на плащания.

ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с [OK] и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с [↓]

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим **Регистрация**:

[1] Плащане

[2] Плащане с КРЕДИТ

[3] Плащане с НЗОК

[4] Плащане

[5] Плащане в брой /евро/



ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 11011, то това означава следното:

1-Разрешен печат на плащане;


1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с НЗОК ;

1- Разрешен печат на плащане.

1- Разрешен печат на плащане с брой EURO.

Потвърждавате с [OK] и преминавате към следващ параметър с [PY]



Параметър 10, показва номер на ЕКАФП.




ВНИМАНИЕ! Преди да промените стойностите пуснете Дневен отчет с нулиране.

Потвърдете с [OK] и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с [↓]

Възможните стойности, които приема са от 1 до 99.

Потвърждавате с [OK] и преминавате към следващ параметър с [PY]



Този параметър показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет.

Потвърдете с [OK] и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с [↓]

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Отчет по артикули
 [2] Отчет по оператори
 [3] Отчет по департаменти

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на ФУ. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.


⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

- 1 - Разрешен печат на отчет по артикули в дневния отчет;
 0 - Забранен печат на отчет по оператори в дневния отчет;
 1 - Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния отчет.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[P/V]**



Параметър, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

- [1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти


⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**

Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1 - Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;
 0 - Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[P/V]**



Параметър, който показва разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с дневния отчет. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

- [1] Не се използва
 [2] Отчет по артикули
 [3] Отчет по оператори

*** Забележка:**

Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от РС, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако РС-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

⚠ ВНИМАНИЕ! Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява

*** Забележка:**


Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1 - Не се използва

0 - Забранен печат на нулев отчет по артикули заедно с дневния отчет;

1 - Разрешен печат на нулев отчет по оператори заедно с дневния отчет.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 14, с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт


[1] Сбит шрифт

*** Забележка:**

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-нисък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 15, показва с каква везна може да работи ЕКАФП. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Стойността по подразбиране е 2. Приема стойности 0,1,2. Всяка стойност е работа с различен вид везна.

[0] RS2 не работи с везна

[1] Протокол за "BIMKO"

[2] Протокол за "Daisy"


*** Забележка:**

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че RS2 не работи с везна;

Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че работите с протокол за "BIMKO";

Ако сте избрали стойност 2, то това означава, че работите с протокол за "Daisy".

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 16, показва с какъв размер/брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с **[↓]**

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.




ВНИМАНИЕ!

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1 до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Параметър 17 прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.

Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на номера на артикула

[2] Брой позиции на номера на артикула

[3] Начална позиция на количеството

[4] Брой позиции на количеството

⚠ ВНИМАНИЕ!


Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.

Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **[ALT]** + департамент

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



***Забележка:**

Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **[ALT]** **[0]** в режим "Рег" ще се извърши регистрация на департамент 21

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Системен параметър 20 показва диапазон на фактури - начало

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002,0000000003,0000000004 и т.н.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**




Параметърът показва диапазон на фактури – край

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**




С този параметър можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмiranje на този параметър с



Стойността по подразбиране е 3. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**




С този параметър можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмiranje на този параметър с



Можете да въведете от 0 до 9 контраст. По-високите стойности водят до бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Този параметър показва времето за автоматично изключване.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмiranje на този параметър с



Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи. Параметърът работи ако:

- не е имало натиснат клавиш;
- не е обновяван дисплея;
- не е имало печат;
- не е имало комуникация с външни устройства.


Възможните стойности са от 0 до 240.

Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.

*** Забележка :**

Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**




С този параметър се регулира контраст на екрана.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмiranje на този параметър с



Възможните стойности са: от 0 до 7

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**




С този параметър можете да зададете времето /в секунди/ за изключване на дисплея.

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с



Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**



Потвърдете с **[OK]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с




Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Потвърждавате с **[OK]** и преминавате към следващ параметър с **[PY]**

Параметър 28 - показва, дали след автоматичен Z - отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z - отчет



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.


1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърждавате с **[OK]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **[BACK]**

Програмиране на АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.



За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете паролата и потвърдете.

Маркирайте поле **Артикули** и потвърдете с **OK**


Вече можете да въведете параметрите на 1-ви артикул.




ВНИМАНИЕ!

*Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желаната от Вас артикул и потвърдете с **OK***

С помощта на **↓** преминете на поле Ед. Цена. От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **OK**




За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **↓**.



Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **1**

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.




Въведете име на артикула.



ВНИМАНИЕ!

*Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи. Натиснете **ST** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1*

Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**



Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете с **OK** и преминете на следващия параметър с **↓**.

Артикули	
Запас:	999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999 - не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеждане на количеството и натискане на **↑** и се намалява с въвеждане на количеството и клавиш **↓**

Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеждат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Департаменти** и потвърдете с **OK**

Програмиране	
Артикули	Номер
Департаменти	Име
Данъчни ставки	Дан.група
Оператори	Макс.цифри

Програмиране на първи департамент. Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър на департамента с **↓**

Департаменти	Департаменти
◀ Номер : 1 ▶	◀ Номер : 1 ▶
Номер:	Име:
1	Дпт 01

Въведете име на департамента.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.**

Департаменти	Департаменти
◀ Номер : 1 ▶	◀ Номер : 1 ▶
Име:	Име:
Абв	Abc

Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**.

Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **[OK]** и преминете към следващ параметър с **[↓]**

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **[OK]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Данъчни ставки** и потвърдете с **[OK]**


Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **[OK]** и се преминава към следващата данъчна ставка с **[PY]**. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **[VD]**

Потвърдете с **[OK]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки. При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ОПЕРАТОРИ


Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Оператори** и потвърдете с **OK**



За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **OK**


За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.




Въведете име на оператор.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1**

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.

Въвеждате стойност и потвърждавате с **OK**




Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 0. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[0] Забранен [1] Разрешен

Програмиране на ДАТА / ЧАС


Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Дата/час** и потвърдете с **OK**




Въведете актуални дата и час от клавиатурата, потвърдете с **OK** и с това сте приключили програмиране на дата/час. Когато сте в режим Регистрация/извън бон/, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** натискане на **CLK**. Не е разрешено програмиране на дата по-ранна от тази на последния запис във ФП.

Програмиране на ПЛАЩАНИЯ

Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Плащания** и потвърдете с **OK**




Имената по подразбиране са - "В БРОЙ", "Плащане", "КРЕДИТ", "НЗОК", "Плащане" и "Плащане в Брой /евро/".




За програмиране 1-ви номер на плащане, потвърдете с **OK** и преминете към следващия параметър с **↓**. Въведете име на плащане.

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU, за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REF**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.**



Въведете името на плащането. Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



Потвърдете с **OK** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първо плащане.


За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на ТЕКСТОВЕ БОН

Програмиране на КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.


Влезте в режим **Програмиране** от главното меню. Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле **Текстове бон** и потвърдете с **OK**



Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **PY**.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Въведете името на първи ред на касовата бележка. Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **PY**.




Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STU за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VDI** – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1**

Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **PY**.


За програмиране данни на всяки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе.

Програмиране на РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ


Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка клиентска бележка /2 реда/.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура.




Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **PY**.


За програмиране данни на всеки следващ ред от рекламните редове, следвайте инструкциите по-горе

Програмиране на КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ


Могат да се програмират 9 коментарни реда.



Потвърдете с **OK** и преминете към следващ параметър с **↓**.



Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **STL** за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **PLU REP**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **QTY**. При задържане на клавиш **QTY** можете да въвеждате числа. **VD** –използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура



Потвърдете с **↓** и преминете към следващ параметър с **PY**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.
При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:



След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикули, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18

Фискалните устройства имат възможност за посочване на общата сума за плащане в издаваните/генерираните документи и в друга валута. В тези случаи сумата, показана в друга валута и обменният курс, по който е превалутуирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

Функционалната възможност се осигурява чрез производствен параметър, който има следните стойности:

„0“ - неактивен:

„1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;

„2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;

„3“ - активен, основната валута е евро

Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна.

Параметърът може да приема стойност последователно във възходящ ред и еднократно.

Промяната на стойностите на параметъра се предхожда от автоматично генериране и/или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

31

2

ФИРМА :
ДАРЭС :
ЕИЖ : 112834022
АВТОМАТИНО ГЕНЕРАЦИЯ БОИ
=====

ТЕСТ НА КОМУНИКАЦИЯ С МОДЕЛИ
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН
=====

Сервис : 121081166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИЯ З ОТЧЕТ №: 0013

Свободна ОП 1187
СВООБЛАЖА КИЕН: 45994123
000215 30.06.2025 00:00:16

СЛУЖБЕНИ БОИ
DY94367 3694367

F76BF-3507B-99907-6F1EE
160F1-6F586-60396-0AE53

3 ФИРМА:
Адрес:
EIN: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИЯ БОН
ПРОМЕНА НА ВАЖЕНИ ПАРАМЕТРИ
СТАРА СТОИНОСТ - 2
НОВА СТОИНОСТ - 3
000216 30.06.2025 00:00:10
СЛУЖБЕН БОН
09480367 36540367
5AB63-SCFE-30FAA-20EEC
2AFB5-B1DF6-B75AE-63080

4 ФИРМА:
Адрес:
БИ: 112030422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАРАН БОИ
ПРЕХОД КИМ ЕВРО:
000217 30.06.2025 00:00:20
СПУЖЕБЕН БОИ
D5940367 36940367
60004-136F3-04300-000B2
004FC 49490 99223 00002

Режим Регистрация

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. В началото на работния ден (смяна), всеки оператор влиза в режим " Регистрация " посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на [↓], изберете меню Регистрация

Главно меню	
Регистрация	
Четене	
Нулиране	
Програмиране	

За да влезете в този режим, натиснете [OK], въведете парола и потвърдете с [OK]

Въведете парола	Въведете парола	0.00
-----	****	

Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

Продажба по свободна цена към департаменти

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:


Въвеждате желаната от Вас цена.

5	.	2	8		5.28	01	Межд. сума; 5.28		1	В БРОЙ ЛВ 5.28
							Дит 01 5.28			

За да приключите касовата бележка, натиснете [F1]

Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.

По този начин можете да извършите продажба по свободна цена по всеки департамент, който желаете.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Пример: Продажба по свободна цена 2.80 лв. към 05 департамент:

2	.	8	0	D+	5	OK	
2.80				Депт N # 5		Межд. сума: <u>2.80</u> Дпт 05 2.80	
						В БРОЙ ЛВ 2.80	



За да приключите касовата бележка, натиснете **[F]** Разпечатва се общата сума от търговската операция, а също така времето и датата на операцията.



ВНИМАНИЕ!

Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. **МЕЖДИННА СУМА**. Натиснете клавиш **[STL]** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по артикули

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:


- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод скенер/ако има програмиран/.

Продажба на предварително програмиран артикул -

Пример: Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв., цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:

1	PLU	REP	Межд. сума: <u>10.00</u>	Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 1.
Артикул 01			10,00	

2	PLU	REP	Межд. сума: <u>30.00</u>	МЕЖД.СУМА: 30.00	В БРОЙ ЛВ 30.00
Артикул 02			20.00		




Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 2, междинна сума и общата сума от търговската операция.


Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Пример: Продажба на артикул 01 с баркод ръчно


Въведете от клавиатурата ръчно баркод, задръжте **ALT** и натиснете **PLU REP**

4 0 3 0 6 5 5 1 PLU REP

Межд. сума; 10.00
Артикул 01 10.00




В БРОЙ ЛВ 10.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта програмирате артикул 101 към съответен департамент. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши.


Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.

2 . 5 9 CLK 1 0 1 PLU REP


Межд. сума; 2.59
Артикул 101 2.59




В БРОЙ ЛВ 2.59




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с натрупване на стойностни отстъпки/надбавки

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT]** **[↓]** а надбавка с натискане на клавиши **[ALT]** **[↑]**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. със стойностна отстъпка 5.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна надбавка 1.00 лв.


[1] **[PLU]** **[REP]** Межд. сума; 10.00
Артикул 01
10.00

[5] **[ALT]** **[↓]** Межд. сума; 5.00
ОТСТЪПКА
5.00

[2] **[PLU]** **[REP]** Межд. сума; 25.00
Артикул 02
20.00

[1] **[ALT]** **[↑]** Межд. сума; 26.00
НАДБАВКА
1.00

В БРОЙ ЛВ
26.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"




Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **[ALT]** **[↓]**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв., продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 със стойностна отстъпка 5.00 лв над междинна сума.


1 [PLU] [REP]	Межд. сума; 10.00	2 [PLU] [REP]	Межд. сума; 30.00
	Артикул 01 10.00		Артикул 02 20.00
STL	МЕЖД.СУМА 30.00	5 [ALT] [↓]	Межд. сума; 25.00
			ОТСТЪПКА 5.00
			В БРОЙ ЛВ 25.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"




Продажба с натрупване на стойностна отстъпка над междинна сума

/ повече от една транзакция /

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна отстъпка над междинна сума 2.00 лв.


Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши [ALT] [↓]

1 [PLU] [REP]	Межд. сума; 10.00	2 [PLU] [REP]	Межд. сума; 30.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
	Артикул 01 10.00		Артикул 02 20.00		
5 [ALT] [↓]	Межд. сума; 25.00	STL	МЕЖД.СУМА 25.00	2 [ALT] [↓]	Межд. сума; 25.00
	ОТСТЪПКА 5.00				ОТСТЪПКА 2.00



В БРОЙ ЛВ 23.00

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума

Въвеждането на стойностна надбавка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** **↑**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 и със стойностна надбавка 5.00 лв. над междинна сума.

1 **PLU** **REP**

Межд. сума: 10.00
Артикул 01
10.00

2 **PLU** **REP**

Межд. сума: 30.00
Артикул 02
20.00

STL

МЕЖД.СУМА
30.00

5 **ALT** **↑**


Межд. сума: 35.00
НАДБАВКА
5.00



В БРОЙ ЛВ
35.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с натрупване на стойностна надбавка над междинна сума/повече от една транзакция/


Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.

Въвеждането на стойностна отстъпка се осъществява, с въвеждане на стойността от цифровата клавиатура и натискане на клавиши **ALT** **↑**

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"





Бон при валутен параметър "3"



Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Натрупване на процентни отстъпки над междинна сума/ повече от една транзакция/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%. и отново междинна сума и 2% надбавка над междинна сума



5

%

Межд. сума; 28.50
ОТСТЪПКА 5.00%
1.50

STL

МЕЖД.СУМА:
28.50

2

%

Межд. сума; 27.93
ОТСТЪПКА 2.00%
0.57


В БРОЙ ЛВ

27.93

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Натрупване на процентни надбавки над междинна сума

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5%.

1

PLU REP

Межд. сума; 10.00
Артикул 01
10.00

2

PLU REP

Межд. сума; 30.00
Артикул 02
20.00

STL

МЕЖД.СУМА:
30.00

5

ALT

%

Межд. сума; 31.50
НАДБАВКА 5.00%
1.50




В БРОЙ ЛВ

31.50

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Натрупване на процентни надбавки над междинна сума /повече от една транзакция /

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5%.

1

PLU REP

Межд. сума: 10.00
Артикул 01
10.00

2

PLU REP

Межд. сума: 30.00
Артикул 02
20.00

STU

МЕЖД.СУМА:
30.00

5

ALT

%

Межд. сума: 31.50
НАДБАВКА 5.00%
1.50

STU

МЕЖД.СУМА:
30.00

2

ALT

%

Межд. сума: 32.13
НАДБАВКА 2.00%
0.63

В БРОЙ ЛВ
32.13

ФИРМА :
ПАРФЕС :
ЕК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6
МЕЖ. СУМА: 30.00
НАДБАВКА 5.00% 1.50
сумаБ 1.50
МЕЖ. СУМА: 31.50
НАДБАВКА 2.00% 0.63
сумаБ 0.63
ОБЩА СУМА ЛВ : 32.13
ОБЩА СУМА ЕВРО : 16.43
ОБМ. КУРС: 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЛВ: 32.13
Заплащанте пакт 1
02 артикула
000047 26.06.2025 12:46:02

ФИСКАЛЕН БОН
05940367 36948367
51790-66085-41476-808F4
C0005-20910-56188-9FC6B

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
ПАРФЕС :
ЕК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6
МЕЖ. СУМА: 30.00
НАДБАВКА 5.00% 1.50
сумаБ 1.50
МЕЖ. СУМА: 31.50
НАДБАВКА 2.00% 0.63
сумаБ 0.63
ОБЩА СУМА ЛВ : 32.13
ОБЩА СУМА ЕВРО : 16.43
ОБМ. КУРС: 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЛВ: 32.13
Заплащанте пакт 1
02 артикула
000106 27.06.2025 00:06:25

ФИСКАЛЕН БОН
05940367 36948367
51790-66085-41476-808F4
C0005-20910-56188-9FC6B

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
ПАРФЕС :
ЕК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6
МЕЖ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 0.77
МЕЖ. СУМА: 16.11
НАДБАВКА 2.00% 0.32
сумаБ 0.32
ОБЩА СУМА ЕВРО : 16.43
ОБЩА СУМА ЛВ : 32.13
ОБМ. КУРС: 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЕВРО 16.43
Заплащанте пакт 1
02 артикула
000168 29.06.2025 00:15:03

ФИСКАЛЕН БОН
05940367 36948367
51712-77408-5679-F0492
3E102-88010-56188-9FC6B

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
ПАРФЕС :
ЕК: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6
МЕЖ. СУМА: 15.34
НАДБАВКА 5.00% 0.77
сумаБ 0.77
МЕЖ. СУМА: 16.11
НАДБАВКА 2.00% 0.32
сумаБ 0.32
ОБЩА СУМА ЕВРО : 16.43
ОБЩА СУМА ЛВ : 32.13
ОБМ. КУРС: 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЕВРО 16.43
Заплащанте пакт 1
02 артикула
000234 30.06.2025 00:06:57

ФИСКАЛЕН БОН
05940367 36948367
51790-66085-41476-808F4
C0005-20910-56188-9FC6B

Корекция

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **1**. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.


Корекция на последното натрупване;

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**


Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.

1	PLU REP	Межд. сума; 10,00	2	PLU REP	Межд. сума; 30,00	VD	Межд. сума; 10,00	
		Артикул 01 10,00			Артикул 02 20,00			В БРОЙ ЛВ 10,00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Дълбок войд-използват се клавишите **[ALT]** **[VD]**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **[ALT]** **[VD]**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10,00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20,00 лв. с корекция на първото натрупване.


1	PLU REP	Межд. сума; 10,00	2	PLU REP	Межд. сума; 30,00
		Артикул 01 10,00			Артикул 02 20,00

Задържате **[ALT]**, натискате **[VD]** и след това **1** **[PLU REP]**, за да изтриете продажба по артикул 1

1	PLU REP	Межд. сума; 30,00		Межд. сума; 20,00		В БРОЙ ЛВ 20,00
		- 0,00			Артикул 01 10,00	

Разпечатва се общата сума. Касовата бележка е приключена.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"





Бон при валутен параметър "3"



Анулиране на касовата бележка.

Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш 
Може да се изпълни, чрез натискане на клавиши   .




Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..



Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



Пълно анулиране на касовата бележка.



Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш  до анулиране на всички предишни натрупвания.



Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"




Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

Частична корекция от РС.


Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Приключване на касовата бележка и плащане

Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **[PY]** /друго плащане/. На дисплея се визуализира меню, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане с **[↓]**, натиснете **[OK]** и с това ще приключите бележката.

- [PY]** – плащане В БРОЙ;
- [PY]** - Плащане; С КРЕДИТ, С НЗОК, Плащане, В БРОЙ

Плащане
С КРЕДИТ
НЗОК
Плащане

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, натиска се **[PY]** избира се вида на плащане, потвърждава се с **[OK]** и така се приключва бележката.

Пример: Плащането с ресто

1

PLV REP

Межд. сума; 10.00

Артикул 01 10.00

2

0

Межд. сума; 10.00

20.00

РЕСТО: 10.00

Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Плащането може да бъде извършено в смесена форма.




След като натиснете **[PY]**, можете да изберете как ще платите, например с **КРЕДИТ**, натискате **[OK]** и се разпечатва.




Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Плащането може да се извърши и по следния начин: Направете продажба, напр. по арт.1




[0] **[STL]** Плащане В БРОЙ; **[1]** **[STL]** Плащане; **[2]** **[STL]** Плащане КРЕДИТ; **[3]** **[STL]** Плащане НЗОК; **[4]** **[STL]** Плащане; **[5]** **[STL]** Плащане В БРОЙ С EURO;


Повторение на касова бележка

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СЛУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ". Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка. Дубликат се издава с натискане на клавишите **[9]** **[9]** **[*]**


Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Служебно въведени и изведени суми

Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **ALT** **%** /Служебно въведени/ или **%** /Служебно изведени/ Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

1 2 3 ALT %

Сл. въведени
123.00

1 %

Сл. изведени
1.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени (В.): 123.00
000056 27.06.2025 12:51:43
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени (В.): 1.00
000057 27.06.2025 12:51:46
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

0.00

1 2 3 ALT %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. въведени ЕВРО:
123.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени (В.): 123.00
000056 27.06.2025 12:51:43
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

0.00

1 2 3 ALT %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

C

Сл. въведени ЛВ:
123.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени (В.): 123.00
000056 27.06.2025 12:51:43
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

0.00

1 %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. изведени ЕВРО:
1.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени (В.): 1.00
000057 27.06.2025 12:51:46
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

0.00

1 %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

C

Сл. изведени ЛВ:
1.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. изведени (В.): 1.00
000057 27.06.2025 12:51:46
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"

0.00

1 2 3 ALT %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. въведени ЕВРО:
123.00

ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени (В.): 123.00
000056 27.06.2025 12:51:43
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

0.00

1 2 3 ALT %

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не


C

Сл. въведени ЛВ:
123.00


ФИРМА:
ПАРКЕТ:
ЕВР: 112030422
#0001 Оператор 01 0001
Сл. въведени (В.): 123.00
000056 27.06.2025 12:51:43
СПИМЕБЕН БОН
07940367 36940367
20560-95019-13000-13001
20001-06754-18250-10107

Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"

0.00	1 %	ЕВРО <STL>=Да <C>=Не	STL	Сл. изведени ЕВРО: 1.00
------	-----	-------------------------	-----	----------------------------




0.00	1 %	ЕВРО <STL>=Да <C>=Не	C	Сл. изведени ЛВ: 1.00
------	-----	-------------------------	---	--------------------------




Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"

0.00	1 2 3 ALT %	Сл. въведени ЕВРО: 123.00
------	-------------	------------------------------



Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"


0.00	1 %	Сл. изведени ЕВРО: 1.00
------	-----	----------------------------



Печат на коментарни редове

Печат на коментарни редове може да се ползва само в рамките на касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирация ред(от 0 до 9) и след това **ALT** **CLK**

0.00	2 ALT CLK	Текст:	8 9 4	Текст: Ади
0.00	1 CLR REP	Межд. сума: 10.00	1	В БРОЙ ЛВ 10.00
OK		Артикул 01 10.00		




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Разширена клиентска касова бележка / фактура /

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите **[9][9][9][STL]**. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **[F1]** се въвеждат данните за клиента.




Можете да въведете името на продавача като :

Можете да въвеждате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете **[STL] за да позиционирате маркера и да започнете да въвеждате. Преход от латински на български става с клавиш **[PLU/REP]**. Преход от малки и големи букви става с клавиш **[QTY]**. При задържане на клавиш **[QTY]** можете да въвеждате числа. **[VD]** – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред. Използвайте възможностите на клавишите от Фигура 1.**

След това натиснете **[OK]**

На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **[OK]** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **[OK]** и продължавате, докато изпълните полетата.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане и рекламации

За да се издаде кредитно известие по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **[1][9][1][ALT][VD]**. На дисплея се индицира номера на ф-рата, на която ще бъде направено кредитното известие.

0.00	1 9 1 ALT VD	Ф- ра	1	Ф- ра	1	Документ:
------	--------------	-------	---	-------	---	-----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1 и натиснете **OK**


Документ:	Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 60	Документ:	60
-----------	--	-----------	----

и натиснете OK	Дата / час	Въведете дата/час и натиснете OK	ФП:
	26-06-2025 12:53:58		

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
26-06-2025 12:53:58



Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :
Натиснете бутон **↓** или **↑**

Дата / час
26-06-2025 12:53:58

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36940367и потвърдете с **OK**

ФП:	СТОПНО	Въведете сумата, която ще сторнирате.
36940367	0.00	

Например за 1.00 лв, натиснете **1 01**

Натиснете 1 01	Продавач:
-----------------------	-----------

Межд. сума:	1.00
Дат 01	1.00

Въведи името на продавач и натисни **OK** На дисплея ще се покаже следващото, което трябва да въведете, а то е Идент. N#. Въведете номера, потвърдете с **OK** и попълнете следваща стъпка. Всеки път, когато въвеждате потвърждавате с **OK** и продължавате, докато изпълните полетата.

Идент. N#	Идент. N#	ЗДДС N#	ЗДДС N#	Получател:
	12345		BG12345	
Получател:	Купувач:	Купувач:	Адрес:	Адрес:
Иван		Димитър		София

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **[1][9][2][ALT][VD]**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **[1][9][3][ALT][VD]**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат последователно клавишите **[9][1][ALT][VD]**. На дисплея се индицира документ. Въведете номер, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00	[9][1][ALT][VD]	Документ:	Въведете номер на документ, напр58.	Документ: 58
и натиснете [OK]		Дата / час	Въведете дата/час и натиснете [OK]	ФП:
		26-06-2025 12:52:13		

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране

За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.


Дата / час
26-06-2025 12:52:13

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон **[↓]** или **[↑]**

Дата / час
26-06-2025 12:52:13

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с **[OK]**



ФП: 36940367	[OK]	СТОРНО 0.00
-----------------	-------------	----------------

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.


Например за сторно на депт 5, натиснете

Натиснете [OK]	Межд. сума; 2.80	[.]	2.80	[D+]	Депт N#	Депт N# 5
	Дпт 05 2.80		В БРОЙ ЛВ 2.80			

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат последователно клавишите **[9] [2] [ALT] [VD]**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00	Документ:	Документ: 36
------	-----------	-----------------

и натиснете [OK]	Дата / час	Въведете дата/час и натиснете [OK]	ФП:
	26-06-2025 12:34:40		

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час
26-06-2025 12:34:40

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон [↓] или [↑]	Дата / час
	26-06-2025 12:34:40


Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с **[OK]**

ФП: 36940367	СТОРНО 0.00
-----------------	----------------

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **[1] [PLU] [REP]**

Натиснете [1] [PLU] [REP]	Межд. сума; 10.00	Натиснете [1] [PLU] [REP]	В БРОЙ ЛВ 10.00
	Артикул 01 10.00		



Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
АДРЕС :
ЕК : 11230422
00001 00001
СТОРНО
ОПЕРАЦИИ ГРЕВНА
ДОКУМЕНТ : 0000005
27.06.2025 00:05:59
№: 36940367
Реквизит 01
00001 00001
ОБЩА СУММА ПБ : 12.00 €
ОБЩА СУММА ЕВРО : 12.00
ОБЩ ПБ : 5.11
ОБЩ ЕВРО : 1.95308 100
Заплатените нал #
000124 27.06.2025 00:44:57

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА:
Адрес:
БИ: 112309422

00001 Operator 01 000

СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ПРЕДНА

DOCUMENT: 0000157

25.06.2005 00:12:33

Артикъл 01 5.11

ОБЩА СУМА ЕВРО: 5.11

ОБЩА СУМА БН: 9.95

БН, КАРП: 1 EUR = 1.95589 БН

8 ЕВРО ЕВРО 5.11

Заплащане накт 01 артикъл

000106 29.06.2005 00:22:46

ФИСКАЛЕН БОН

0194602 016632-171945-910 3694636

479106 016632-171945-910

016632-171945-910

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА:
РАМБС
ENK: 11263822
00001 DUNEDIN 01 00001
CITYPOD
ОПЕРАТОРСКА ГРЕЙКА
ДОКМЕНТ: 00000221
30.06.2025 00:04:28
07:363940367 5.11
Амстердам 01 5.11
ОСМА СУМА ЕРПО 10.22
В ЕРПО ЕРПО 10.22
1 Занедавање на 02 година
000050 30.06.2025 00:14:12



0067 ФИСКАЛЕН БО
DUNEDIN 01 30.06.2025
9070-0506-011010-5702
9070-011010-0299-01054

СТОПНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат последователно клавишите **9 3 ALT+D**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

Документ:

Въведете номер на документ, напр.36
и натиснете **OK**

Документ:
36

Дата / час

26-06-2025 12:34:40

Въведете дата/час и натиснете

 $\Phi\Pi$:

Внимание!

Преместване на курсора една позиция в символното поле при редактиране
За да промените дата, месец, година, час, минута или секунда трябва да преместите курсора.

Дата / час

26-06-2025 12:34:40

Например: Ако желаете да промените месеца, следвайте инструкциите :

Натиснете бутон 

Дата / час

26-06-2025 12:34:40

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с **OK**

ФП:
36940367

CTOPHO
0.00

Въведете ПРОДАЖБАТА, която ще сторнирате.

Например за сторно на артикул 1, натиснете **1** **PLU** **RE**

Натиснете

В БРОЙ ЛВ
10.00

Межд. сума;	10,00
-------------	-------

Артикул 01	10.00
------------	-------

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.

ВНИМАНИЕ!

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.

Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на , изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:

Главно меню		
Регистрация		
Четене		
Нулиране		
Програмиране		

Въведете парола	Въведете парола	0.00
OK	1 OK	
-----	****	

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите   след това натискате и задържате клавиш  и натискате .

   
ДОКУМЕНТ: 000000040

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 10 натиснете от клавиатурата клавиш  .

Натиснете **OK** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите


СТОРНО. Напр. арт 01 натиснете клавишите: **1** **PLU** **REP**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **1**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.


С помощта на **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7** **1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**

7 **1** **ALT** **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **OK** за да го потвърдите.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите: **1** **0** **0** **0**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **1**


Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7** **2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

7 **2** **ALT** **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 12 натиснете от клавиатурата клавиш **1** **2**

Натиснете **OK** за да го потвърдите.

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **OK** за да го потвърдите.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите: **1** **0** **PLU** **REP**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **1**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00

За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7** **2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

0.00

7 **2** **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, **OK** за да потвърдите.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите: **1** **0** **0**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **1**

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00

За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7** **3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

0.00

7 **3** **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Например за документ с номер 12 натиснете от клавиатурата клавиш **1** **2**

ДОКУМЕНТ:
000000042

1 2

ДОКУМЕНТ:
12

Натиснете **OK** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО.

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите **1** **PLU** **REP**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **1**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **↓**, изберете меню Регистрация. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Например:

0.00

За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7** **3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**

0.00

7 **3** **ALT** **VD**

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **OK** за да го потвърдите.

OK СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате. Например за 10.00 лв натиснете клавишите **1** **0** **01**

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане. За да платите в брой натиснете **1**

Бон от електронен магазин

```
== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
      ФИРМА:
      Адрес:
      ЕИК: 112030422
#0001 Оператор 01          0001
Депт 01                  10.00 Б
ОБЩА СУМА ЕВРО:
                               10.00
В БРОЙ ЕВРО              10.00
# Заповядайте пак!      #
                               01 артикул
000252          30.06.2025 00:14:57
[FISCAL QR CODE]

      ФИСКАЛЕН БОН
DY940367          36940367
      608F2-6FB80-8946F-16FA7
      9ABFD-CA036-D5739-6FB12
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==
```


Бон диагностична информация



Режим Отчети

В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на паричните средства и т.н. Отчетите се распечатват в следните режими:

В режим **"контролно четене"** (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се распечатват отчети "X". Четат само информация от ОП/оперативна памет/ на ЕКАФП, не въздействат върху ФП/фискална памет/ и не изпълняват нулиране на регистрите. Избор на режим " Четене " се осъществява от Главното меню с помощта на , изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, натиснете OK, въведете парола и потвърдете с OK



Четене

Дневен отчет
Оператори
Департаменти
Артикули

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с , желанието от Вас отчет и да натиснете OK. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете OK или 



ВНИМАНИЕ!

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за всички. Можете да пуснете отчет по всички артикули и по наличности.

ФИРМА:		РАСЧЕТ:	
Имя оператора		Имя клиента	
*** ОТЧЕТ ПО АРГАМЕНТАМ ***			
ИТМ 10	100%		
ИТМ 11	100%		
ИТМ 12	100%		
ИТМ 13	100%		
ИТМ 14	100%		
ИТМ 15	100%		
ИТМ 16	100%		
ИТМ 17	100%		
ИТМ 18	100%		
ИТМ 19	100%		
ИТМ 20	100%		
ИТМ 21	100%		
ИТМ 22	100%		
ИТМ 23	100%		
ИТМ 24	100%		
ИТМ 25	100%		
ИТМ 26	100%		
ИТМ 27	100%		
ИТМ 28	100%		
ИТМ 29	100%		
ИТМ 30	100%		
ИТМ 31	100%		
ИТМ 32	100%		
ИТМ 33	100%		
ИТМ 34	100%		
ИТМ 35	100%		
ИТМ 36	100%		
ИТМ 37	100%		
ИТМ 38	100%		
ИТМ 39	100%		
ИТМ 40	100%		
ИТМ 41	100%		
ИТМ 42	100%		
ИТМ 43	100%		
ИТМ 44	100%		
ИТМ 45	100%		
ИТМ 46	100%		
ИТМ 47	100%		
ИТМ 48	100%		
ИТМ 49	100%		
ИТМ 50	100%		
ИТМ 51	100%		
ИТМ 52	100%		
ИТМ 53	100%		
ИТМ 54	100%		
ИТМ 55	100%		
ИТМ 56	100%		
ИТМ 57	100%		
ИТМ 58	100%		
ИТМ 59	100%		
ИТМ 60	100%		
ИТМ 61	100%		
ИТМ 62	100%		
ИТМ 63	100%		
ИТМ 64	100%		
ИТМ 65	100%		
ИТМ 66	100%		
ИТМ 67	100%		
ИТМ 68	100%		
ИТМ 69	100%		
ИТМ 70	100%		
ИТМ 71	100%		
ИТМ 72	100%		
ИТМ 73	100%		
ИТМ 74	100%		
ИТМ 75	100%		
ИТМ 76	100%		
ИТМ 77	100%		
ИТМ 78	100%		
ИТМ 79	100%		
ИТМ 80	100%		
ИТМ 81	100%		
ИТМ 82	100%		
ИТМ 83	100%		
ИТМ 84	100%		
ИТМ 85	100%		
ИТМ 86	100%		
ИТМ 87	100%		
ИТМ 88	100%		
ИТМ 89	100%		
ИТМ 90	100%		
ИТМ 91	100%		
ИТМ 92	100%		
ИТМ 93	100%		
ИТМ 94	100%		
ИТМ 95	100%		
ИТМ 96	100%		
ИТМ 97	100%		
ИТМ 98	100%		
ИТМ 99	100%		
ИТМ 100	100%		

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА:		ФИЛИАЛ:	
ИНН/ОГРН:		ИНН/ОГРН:	
ИНН/ОГРН:		ИНН/ОГРН:	
ДЕНЕГ ОТЧЕТ			
***	Отчет по деятельности	***	***
Датт 01:	Проект:	Датт 01:	Проект:
Страна:	24.000	Страна:	285.176
Датт 02:	Проект:	Датт 02:	Проект:
Страна:	31.000	Страна:	31.000
Датт 03:	Проект:	Датт 03:	Проект:
Страна:	205.586	Страна:	205.586
Датт 04:	Проект:	Датт 04:	Проект:
Страна:	2.000	Страна:	2.000
Датт 05:	Проект:	Датт 05:	Проект:
Страна:	18.63	Страна:	18.63
Датт 06:	Проект:	Датт 06:	Проект:
Страна:	91.87	Страна:	91.87
Датт 07:	Проект:	Датт 07:	Проект:
Страна:	11.00	Страна:	11.00
Датт 08:	Проект:	Датт 08:	Проект:
Страна:	11.00	Страна:	11.00
Датт 09:	Проект:	Датт 09:	Проект:
Страна:	18.00	Страна:	18.00
Датт 10:	Проект:	Датт 10:	Проект:
Страна:	2.00	Страна:	2.00
Датт 11:	Проект:	Датт 11:	Проект:
Страна:	123.00	Страна:	123.00
Датт 12:	Проект:	Датт 12:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 13:	Проект:	Датт 13:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 14:	Проект:	Датт 14:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 15:	Проект:	Датт 15:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 16:	Проект:	Датт 16:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 17:	Проект:	Датт 17:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 18:	Проект:	Датт 18:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 19:	Проект:	Датт 19:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 20:	Проект:	Датт 20:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 21:	Проект:	Датт 21:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 22:	Проект:	Датт 22:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 23:	Проект:	Датт 23:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 24:	Проект:	Датт 24:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 25:	Проект:	Датт 25:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 26:	Проект:	Датт 26:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 27:	Проект:	Датт 27:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 28:	Проект:	Датт 28:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 29:	Проект:	Датт 29:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 30:	Проект:	Датт 30:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 31:	Проект:	Датт 31:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 32:	Проект:	Датт 32:	Проект:
Страна:	1.00	Страна:	1.00
Датт 33:	Пр		



Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

Периодичен отчет по департаменти - Трябва да е пуснат Зомчет



Въведете начална дата -

Въведете крайна дата -

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

```

ФИРМА :
ПАРЧЕ :
ЕК: 11203022
0001 Оператор 20 0020
Периодичен Отчет
ДЕПАРТАМЕНТИ
ОТ ДАТА 26.06.2025 ДО ДАТА 26.06.2025
*** ВОЗНИ ИКОЗНИ БЕЛЕЖИ ***

Депт № 01
Депт 01
Продажи:
К-во: 25.000
СРМ: 219.74 Б
Сторно:
К-во: 3.000
СРМ: 21.00 Б
Депт № 02
Депт 02
Продажи:
К-во: 14.123
СРМ: 205.50 Б
Сторно:
К-во: 1.000
СРМ: 2.00 Б
000015 26.06.2025 13:33:27
СИМБЕЛ БОН
D948367 46540-1001-0101
44420-30179-1000-3425
    
```

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА :
ПАРЧЕ :
ЕК: 11203022
0001 Оператор 20 0020
Периодичен Отчет
ДЕПАРТАМЕНТИ
ОТ ДАТА 26.06.2025 ДО ДАТА 26.06.2025
*** ВОЗНИ ИКОЗНИ БЕЛЕЖИ ***

Депт № 01
Депт 01
Продажи:
К-во: 40.000
СРМ: 430.40 Б
Сторно:
К-во: 7.000
СРМ: 52.00 Б
Депт № 02
Депт 02
Продажи:
К-во: 28.246
СРМ: 571.00 Б
Сторно:
К-во: 2.000
СРМ: 5.00 Б
000136 27.06.2025 01:03:14
СИМБЕЛ БОН
D948367 46540-1001-0101
44420-30179-1000-3425
    
```

```

ФИРМА :
ПАРЧЕ :
ЕК: 11203022
0001 Оператор 20 0020
Периодичен Отчет
ДЕПАРТАМЕНТИ
ОТ ДАТА 26.06.2025 ДО ДАТА 26.06.2025
*** ВОЗНИ ИКОЗНИ БЕЛЕЖИ ***

Депт № 01
Депт 01
Продажи:
К-во: 24.000
СРМ: 121.95 Б
Сторно:
К-во: 4.000
СРМ: 20.44 Б
Депт № 02
Депт 02
Продажи:
К-во: 13.123
СРМ: 136.25 Б
Сторно:
К-во: 1.000
СРМ: 2.00 Б
000016 26.06.2025 00:30:30
СИМБЕЛ БОН
D948367 46540-1001-0101
44420-30179-1000-3425
    
```

```

ФИРМА :
ПАРЧЕ :
ЕК: 11203022
0001 Оператор 20 0020
Периодичен Отчет
ДЕПАРТАМЕНТИ
ОТ ДАТА 26.06.2025 ДО ДАТА 26.06.2025
*** ВОЗНИ ИКОЗНИ БЕЛЕЖИ ***

Депт № 01
Депт 01
Продажи:
К-во: 40.000
СРМ: 230.90 Б
Сторно:
К-во: 9.000
СРМ: 45.99 Б
Депт № 02
Депт 02
Продажи:
К-во: 27.246
СРМ: 232.01 Б
Сторно:
К-во: 2.000
СРМ: 5.00 Б
000052 30.06.2025 00:17:10
СИМБЕЛ БОН
D948367 46540-1001-0101
44420-30179-1000-3425
    
```

Периодичен отчет по артикули - Трябва да е пуснат Зотчет и отчет по артикули

Четене

Дневен отчет

Оператори

Департаменти

Артикули

с помощта на  , изберете

Четене

Периодичен отчет

Пер.отчет по департаменти

Пер.отчет по артикули

КЛЕН

ОТ ДАТА

Въведете начална дата -

ДО ДАТА

Въведете крайна дата -

ФИРМА :
ПАРЕС :
БИК : 112030422
Периодичен Отчет
АРТИКУЛИ
ОТ ДАТА 26.06.2025
ДО ДАТА 26.06.2025
*** ВОПРОСНИ ОТВЕТИ ***
*** Отчет по артикули ***
Име: 0001
Артикул: 0145 19.00
К-во: 18.000
Сума: 171.35
Име: 0002
Артикул: 0245 20.00
К-во: 14.123
Сума: 285.58
Име: 0001
Артикул: 10145 100.00
К-во: 1.000
Сума: 2.39
000077 26.06.2025 13:30:57
СПУСНЕБЕН БОН
01940667 36940667
00703-3704-0470-2813
01940-12740-4704-02523

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА : ПАРЕС : БИК : 112030422 Периодичен Отчет АРТИКУЛИ ОТ ДАТА 26.06.2025 ДО ДАТА 27.06.2025 *** ВОПРОСНИ ОТВЕТИ *** *** Отчет по артикули *** Име: 0001 Артикул: 0145 19.00 К-во: 24.000 Сума: 295.04 Име: 0002 Артикул: 0245 20.00 К-во: 20.456 Сума: 571.00 Име: 0001 Артикул: 10145 100.00 К-во: 2.000 Сума: 5.10 0000137 27.06.2025 01:40:30 СПУСНЕБЕН БОН 01940667 36940667 01942-65003-00300-06100 06995-50046-30040-06206

ФИРМА : ПАРЕС : БИК : 112030422 Периодичен Отчет АРТИКУЛИ ОТ ДАТА 29.06.2025 ДО ДАТА 29.06.2025 *** ВОПРОСНИ ОТВЕТИ *** *** Отчет по артикули *** Име: 0001 Артикул: 0145 5.11 К-во: 14.000 Сума: 64.26 Име: 0002 Артикул: 0245 10.23 К-во: 13.023 Сума: 136.29 Име: 0001 Артикул: 10145 51.13 К-во: 1.000 Сума: 2.55 0000201 29.06.2025 00:31:07 СПУСНЕБЕН БОН 01940667 36940667 00077-00020-75000-07000 16476-08174-00053-00044
--

ФИРМА : ПАРЕС : БИК : 112030422 Периодичен Отчет АРТИКУЛИ ОТ ДАТА 30.06.2025 ДО ДАТА 30.06.2025 *** ВОПРОСНИ ОТВЕТИ *** *** Отчет по артикули *** Име: 0001 Артикул: 0145 5.11 К-во: 28.000 Сума: 132.29 Име: 0002 Артикул: 0245 19.25 К-во: 21.242 Сума: 282.21 Име: 0001 Артикул: 10145 51.13 К-во: 2.000 Сума: 5.10 0000263 30.06.2025 00:17:25 СПУСНЕБЕН БОН 01940667 36940667 01946-30044-00044-02126 01004-37035-90329-02299

В режим "**четене с нулиране**" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z " , който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във физкалната памет на ЕКАФП. Този отчет можете да разпечатвате и от кратко меню. Избор на режим " Нулиране " се осъществява от Главното меню с помощта на  , изберете меню **Нулиране**. За да влезете в този режим, натиснете , въведете паролата и потвърдете с

Главно меню

Регистрация

Четене

Нулиране

Програмиране

Въведете паролата

Въведете паролата

- паролата по подразбиране за достъп до режим " Нулиране "

Нулиране



Дневен отчет

Оператори

Департаменти

Артикули

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с  , желаните от Вас отчет и да натиснете .



ВНИМАНИЕ!

⚠ Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 27 системен параметър.

Ако системен параметър 27 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Ако е изпълнен 27 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

Отчет за всички оператори

[illegible]

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА:		
Адрес:		
ВК: 11283622		
00001	Operator 20	0000
Счет по операциям 2		
Operator:		37
ВКОН КЛИЕНТ		4
СТОМО СЧЕТЫ		43
Продажи:		501.49
НАБРАНИ		19
ОТСТУПИ		18
СТОМО ВРАЧНЕ-РЕКЛАМАЦИЯ		21.07
СТОМО ОПЕРАТОРСКОЕ ГРАФИЯ		1.00
СТОМО НАИВРАЩЕНИЕ НА ВОД.ОКОН		1.00
В БРОК БОИ		10.00
ПРЕМИ		437.44
Сл. ВОЗВРАЩЕНИЕ		2.00
Сл. КОМПАНИИ:		246.00
		2.00
0000128	27.06.2005.00:59:51	
СТОИМЕБН БОИ		
DY94062	63402632	
51340-04900-04045-04940		

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА: ААРС-С Б/К: 11.000422		
00001	Оператор 20	002
111	Отчет по оператору 2	8
	Оператор	3
	БРОН КОМПАНИ	0
	СТОРО ДИТЕИ	0
	Продажи:	
	НАБЕВКИ	264,2
	ОТСТАВКИ	15,9
	СТОРО ВРАЩЕНИЕ/РЕКЛАМА	19,9
	СТОРО ОПЕРАТОРА ПРЕДВА	10,2
	СТОРО НАПРАВЛЕНИЕ НА ДН.ДОН	5,1
		2,9
	В БРОН ЕВРО	5,1
	КРЕДИТ	2,0
	Ст. выданы:	246,0
	Ст. извещаны:	2,0
00019	29.06.2005 08:25:16	
	СЧЕТЫ БЕНКО	3644,3
0049382	00000000000000000000	00000000000000000000
	07255-10878-30346-54434	00000000000000000000

Бон при валутен параметър

ФИРМА:		00020
Адрес:		00020
С/К: 36040622		00020
№0001	Оплата:	20
***	Отчет по операции 2	
Оператор:		8
Имя клиента:		81
Страна клиента:		4
Продавец:		36
Индикатор:	269.9	36
Отчеты:	15.08	8
Страна биржи/регистрации:	19.89	81
Страна оператора:	10.22	4
Страна назначения на деп. фонды:	10.22	4
В евро евро:	5.11	36
Кредит:	204.25	2.00
Сл. вывозимый:	123.00	36
Сл. извозимый:	1.00	36
000254	30.05.2005	00:16:05
Договор:	СТАНБЕБЕ БОИ	36040622
76782-65024-28034-88808		
56782-65119-57103-88808		

Отчет за всички артикули

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по артикули 2	00001	xxx
Номер:	0001	10.000
Артикул 0146	00001	34.000
СФМ:	00001	327.37
Номер:	0002	00002
Артикул 0246	00002	20.000
СФМ:	00002	10.000
Номер:	0003	10.000
Артикул 10146	00003	1.000
СФМ:	00003	2.000
Номер:	0004	5.13
Артикул 10146	00004	1.000
СФМ:	00004	2.59
000019 26.06.2025 13:30:24		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00167-01910-00420-75207		
71033-54470-00520-99419		

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по артикули 2	00001	xxx
Номер:	0001	10.000
Артикул 0146	00001	10.000
СФМ:	00001	154.55
Номер:	0002	20.000
Артикул 0246	00002	10.000
СФМ:	00002	14.123
Номер:	0003	205.58
Артикул 10146	00003	1.000
СФМ:	00003	2.59
000129 27.06.2025 01:00:16		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00022-02372-00077-31313		
00023-00006-77015-27332		

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по артикули 2	00001	xxx
Номер:	0001	14.000
Артикул 0146	00001	14.000
СФМ:	00001	66.29
Номер:	0002	10.23
Артикул 0246	00002	10.23
СФМ:	00002	14.123
Номер:	0003	13.79
Артикул 10146	00003	51.13
СФМ:	00003	1.000
000132 29.06.2025 00:25:30		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00257-00221-00776-99666		
00022-00001-00997-12559		

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по артикули 2	00001	xxx
Номер:	0001	5.11
Артикул 0146	00001	14.000
СФМ:	00001	66.29
Номер:	0002	10.23
Артикул 0246	00002	10.23
СФМ:	00002	14.123
Номер:	0003	14.52
Артикул 10146	00003	51.13
СФМ:	00003	1.000
000225 30.06.2025 00:16:25		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00074-00008-01040-99714		
00006-22910-00007-15720		

Отчет по департаменти

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по департаменти X	00001	xxx
Депт №1	00001	25.000
Провади:	00001	219.74
К-во:	00001	3.000
СФМ:	00001	21.00
Депт №2	00002	02
Провади:	00002	14.123
К-во:	00002	205.58
СФМ:	00002	05
Депт №3	00003	1.000
Провади:	00003	2.00
К-во:	00003	1.000
СФМ:	00003	2.59
000070 26.06.2025 13:30:20		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00027-00001-02594-47771		
00460-04630-56168-53236		

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по департаменти X	00001	xxx
Депт №1	00001	24.000
Провади:	00001	209.74
К-во:	00001	4.000
СФМ:	00001	31.00
Депт №2	00002	14.123
Провади:	00002	205.58
К-во:	00002	1.000
СФМ:	00002	2.59
000130 27.06.2025 01:00:20		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00700-00006-00001-50500		
01676-04100-00037-00010		

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по департаменти X	00001	xxx
Депт №1	00001	24.000
Провади:	00001	121.95
К-во:	00001	4.000
СФМ:	00001	20.44
Депт №2	00002	14.123
Провади:	00002	136.29
К-во:	00002	1.000
СФМ:	00002	2.59
000133 29.06.2025 00:20:37		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00022-00001-00000-00000		
00022-00001-00000-00000		

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
xxx Отчет по департаменти X	00001	xxx
Депт №1	00001	24.000
Провади:	00001	117.03
К-во:	00001	5.000
СФМ:	00001	25.55
Депт №2	00002	14.123
Провади:	00002	146.52
К-во:	00002	1.000
СФМ:	00002	2.59
000235 30.06.2025 00:16:28		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00099-15700-01370-00000		
00000-00000-00000-00000		

Периодичен отчет

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
Периодичен отчет 2	00001	xxx
от:	26.06.2025 12:31:49	
до:	26.06.2025 13:28:19	
Депт №1	00001	25.000
Провади:	00001	219.74
К-во:	00001	3.000
СФМ:	00001	21.00
Депт №2	00002	14.123
Провади:	00002	205.58
К-во:	00002	1.000
СФМ:	00002	2.59
000071 26.06.2025 13:30:24		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
10070-00001-00070-75017		
70322-97410-00300-02700		

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
Периодичен отчет 2	00001	xxx
от:	26.06.2025 12:31:49	
до:	27.06.2025 00:55:25	
Депт №1	00001	24.000
Провади:	00001	210.74
К-во:	00001	4.000
СФМ:	00001	31.00
Депт №2	00002	14.123
Провади:	00002	205.58
К-во:	00002	1.000
СФМ:	00002	2.59
000131 27.06.2025 01:00:24		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
10070-01000-00070-75017		
59030-70040-10010-00070		

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
Периодичен отчет 2	00001	xxx
от:	29.06.2025 00:11:55	
до:	29.06.2025 00:24:45	
Депт №1	00001	24.000
Провади:	00001	121.95
К-во:	00001	4.000
СФМ:	00001	20.44
Депт №2	00002	14.123
Провади:	00002	136.29
К-во:	00002	1.000
СФМ:	00002	2.59
000134 29.06.2025 00:20:42		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
00022-00001-00000-00000		
00022-00001-00000-00000		


Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА : ПАРФЕС : ЕИК: 112630422		
№0001 Оператор 20	00020	xxx
Периодичен отчет 2	00001	xxx
от:	30.06.2025 00:04:01	
до:	30.06.2025 00:14:57	
Депт №1	00001	24.000
Провади:	00001	117.03
К-во:	00001	5.000
СФМ:	00001	25.55
Депт №2	00002	14.123
Провади:	00002	146.52
К-во:	00002	1.000
СФМ:	00002	2.59
000237 30.06.2025 00:16:31		
СИМЕОН БОН		
DY948367	36948367	
97600-17600-00000-00000		
00000-00000-00000-00000		

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва, от **Главно меню**, с помощта на  и потвърждаване с **OK**. На дисплея ще се изпише **[Фискална памет]**

Главное меню



9 9 9 9 OK - парола по подразбиране

Детайлен отчет от ФП от блок до блок

1 - номер на начален блок

2 - номер на краен блок

[illegible]

Съкратен отчет от ФП от блок до блок

12STL

ОТ БЛОК

1QTY

ДО БЛОК

1VD

1 - номер на начален блок

1- номер на краен блок

Файл: 112030422	
Operator: 28	
0028	
ОПРЕДЕН	
ОТЧЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО	
ОТ БЛОК	0001
ДО БЛОК	0001
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛУАТАЦИЯ	
ДНО 1	25.06.2005 14:17:05
ДНО 1	25.06.2005 14:17:05
ДНО 1	25.06.2005 14:17:05
H = 0.000	
E = 0.000	
G = 0.000	
I = 0.000	
J = 0.000	
K = 0.000	
L = 0.000	
M = 0.000	
N = 0.000	
O = 0.000	
P = 0.000	
Q = 0.000	
R = 0.000	
S = 0.000	
T = 0.000	
U = 0.000	
V = 0.000	
W = 0.000	
X = 0.000	
Y = 0.000	
Z = 0.000	
AA = 0.000	
AB = 0.000	
AC = 0.000	
AD = 0.000	
AE = 0.000	
AF = 0.000	
AG = 0.000	
AH = 0.000	
AI = 0.000	
AJ = 0.000	
AK = 0.000	
AL = 0.000	
AM = 0.000	
AN = 0.000	
AO = 0.000	
AP = 0.000	
AQ = 0.000	
AR = 0.000	
AS = 0.000	
AT = 0.000	
AU = 0.000	
AV = 0.000	
AW = 0.000	
AX = 0.000	
AY = 0.000	
AZ = 0.000	
BA = 0.000	
BB = 0.000	
BC = 0.000	
BD = 0.000	
BE = 0.000	
BF = 0.000	
BG = 0.000	
BH = 0.000	
BI = 0.000	
BJ = 0.000	
BK = 0.000	
BL = 0.000	
BM = 0.000	
BN = 0.000	
BO = 0.000	
BP = 0.000	
BQ = 0.000	
BR = 0.000	
BS = 0.000	
BT = 0.000	
BU = 0.000	
BV = 0.000	
BW = 0.000	
BX = 0.000	
BY = 0.000	
BZ = 0.000	
CA = 0.000	
CB = 0.000	
CC = 0.000	
CD = 0.000	
CE = 0.000	
CF = 0.000	
CG = 0.000	
CH = 0.000	
CI = 0.000	
CJ = 0.000	
CK = 0.000	
CL = 0.000	
CM = 0.000	
CN = 0.000	
CO = 0.000	
CP = 0.000	
CQ = 0.000	
CR = 0.000	
CS = 0.000	
CT = 0.000	
CU = 0.000	
CV = 0.000	
CW = 0.000	
CX = 0.000	
CY = 0.000	
CZ = 0.000	
DA = 0.000	
DB = 0.000	
DC = 0.000	
DD = 0.000	
DE = 0.000	
DF = 0.000	
DG = 0.000	
DH = 0.000	
DI = 0.000	
DJ = 0.000	
DK = 0.000	
DL = 0.000	
DM = 0.000	
DN = 0.000	
DO = 0.000	
DP = 0.000	
DQ = 0.000	
DR = 0.000	
DS = 0.000	
DT = 0.000	
DU = 0.000	
DV = 0.000	
DW = 0.000	
DX = 0.000	
DY = 0.000	
DZ = 0.000	
EA = 0.000	
EB = 0.000	
EC = 0.000	
ED = 0.000	
EE = 0.000	
EF = 0.000	
EG = 0.000	
EH = 0.000	
EI = 0.000	
EJ = 0.000	
EK = 0.000	
EL = 0.000	
EM = 0.000	
EN = 0.000	
EO = 0.000	
EP = 0.000	
EQ = 0.000	
ER = 0.000	
ES = 0.000	
ET = 0.000	
EU = 0.000	
EV = 0.000	
EW = 0.000	
EX = 0.000	
EY = 0.000	
EZ = 0.000	
FA = 0.000	
FB = 0.000	
FC = 0.000	
FD = 0.000	
FE = 0.000	
FF = 0.000	
FG = 0.000	
FH = 0.000	
FI = 0.000	
FJ = 0.000	
FK = 0.000	
FL = 0.000	
FM = 0.000	
FN = 0.000	
FO = 0.000	
FP = 0.000	
FQ = 0.000	
FR = 0.000	
FS = 0.000	
FT = 0.000	
FU = 0.000	
FV = 0.000	
FW = 0.000	
FX = 0.000	
FY = 0.000	
FZ = 0.000	
GA = 0.000	
GB = 0.000	
GC = 0.000	
GD = 0.000	
GE = 0.000	
GF = 0.000	
GG = 0.000	
GH = 0.000	
GI = 0.000	
GJ = 0.000	
GK = 0.000	
GL = 0.000	
GM = 0.000	
GN = 0.000	
GO = 0.000	
GP = 0.000	
GQ = 0.000	
GR = 0.000	
GS = 0.000	
GT = 0.000	
GU = 0.000	
GV = 0.000	
GW = 0.000	
GX = 0.000	
GY = 0.000	
GZ = 0.000	
HA = 0.000	
HB = 0.000	
HC = 0.000	
HD = 0.000	
HE = 0.000	
HF = 0.000	
HG = 0.000	
HH = 0.000	
HI = 0.000	
HJ = 0.000	
HK = 0.000	
HL = 0.000	
HM = 0.000	
HN = 0.000	
HO = 0.000	
HP = 0.000	
HQ = 0.000	
HR = 0.000	
HS = 0.000	
HT = 0.000	
HU = 0.000	
HV = 0.000	
HW = 0.000	
HX = 0.000	
HY = 0.000	
HZ = 0.000	
IA = 0.000	
IB = 0.000	
IC = 0.000	
ID = 0.000	
IE = 0.000	
IF = 0.000	
IG = 0.000	
IH = 0.000	
II = 0.000	
IJ = 0.000	
IK = 0.000	
IL = 0.000	
IM = 0.000	
IN = 0.000	
IO = 0.000	
IP = 0.000	
IQ = 0.000	
IR = 0.000	
IS = 0.000	
IT = 0.000	
IU = 0.000	
IV = 0.000	
IW = 0.000	
IX = 0.000	
IY = 0.000	
IZ = 0.000	
JA = 0.000	
JB = 0.000	
JC = 0.000	
JD = 0.000	
JE = 0.000	
JF = 0.000	
JG = 0.000	
JH = 0.000	
JI = 0.000	
JJ = 0.000	
JK = 0.000	
JL = 0.000	
JM = 0.000	
JN = 0.000	
JO = 0.000	
JP = 0.000	
JQ = 0.000	
JR = 0.000	
JS = 0.000	
JT = 0.000	
JU = 0.000	
JV = 0.000	
JW = 0.000	
JX = 0.000	
JY = 0.000	
JZ = 0.000	
KA = 0.000	
KB = 0.000	
KC = 0.000	
KD = 0.000	
KE = 0.000	
KF = 0.000	
KG = 0.000	
KH = 0.000	
KI = 0.000	
KJ = 0.000	
KL = 0.000	
KM = 0.000	
KN = 0.000	
KO = 0.000	
KP = 0.000	
KQ = 0.000	
KR = 0.000	
KS = 0.000	
KT = 0.000	
KU = 0.000	
KV = 0.000	
KW = 0.000	
KX = 0.000	
KY = 0.000	
KZ = 0.000	
LA = 0.000	
LB = 0.000	
LC = 0.000	
LD = 0.000	
LE = 0.000	
LF = 0.000	
LG = 0.000	
LH = 0.000	
LI = 0.000	
LJ = 0.000	
LK = 0.000	
LL = 0.000	
LM = 0.000	
LN = 0.000	
LO = 0.000	
LP = 0.000	
LQ = 0.000	
LR = 0.000	
LS = 0.000	
LT = 0.000	
LU = 0.000	
LV = 0.000	
LW = 0.000	
LX = 0.000	
LY = 0.000	
LZ = 0.000	
MA = 0.000	
MB = 0.000	
MC = 0.000	
MD = 0.000	
ME = 0.000	
MF = 0.000	
MG = 0.000	
MH = 0.000	
MI = 0.000	
MJ = 0.000	
MK = 0.000	
ML = 0.000	
MM = 0.000	
MN = 0.000	
MO = 0.000	
MP = 0.000	
MQ = 0.000	
MR = 0.000	
MS = 0.000	
MT = 0.000	
MU = 0.000	
MV = 0.000	
MW = 0.000	
MX = 0.000	
MY = 0.000	
MZ = 0.000	
NA = 0.000	
NB = 0.000	
NC = 0.000	
ND = 0.000	
NE = 0.000	
NF = 0.000	
NG = 0.000	
NH = 0.000	
NI = 0.000	
NJ = 0.000	
NK = 0.000	
NL = 0.000	
NM = 0.000	
NN = 0.000	
NO = 0.000	
NP = 0.000	
NQ = 0.000	
NR = 0.000	
NS = 0.000	
NT = 0.000	
NU = 0.000	
NV = 0.000	
NW = 0.000	
NX = 0.000	
NY = 0.000	
NZ = 0.000	
OA = 0.000	
OB = 0.000	
OC = 0.000	
OD = 0.000	
OE = 0.000	
OF = 0.000	
OG = 0.000	
OH = 0.000	
OI = 0.000	
OJ = 0.000	
OK = 0.000	
OL = 0.000	
OM = 0.000	
ON = 0.000	
OO = 0.000	
OP = 0.000	
OQ = 0.000	
OR = 0.000	
OS = 0.000	
OT = 0.000	
OU = 0.000	
OV = 0.000	
OW = 0.000	
OX = 0.000	
OY = 0.000	
OZ = 0.000	
PA = 0.000	
PB = 0.000	
PC = 0.000	
PD = 0.000	
PE = 0.000	
PF = 0.000	
PG = 0.000	
PH = 0.000	
PI = 0.000	
PJ = 0.000	
PK = 0.000	
PL = 0.000	
PM = 0.000	
PN = 0.000	
PO = 0.000	
PP = 0.000	
PQ = 0.000	
PR = 0.000	
PS = 0.000	
PT = 0.000	
PU = 0.000	
PV = 0.000	
PW = 0.000	
PX = 0.000	
PY = 0.000	
PZ = 0.000	
QA = 0.000	
QB = 0.000	
QC = 0.000	
QD = 0.000	
QE = 0.000	
QF = 0.000	
QG = 0.000	
QH = 0.000	
QI = 0.000	
QJ = 0.000	
QK = 0.000	
QL = 0.000	
QM = 0.000	
QN = 0.000	
QO = 0.000	
QP = 0.000	
QQ = 0.000	
QR = 0.000	
QS = 0.000	
QT = 0.000	
QU = 0.000	
QV = 0.000	
QW = 0.000	
QX = 0.000	
QY = 0.000	
QZ = 0.000	
RA = 0.000	
RB = 0.000	
RC = 0.000	
RD = 0.000	
RE = 0.000	
RF = 0.000	
RG = 0.000	
RH = 0.000	
RI = 0.000	
RJ = 0.000	
RK = 0.000	
RL = 0.000	
RM = 0.000	
RN = 0.000	
RO = 0.000	
RP = 0.000	
RQ = 0.000	
RR = 0.000	
RS = 0.000	
RT = 0.000	
RU = 0.000	
RV = 0.000	
RW = 0.000	
RX = 0.000	
RY = 0.000	
RZ = 0.000	
SA = 0.000	
SB = 0.000	
SC = 0.000	
SD = 0.000	
SE = 0.000	
SF = 0.000	
SG = 0.000	
SH = 0.000	
SI = 0.000	
SJ = 0.000	
SK = 0.000	
SL = 0.000	
SM = 0.000	
SN = 0.000	
SO = 0.000	
SP = 0.000	
SQ = 0.000	
SR = 0.000	
SS = 0.000	
ST = 0.000	
SU = 0.000	
SV = 0.000	
SW = 0.000	
SX = 0.000	
SY = 0.000	
SZ = 0.000	
TA = 0.000	
TB = 0.000	
TC = 0.000	
TD = 0.000	
TE = 0.000	
TF = 0.000	
TG = 0.000	
TH = 0.000	
TI = 0.000	
TJ = 0.000	
TK = 0.000	
TL = 0.000	
TM = 0.000	
TN = 0.000	
TO = 0.000	
TP = 0.000	
TQ = 0.000	
TR = 0.000	
TS = 0.000	
TT = 0.000	
TU = 0.000	
TV = 0.000	
TW = 0.000	
TX = 0.000	
TY = 0.000	
TZ = 0.000	
UA = 0.000	
UB = 0.000	
UC = 0.000	
UD = 0.000	
UE = 0.000	
UF = 0.000	
UG = 0.000	
UH = 0.000	
UI = 0.000	
UJ = 0.000	
UK = 0.000	
UL = 0.000	
UM = 0.000	
UN = 0.000	
UO = 0.000	
UP = 0.000	
UQ = 0.000	
UR = 0.000	
US = 0.000	
UT = 0.000	
UU = 0.000	
UV = 0.000	
UW = 0.000	
UX = 0.000	
UY = 0.000	
UZ = 0.000	
VA = 0.000	
VB = 0.000	
VC = 0.000	
VD = 0.000	
VE = 0.000	
VF = 0.000	
VG = 0.000	
VH = 0.000	
VI = 0.000	
VJ = 0.000	
VK = 0.000	
VL = 0.000	
VM = 0.000	
VN = 0.000	
VO = 0.000	
VP = 0.000	
VQ = 0.000	
VR = 0.000	
VS = 0.000	
VT = 0.000	
VU = 0.000	
VV = 0.000	
VW = 0.000	
VX = 0.000	
VY = 0.000	
VZ = 0.000	
WA = 0.000	
WB = 0.000	
WC = 0.000	
WD = 0.000	
WE = 0.000	
WF = 0.000	
WG = 0.000	
WH = 0.000	
WI = 0.000	

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

[illegible]

ФИРМА:
Адрес:
ВК: 1102130422

00001 Оператор 20 0023
 ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИИ

ОТ DATA 25-06-2025
 ДО DATA 30-06-2025

ПРОМЯНА НА ВАУШЕН ПАРАМЕТР
 25.06.2025 00:06:30

НОВА СТАНОСТЬ - 3
 ПРОМЯНА НА ВАУШЕН ПАРАМЕТР
 30.06.2025 00:00:28

НОВА СТАНОСТЬ - 3

*** ОМНО ЗА ПЕРИОДА ***

В СРОИ ЕВРО 523.39
 С КАРТА ЕВРО 4.00

000273 30.06.2025 00:24:26

*** СЪОБЩЕНИЕ БЪЛ ***

0456367 30.06.2025

81800-80049-16800-46426
 50811-30556-31118-33014

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

[illegible]

ФИРМА:
АРАС:
ЕНК: 11203022

00001 Оператор 20 000
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ

ОТ БЛОК 000
ДО БЛОК 999

ПРОГРАМА НА ВАШТЕЛЕН ПАРАМЕТР
29.06.2025 00:00:2

НОВА СТОЯНОСТ - 2
ПРОГРАМА НА ВАШТЕЛЕН ПАРАМЕТР
30.06.2025 00:00:2


НОВА СТОЯНОСТ - 3
*** ОМНО ЗА ПЕРИОДА
В БЛОК ЕРРО
C: KSP12 EPRD
000075 30.06.2025 00:24:3

СПУНЖЕБЕН БЛО
DVS94367 3694836

2086-60757-70300-190C
F4809-74F2C-DE093-F0D13

Режим Отпечатване на информация от КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, влезте в режим „Четене“ или „Нулиране“ от Главно меню./КЛЕН се разпечатва, както в разширено, така и в кратко меню/Нулиране// Напр. влезте в режим Четене с **[↓]** и потвърдете **[OK]**. Въведете парола и потвърдете **[OK]**. С помощта на **[↓]**, изберете КЛЕН, потвърдете **[OK]** и на дисплея ще се изпише **[ПЕЧАТ КЛЕН]**



Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон **[i]**



ВНИМАНИЕ!

При печат на КЛЕН, преди **[STL]** въвеждаме 2-цифрено число:

Първата цифра указва типа на границите на диапазона, а именно:

- 1 = по номера на документи
- 2 = по номера на Z отчети
- 3 = по дати

Втората цифра указва типа на документите, а именно:

- 1 = фиск. бележки от продажби
- 2 = сторно фиск. бележки
- 3 = всички фиск. бележки
- 4 = дневни Z отчети
- 5 = служебно въведени/изведени
- 6 = дневни X отчети
- 7 = всички други отчети, освен посочените по-горе (4 и 6)
- 8 = всички документи

След това, при въвеждане на начало (**[GTY]**) и край (**[VD]**) на диапазона се работи, както досега.

ПРИМЕРИ	
[1][1][STL]	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи
[1][2][STL]	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи
[1][3][STL]	Печат на всички фискални бележки по номера на документи
----	----
[2][1][STL]	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети
[2][2][STL]	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети
[2][3][STL]	Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети
----	----
[3][1][STL]	Печат на всички фискални бележки от продажби по дати
[3][2][STL]	Печат на всички сторно фискални бележки по дати
[3][3][STL]	Печат на всички фискални бележки по дати

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 1 **STL** **ОТ БОН** **3 0** **QTY** **ДО БОН** **3 2** **VD**

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на документи от 30 до 32 номер



Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 2 **STL** **ОТ БОН** **2** **QTY** **ДО БОН** **8** **VD**

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки по номера на документи от 2 до 8 номер

Пример - Печат на всички фискални бележки по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 3 **STL** **ОТ БОН** **3** **QTY** **ДО БОН** **5** **VD**

Разпечатва копие на всички фискални бележки по номера на документи от 3 до 5 номер

Пример - Печат на всички дневни Z отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 4 **STL** **ОТ БОН** **2** **QTY** **ДО БОН** **1 5** **VD**

Разпечатва копие на всички дневни Z отчети по номера на документи от 2 до 15 номер

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 5 **STL** **ОТ БОН** **5** **QTY** **ДО БОН** **2 0** **VD**

Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени по номера на документи от 5 до 10 номер

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 6 **STL** **ОТ БОН** **2** **QTY** **ДО БОН** **5 0** **VD**

Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички други отчети(освен X и Z отчети) по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 7 **STL** **ОТ БОН** **2** **QTY** **ДО БОН** **5 0** **VD**

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички документи по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 8 **STL** **ОТ БОН** **2** **QTY** **ДО БОН** **5 0** **VD**

Разпечатва копие на всички документи по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички фискални бележки по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички Z отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на Z отчети от 2 до 3 номер на Z отчет

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ти номер на Z отчет

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:




Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на Z отчети от 2 до 3 номер на Z отчет

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ти номер на Z отчет

Пример - Печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички документи по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ти номер на Z отчет

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по дати, натиснете последователно клавиши:

3 1 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

3 2 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

3 3 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички дневни Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

3 4 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички дневни Z отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по дати, натиснете последователно клавиши:

3 5 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички дневни X отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

3 6 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички дневни X отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по дати, натиснете последователно клавиши:

3 7 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:


3 8 ST **ОТ ДАТА** **2 6 0 6 2 5 QTY** **ДО ДАТА** **2 6 0 6 2 5 VD**

Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Режим Фискален принтер

Този режим позволява работа с PC /персонален компютър/.

Влезте в режим PC от Главно меню. С помощта на изберете PC, потвърдете с **OK**



9 9 9 9 OK - Паролата по подразбиране

В режим PC, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за връзка. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълняват. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;
- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- ▲ Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- ▲ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- ▲ Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- ▲ Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.

***Забележка:** Асинхронен сериен канал за връзка може да бъде RS232, USB, GPRS

Когато имате пусната бележка от PC/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:

- С **ALT VD** 3 пъти – анулирате бележката
- С **ALT I** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- ▲ неизправност на ЕКАФП;
- ▲ неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- ▲ неизправна ФП.
- ▲ Неизправен данъчен терминал;
- ▲ липса, повреда или запълване на КЛЕН.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.

*** Забележка:**

При поява на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплей	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете  и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете  и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете  и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете  и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете  и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете  и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете  и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете  Виж системни параметри
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете  Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете  и въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете  виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете  и въведете правилен брой символи
17	LOW BATTERY	Слаба батерия	Моля включете ФУ на външно захранване
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете  и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете  и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Натиснете  Виж системен параметър 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете  и приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете  и приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете  и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете  и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете  въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете  и продължете работа

30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете [C] и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете [C] въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете [C] и продължете работата
44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете [C] програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете [C] програмирайте друг БК
48	Възм,отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете [C] и продължете бележката
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Изчакайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	Натиснете [C] пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете [C] пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете [C] пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете [C] пуснете отчет по арт. в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете [C] пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете [C] пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете [C] пуснете пер. отчет в нулиране

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	Натиснете  пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете  пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете  пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете  и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървър на НАП	Натиснете  и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървър и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете  и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървър на НАП	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете  изчакайте, ако не започне работата,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете  и продължете работата
119	ПРЕПЪЛВАНЕ НА ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете  и приключете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете  и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работата. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАФП "Perfect S 01" работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ „блокира“ със системна грешка номер 16. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервиз.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.
6. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
7. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
8. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
9. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
10. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.

11. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчване, особено по време на работа.

12. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно. Комуникационните кабели имат RJ конектор, който се вади, като се натисне пластмасова пластинка.

13. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.

14. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.

15. Не допускайте попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.