

Compact M 01

ИНСТРУКЦІЯ ЗА МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ



v.2.0.0 /Software version/

СЪДЪРЖАНИЕ

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ	3
Съкращения	3
Използване на това ръководство	3
Изтичане на сервизен договор	4
НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО	5
Указания за правилна работа	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО	6
Смяна на хартиена ролка	7
Дисплей	7
Индикаторни икони	7
Клавиатура	7
БУТОНИ	8
Параметри	10
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ	10
РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ	11
ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ	12
Клиентски QR баркод	25
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС	26
ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ	26
ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ	27
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ	28
ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ	29
ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ	29
ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ	31
ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	32
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	33
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18	33
РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	36
ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ	38
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ	39
ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ	40
ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/	41
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	41
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	42
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	43
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	43
НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	44
ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ	44
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	45
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	46
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	46
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	46
НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА	47
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/	47
КОРЕКЦИЯ	47
Корекция на последното натрупване	48
Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/	50
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ	50

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА	51
СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ	52
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ	53
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/	54
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация	56
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка	57
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа	57
СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ	57
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	58
СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА	59
СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН	60
Бон от електронен магазин Бон диагностика информация	63
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	64
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	70
РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН	78
РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС	82
<i>Работа с Bluetooth</i>	83
ГРЕШКИ НА ЕКАФП	86
ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/	90

ИКОНИ С ИНСТРУКЦИИ



- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които може да причинят нараняване на Вас или другите около Вас



- ВНИМАНИЕ: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



- ЗАБЕЛЕЖКА: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Съкращения

ФУ – фискално устройство; ЕКАФП – Електронен касов апарат с фискална памет;
 ВС – Баркод; РС – Персонален компютър;
 Дпт – Департамент; ОП – Оперативна памет;
 Арт – Артикул; ФП – Фискална памет; Межд. сума – Междинна сума;

Използване на това ръководство

Този документ дава възможност да разберете как да работите с фискално устройство. Можете да програмирате всички параметри на ФУ. Лесно и удобно да създавате фискални бележки. С помощта на определени функции може да издавате различни видове отчети и да извличате необходимата за Вас информация. С функциите на устройството може да работите, както от самото устройство, така и от приложна програма.

ЕКАФП отговаря изцяло на изискванията на Наредба Н-18 на Министерството на Финансите.

Изтичане на сервизен договор

След като се закупи нов касов апарат от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

Процедурата е следната:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване касовия апарат започва да "подсеща" за събитието, като след всеки издаден Z отчет изписва "ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР".

2. Ако договорът е изтекъл на всеки дневен отчет отдолу има надпис "ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР", което е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

На дисплея ще излиза надпис: Сервизен договор. Натиснете .

НАЧАЛНО РЪКОВОДСТВО

Указания за правилна работа



1. Използвайте само адаптери, одобрени от производителя. Несертифицираните адаптери могат да повредят касовия апарат или да влошат електромагнитната съвместимост.
2. Използвайте само батерии, одобрени от производителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран сервис.
3. Батериите задължително трябва да се зареждат поне веднъж месечно.
4. Старайте се да зареждате батериите, когато те са почти изтощени. Не изключвайте външното захранване, преди батериите да са напълно заредени, тъй като това скъсява техния живот и намалява капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дължи на несъвършенство на касовия апарат.
5. Не поставяйте касовия апарат в близост до отоплителни уреди. Не допускате заливане с течности. Пазете го от дъжд, влага, малки деца, гризачи и домашни любимци.
6. Не подлагайте апарата на удари и вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.
7. Ако касовият апарат е бил изложен на ниски температури и бъде внесен в топло помещение, има опасност по вътрешните му части да кондензира влага. В такъв случай изчакайте един час, преди да го включите.
8. Фирмата производител препоръчва:
При прехвърлянето на по-големи количества данни да се използва USB /кабелен интерфейс/.



1. Предоставяйте батериите за рециклиране, когато това е възможно. Изхвърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхвърляйте в огън. Това ще доведе до експлозия.
2. Да се избягва продължителното излагане на апарата на пряка слънчева светлина. Не го съхранявайте и не работете с апарата извън рамките на температурния обхват, който е посочен в документацията.
3. Пазете кабелите от прищипване, усукване и огъване. Не поставяйте върху тях тежки предмети.
4. Не почиствайте корпуса с разтворители (например коресилин и спирт). Използвайте леко навлажнена с вода кърпа от мек материал.



1. Избягвайте поставянето в непосредствена близост до касовия апарат на мобилни телефони и други източници на електромагнитно излъчване, особено по време на работа.
2. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги извадите. Хванете ги за конекторите и ги издърпайте внимателно.
3. Не допускате попадането на метални предмети (например винтове и кламери) в комуникационните портове на касата. Това може да доведе до късо съединение и повреда на порта.
4. В никакъв случай не отваряйте батериите. Те съдържат токсични вещества и са опасни за здравето.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

ЕКАФП Compact M 01 е предназначен за работа със захранване USB (Външен адаптер).



Преди да започнете работа , включете ФУ да се зарежда не по-малко от 2 часа през USB (Външен адаптер).


Температурен диапазон

Температурен диапазон - от -15°С до +45° С;

Габаритни размери

Габаритни размери на касовия апарат: 195 x 180 x 65 мм

ВЪНШЕН ВИД НА УСТРОЙСТВОТО



Смяна на хартиена ролка

При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 55 мм



При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени, както и да се извади шпулата, която е останала от старата ролка.

1. Повдигнете капака палеца на капака, докато го отворите / фиг. 1/.
2. Поставете хартиената ролка / фиг. 2/.
3. Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/.
4. Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.

фиг. 1



фиг. 2



фиг. 3



Дисплей

Операторски дисплей - LCD графичен, 132/48 pix

Клиентски дисплей - LCD графичен, 132/24 pix

Индикаторни икони



- ниво на GSM сигнала



показва заряда на батерията



- показва наличие на външно захранване

Клавиатура



При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **RLU RLU** – за превключване на кирилица/латиница.



Възможно е не всички символи и малки букви да не се изобразяват на дисплея, но се печатат в бележка.



БУТОНИ

	Включване /изключване на ФУ.
	Преход между режимите.
	Задейства алтернативната функция на натиснатия с него клавиш.
	Отчет по департаменти в режими Четене и Нулиране.
	Придвижване на хартиената ролка.
	Корекция в режим Регистрация, както и изтриване на символ в режим Програмиране, Периодичен отчет в режим Четене и Нулиране.
+	Предходна корекция в режим Регистрация. Анулиране на бележка пусната от РС - 3 пъти.
+	Приключване на бележка пусната от РС - 3 пъти.
	Въвежда значение " . "

	Потвърждаване на пароли във всички режими. Въвеждане на свободна цена в режим Регистрация, Програмиране на касиер в режим Програмиране и отчет по касиер в режими Четене и Нулиране.
 + 	Показване на дата и час преди парола в режим Регистрация.
	Продажба на артикул в режим Регистрация, Отчет по артикули в режим Отчети /Z и X отчети/, Програмиране на артикул в режим Програмиране.
	Програмиране на вид плащане в режим Програмиране;
	Потвърждаване на всичко /системни параметри, нови стойности на всички нови програмирани данни/; Индицира и разпечатва междинна сума в режим Регистрация , отчет по стокова наличност в режим Четене/без нулиране/ и Нулиране/с нулиране/. Въвеждане на типа отчет от ФП в режим ФП.
	Въвеждане на количество в режим Регистрация, За програмиране на дан.ставки в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на дата/час в режим програмиране.
 	Въвеждане на цифрови данни в ЕКАФП в режим Регистрация.
	Въвежда процентна отстъпка, сл.изведени суми в режим Регистрация, програмиране на клише в режим Програмиране.
 + 	Програмиране на Коментарни редове в режим Програмиране. Въвежда процентна надбавка, сл.въведени суми в режим Регистрация
	Програмиране на системни параметри в режим Програмиране; 2ри Вид Плащане в режим Регистрация.
	3ти Вид Плащане в режим Регистрация
 + 	Избор на плащане в режим Регистрация.
	Изтрива индикацията и съобщенията за грешка, изтрива цял ред.
 + 	Издаване бон към фактура и дата на тази фактура

01	Програмиране данни за департамент 1 в режим Програмиране.
TL	В режим Нулиране - Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет

Параметри

• Данъчни групи - 8 • Оператори - 20 • Артикули - 30 000 • Департаменти - 50+8

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

За да започнете работа, натиснете и задръжте клавиш **0**. Фискалното устройство може да работи с 6 режима. Преход от един режим към друг се осъществява с **M**

- Регистрация_____
- Четене_____
- Нулиране_____
- Програмиране_____
- Фискална памет_____
- РС_____

С помощта на клавиш **M** можете да преминавате от един режим в друг. За да влезете във всеки един режим и да работите с него се използват пароли.


Пароли по подразбиране

Парола по подразбиране	Режим
9 9 9 9 CLK	Програмиране
9 9 9 9 CLK	Фискална памет
9 9 9 9 CLK	РС
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Четене
8 8 8 8 CLK или 9 9 9 9 CLK	Нулиране

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ	
Оператор	Парола
1	1 CLK
2	2 CLK
3	3 CLK
4	4 CLK
5	5 CLK
6	6 CLK
7	7 CLK
8	8 CLK
9	9 CLK
10	1 0 CLK
11	1 1 CLK
12	1 2 CLK
13	1 3 CLK
14	1 4 CLK
15	1 5 CLK
16	1 6 CLK
17	1 7 CLK
18	1 8 CLK
19	8 8 8 8 CLK
20	9 9 9 9 CLK

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

Този режим дава възможност да програмирате, както артикули, данни за оператори, плащания, департаменти, данъчни групи, текстовете на бон , така и системни параметри.



За да влезете в този режим натиснете бутон **[M]**, докато на дисплея се визуализира Програмиране. Въведете паролата по подразбиране и потвърдете с **[CLK]**.

M

Програмиране

9

9

9

9

CLK

Прогр.



При въвеждане на грешна парола, натиснете **[C]**, въведете правилната и продължете работа.

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ



Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

№	Име	Разряд	Възможни стойности	Необходим отчет
1	Десетична точка	[1]	0, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и пер.отчет с нулиране, отчет по Оператори с нулиране, отчет по Артикули с нулиране
2	Редове клише	[1]	2,3,...6	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
3	Редове реклама	[1]	0, 1, 2	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
4	Опции печат	[1,2,3,4]	[1] Празен ред след клише [2] Празен ред след Булстат [3] Празен ред след реклама [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
5	Подробен печат	[1, 2]	[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
6	Клише вид	[1,2,3,4,5,6]	Печат на редовете в началото на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
7	Реклама вид	[1, 2.]	Печат на редовете в края на бона с двойна ширина	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във

				фискалната памет
8	Разрешаване операции	[1,2,3,4,5]	[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3]Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
9	Разрешаване плащания	[1,2,3,4]	Броят се от дясно наляво. Не може да се забрани плащане в брой	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
10	Дневен отчет - вид	[1,2,3]	[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
11	Печат всичко	[1,2]	[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
12	Дневен отчет – нулиране	[1,2,3]	[1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори	Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет
13	Шрифт КЛЕН	[1]	0-стандартен; 1- сбит	Няма
14	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма
15	Тегловен баркод	[1,2,3,4]	[1]Начална позиция на номера на артикула [2] Брой позиции на номера на артикула [3]Начална позиция на количеството [4]Брой позиции на количеството	Няма
16	ALT+департамент	[1]	от 4 до 46	Няма
18	От № #	[1]	Диапазон фактури – начало - от 1 до 9999999999	Няма
19	До № #	[1]	Диапазон фактури – край - от 0 до 9999999999	Няма
20	Празни реда	[1]	1 -50	Няма
21	Печат контраст		0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат, но при работа на батерии водят до по-бързото им изтощаване	Няма
22	Изключване [мин]		0-240	Няма
23	Екран контраст	[1]	3-7	Няма
24	Екран изключване [сек]		0-59	Няма

25	Печат на Z отчет	[1,2,3,4]	[1,2]-час, [3,4] - минути	Няма
26	Печат лого	[1]	0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат	Няма



Ако желаете да програмирате определен системен параметър, не е нужно да преминавате през всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта влезте в режим Програмиране и въведете парола. Въведете номер на системен параметър и натиснете **PK**



За да промените данните на някой от системните параметри е нужно да пуснете отчети в режим Нулиране, както е описано в таблица 4.

Когато програмирате данни за оператор, артикул, департамент, клише или нови стойности на системните параметри и не сте пуснали необходимия отчет, то на дисплея ще се визуализира надпис със съответна грешка.

Какво трябва да направите:

- Натиснете бутон **TL**, за да видите номера на грешката;
- Проверете в таблицата с грешки - какво означава тя;
- Натиснете **C**, за да я изчистите, след което продължете работата.

Поява на грешка, преглед, изчистване и продължаване на работа.

Ако искате да промените данни за системен параметър 2 / Редове клише / и не сте пуснали да се разпечата Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране, то на дисплея ще се визуализира следния надпис:

ДН.ОТЧЕТ

Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката.

Грешка91

91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
----	-----------	--	---

Проверете в таблица 5 какво означава:

- Натиснете бутон **C**, за да изчистите грешката.
- Излезте от режима с **M**.
- Изберете режим Нулиране с бутон **M**
- Въведете парола и потвърдете с **CLK**
- Натиснете **TL**, за да разпечатате дневен отчет с нулиране.

Сега вече можете да програмирате новите данни на системния параметър в режим Програмирание.


По този описан начин, можете да променяте данни на:

- останалите системни параметри;
- оператори;
- артикули;
- департаменти;
- клише
- данъчни ставки.

В режим Регистрация също могат да се визуализират грешки на дисплея. Натиснете **TL**, за да видите номера на грешката. За целта проверете грешките в таблица 5, направете това, което е описано за тази грешка и довършете работата.

За целта следвайте инструкциите:

Изберете режим Програмирание с **M**, въведете парола и потвърдете с **CLK**



Натиснете **PV1 RA**, за да програмирате Системни параметри .

Параметър 1 - показва работа на ФУ с цели или дробни числа.




Стойността по подразбиране е 2 – работа на ФУ с десетична точка.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет, отчет по оператори, отчет по артикули и периодичен отчет в режим Нулиране.

Ако желаете да работите с цели числа, то натиснете **0** от клавиатурата, потвърдете с **STL**

При промяната ще се разпечата бележка, на която ще бъде описана новата стойност на този параметър.



Натиснете **STL** и преминете на следващ параметър 2.

Параметър 2 - показва, колко реда могат да бъдат програмирани като редове на клише в началото на всяка бележка.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.


Стойностите, които приема са от 2 до 6. По подразбиране стойността е 2. Това означава, че ще бъдат програмирани само 2 реда. Ако желаете да бъдат програмирани само 3 реда в началото на бележката, то въвеждате числото **3**, потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 3.

С този параметър 3 се програмират брой редове в края на всяка бележка /реклама/.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Възможните стойности, които приема са 0,1 и 2. Въвеждате число от клавиатурата, например **2**. Това означава, че сте избрали два реда за програмиране на реклама. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 4



Този параметър 4, показва опциите за печат.

Преди да промените стойностите, пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Празен ред след клише

[2] Празен ред след БУЛСТАТ

[3] Празен ред след реклама

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява




Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000, то това означава, че тези описани опции няма да се отпечатат на бележката. Но ако сте избрали стойности 1010, то това означава следното:

1 – Разрешен празен ред след клише – **печата се**

0 – Забранен празен ред след БУЛСТАТ – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**

1 – Разрешен празен ред след реклама – **печата се**

0 – Забранен печат на разделителна линия преди общата сума – **НЕ СЕ ПЕЧАТА**



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 5.


Системен параметър 5 служи за подробен печат.



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона. Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



При въведени стойности 11 за този параметър, Вие **разрешавате** печат на описанието на двата разряда. При въведени стойности 10, то имате **разрешение** за печат на 1ви разряд и **забрана** за печат на 2ри разряд. Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 6.

Параметър 6 за вид на клише.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Функцията се състои от 6 разряда. Стойността по подразбиране е 111111. Всеки разряд показва номер на ред от клишето, който ще се печата с двойна ширина в началото на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 – Забранява



Ако сте избрали следните стойности 100110, то това означава следното:

- 1 - Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 0 - Трети ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите;
- 1 - Четвърти ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 1 - Пети ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0 - Шести ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 7.

Параметър 7 - вид на реклама.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.


Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 11. Всеки разряд показва номер на ред от рекламата, който ще се печата с двойна ширина в края на всяка бележка.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

- 1- Първи ред разрешавате да бъде отпечатан с двойна ширина на буквите;
- 0- Втори ред забранявате да се печата с двойна ширина на буквите.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 8.

Параметър 8 за разрешаване на операциите.



За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 5 разряда. Стойността по подразбиране е 11111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим

Регистрация:

[1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка

[3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 11001, то това означава следното:

1- Разрешен печат на процентна надбавка в касовата бележка;

1- Разрешен печат на стойностна надбавка в касовата бележка;

0- Забранен печат на процентна отстъпка в касовата бележка;

0- Забранен печат на стойностна отстъпка в касовата бележка

1- Разрешен печат на корекция в касовата бележка.

STL	Номер 123 8	STL	#08Разрешаване операции 123 11111				
1	1	0	0	1	STL	#08Разрешаване операции 123 11001	STL

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 9.

Параметър 9 за разрешаване на плащания.

STL	Номер 123 9	STL	#09Разрешаване плащания 123 1111
-----	-------------------	-----	---

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Функцията се състои от 4 разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени в режим Регистрация:

[1] Плащане [2] Плащане КРЕДИТ [3] Плащане НЗОК [4] Плащане в брой Евро

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява

НЕМОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!



Ако сте избрали следните стойности 1101, то това означава следното:


1-Разрешен печат на плащане; 1- Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с НЗОК; 1- Разрешен печат на плащане.

STL	Номер 123 9	STL	#09Разрешаване плащания 123 1111	1	1	0	1	STL	#09Разрешаване плащания 123 1101	STL
-----	-------------------	-----	---	---	---	---	---	-----	---	-----

Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 10.

Този параметър 10 показва какви допълнителни данни можете да печатате в дневния отчет и периодичния отчет.



Потвърдете с **STL** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Функцията се състои от 3 разряда. Стойността по подразбиране е 000. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти



Системният параметър има значение, когато дневният фин. отчет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява




Ако сте избрали следните стойности 101, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по артикули в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

0- Забранен печат на отчет по оператори в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

1- Разрешен печат на отчет по департаменти в дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



Потвърждавате с **STL** и преминавате към следващ параметър 11.

Параметър 11, който показва разрешени/забранени нулеви данни, по които няма натрупвания в отчет по оператори и по департаменти.



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Функцията се състои от 2 разряда.

За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд **показва** кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеви данни:

[1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти


Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Ако сте избрали следните стойности 10, то това означава следното:

1- Разрешен печат на отчет по оператори с нулеви данни;

0- Забранен печат на отчет по департаменти с нулеви данни.



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 12.

Параметър 12 - показва кой отчет ще бъде нулиран заедно с дневния финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.



За да можете да промените тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Стойността по подразбиране е 100. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:

[1] Периодичен отчет


[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори




Системният параметър има значение, когато дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е пуснат от клавиатурата на касата. Ако този отчет се изпълнява по команда от PC, текущият отчет се разпечатва и нулира според указаното в командата. Ако PC-то не укаже тези променливи, то се ползват данните, записани в системните параметри.

Възможни стойности: 1 – Разрешава; 0 - Забранява



Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 13.

Параметър 13 – показва с какъв шрифт можете да печатате КЛЕН.



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

За да можете да променяте тази стойност, трябва предварително да сте пуснали Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет в режим Нулиране.

Функцията се състои от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приема стойности 0 или 1. Тя показва с какъв шрифт ще се печата КЛЕН.

[0] Стандартен шрифт [1] Сбит шрифт




Ако сте избрали стойност 1, то това означава, че КЛЕН ще се печата с двойно по-малък шрифт.

Ако сте избрали стойност 0, то това означава, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 14.

Параметър 14- показва с какъв размер /брой редове на лого/ може да се печата логото на касовата бележка.



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 144. Приема стойности 0 ,1-144.

Възможни стойности: 0 – Забранява печат на лого

От 1до 144 – брой редове на графично лого, които се печатат.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 15.

Параметър 15- прави интерпретация на тегловен баркод.



Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2. Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои - като номер на артикул. Съдържа 4 разряда, както следва:

[1] Начална позиция на номера на артикула

[2] Брой позиции на номера на артикула


[3] Начална позиция на количеството [4] Брой позиции на количеството



Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1. Стандартът на баркода, който можете да програмирате е EAN - 13.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 16.

Параметър 16



Този параметър показва регистриране на департаменти от 4 до 46 с число, което се добавя към **[ALT]** + департамент.


Стойността по подразбиране е 10.



Ако сте въвели стойност 20 на този параметър при натискане на **[ALT]** **[01]** в режим "Регистрация" ще се извърши регистрация на департамент 21.

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 18.

Системен параметър 18 показва диапазон на фактури – начало.




Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 1 или първи номер на фактура. Всяка следваща фактура автоматично ще и бъде генериран номер 0000000002, 0000000003, 0000000004 и т.н.

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 19.

Параметърът 19 - показва диапазон на фактури – край.




Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете число, за да укажете край на номерацията на фактурите.

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 20.

Не можете да промените номера на КРАЙ НА НОМЕРАЦИЯТА, докато не използвате всички номера и после, задължително пуснете дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

С този параметър 20 можете да програмирате брой празни редове между всяка бележка.




Потвърдете с **[STL]** и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойността по подразбиране е 4. Ако изберете по-малка стойност, то след печат на бележка, разстоянието до следващата е малко и при откъсване на бон част от информацията ще бъде отрязана. Възможни стойности са от 0 до 50 включително.

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър 21.

С този параметър 21 можете да регулирате контраст на печат на всеки бон. Стойност по подразбиране 5.




Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Можете да въведете от 0 до 9 контраст, но по-високите стойности водят бързо изтощаване на батериите, когато ФУ работи без външно захранване.

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 22.

Този параметър 22 показва времето за автоматично изключване.



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Време (в минути), след изтичането на което ЕКАФП ще се самоизключи, ако не е работила (не е имало натиснат клавиш, не е обновяван дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация).


Възможните стойности са от 0 до 240. Ако сте избрали стойност 0, то ЕКАФП няма да се изключи.



Системният параметър има значение, само когато ФУ работи на батерия (без захранване от мрежата).

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 23.


С този параметър 23 се регулира контраст на екрана.



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър. Възможните стойности са: от 3 до 7

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 24.

С този параметър 24 можете да зададете след колко секунди да се изключи подсветката на дисплея, за пестене на енергия.



Потвърдете с  и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър.

Стойност по подразбиране е 30. Възможните стойности са : от 0 до 59

Потвърждавате с  и преминавате към следващ параметър 25.

Параметър 25 - показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.




Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за това.

Потвърждавате с **[STL]** и преминавате към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[-%]**.

Параметър 26- показва, дали след автоматичен Z-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z-отчет



Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Потвърждавате с **[STL]** и с това сте приключили програмирането на всички системни параметри.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **[-%]**.

За излизане от програмиране на системни параметри натиснете **[M]**



Клиентски QR баркод

Команда за печат на QR код може да се види в Протокол за комуникация. Тя се изпълнява само от РС. Печат на клиентски QR код от РС може да се осъществи при отворен фискален или нефискален бон, неограничен брой пъти, като отговорност за данните носи приложната програма

Клиентският QR код е информативен, той не се записва в КЛЕН-а, респективно, не се печата в копие на документ или четене на КЛЕН.

Мащабирането на клиентския QR код е автоматично според данните, и той обикновено е по-голям от данъчния QR код.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА И ЧАС

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **ALT** **QTY**

Въведете актуална дата и час и потвърдете с **TL**

След като сте въвели дата и час с това сте приключили програмиране на дата/час.

Когато сте в режим **Регистрация /извън бон/**, можете да видите дата/час със задържане на **ALT** и натискане на **CLK**

01-03-2025 10:20:51

За излизане от програмиране на дата/ час натиснете **M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

Веднъж програмирано, заглавието /КЛИШЕ/ ще се разпечатва в началото на всяка бележка.

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **-%**

Номер

123

1

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Програмиране на първи ред в заглавието на касовата бележка.

Номер

123

1

Текст:

АБВ

ФИРМА:

Въведете името на първи ред на касовата бележка Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU REP** – за превключване на кирилица/латиница.

VD – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



ПРИМЕР!

Програмиране на име на фирма

Пример за програмиране на желан текст "БИОМАГ".


Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица


8 8 4 5 5 5 5 8 8 8 8

Буква „Б“ Буква „И“ Буква „О“ Буква „М“ Буква „А“ Буква „Г“

QTY **Текст:** АБВ **8 8** **Текст:** АБВ Б **4** **Текст:** АБВ БИ




Натиснете **STL**, за да потвърдите програмираното име и **STL**, за да продължите към следващ параметър.



Потвърдете с **STL** и въведете трети ред от клишето, потвърдете с **STL**.

За програмиране данни на всеки следващ ред от клишето, следвайте инструкциите по-горе. След като стигнете до ред 6 на клишето, следва въвеждане на рекламни редове в края на бона.

Веднъж програмирани, рекламните редове ще се разпечатват в края на всяка бележка




Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**.

За излизане от програмиране на редове на клише/реклама натиснете **M**

ПРОГРАМИРАНЕ ИМЕ И ПАРОЛА НА ОПЕРАТОРИ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **CLK**




За по-бърз достъп до съответния оператор се въвежда номера на оператора и клавиша **STL**, докато сте в програмиране на оператори. Когато сте само в режим Програмиране, можете да изберете произволен оператор като въведете номер и натиснете **CLK**

За програмиране данни на първи оператор, следвайте инструкциите:

Програмиране номер на първи оператор. Потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

Въведете парола на оператора. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

Въведете име на оператор.



При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU REP** – за превключване на кирилица/латиница.


[VD] – използвайте за изтриване един символ назад, а **[C]** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на оператор виж ПРИМЕР от стр.27!

На всеки оператор може да зададете права за сторно операции. По подразбиране на всички оператори правата са разрешени за всички видове сторна. Това са така наречените причини за сторно операции, както следват:

- Връщане и рекламации;
- Операторска грешка;
- Намаляване на данъчна основа.



Функциите се състоят от 1 разряд. Стойността по подразбиране е 1. Приемат стойности 0 или 1. Всеки разряд показва кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени:


[0] Забранен [1] Разрешен

За програмиране данни на всеки следващ оператор, следвайте инструкциите по-горе. Можете да разпечатате за коректност на данните с **[= %]**.


За излизане от програмиране данни за оператор натиснете **[M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни ставки, следвайте инструкциите: Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете. Натиснете **[QT]**



Новата стойност се въвежда от цифровата клавиатура, потвърждава се с клавиш **[STL]** и се преминава към следващата данъчна ставка. За забрана на извършване на продажби по данъчна група се използва клавиш **[VD]**



Потвърдете с **[STL]** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за данъчни ставки.




При всяка промяна на стойностите на данъчните ставки, ще се разпечатва бележка с промяната.

За програмиране данни на всяка следваща данъчна ставка, следвайте инструкциите по-горе.


За излизане от програмиране на данъчни ставки натиснете **[M]**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ


Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри, които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департамент 1-ви съответства клавиши **01**. За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавиш **01**. Например **4 01** - за програмиране на 4-ти департамент. За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите:



Влезте в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.



Натиснете **01** за програмиране на департамент 1.




При въвеждане на текст се използва клавиш **QTY** – за превключване на малки/главни букви, а при задържане на клавиша се въвеждат цифри.

Клавиш **PLU** – за превключване на кирилица/латиница.


VD – използвайте за изтриване един символ назад, а **C** – за изтриване на целия ред.



За програмиране име на департамент виж ПРИМЕР от стр.27!



Въведете данъчната група, към която ще бъде включен този департамент./ Данъчна група на департамента, приема стойности от 1 до 8/. Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.



Максимален брой цифри при работа със свободна цена, въвеждана при продажба по този департамент. Можете да промените това число от клавиатурата. Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи департамент. Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**. За програмиране данни на всеки следващ департамент, следвайте инструкциите по-горе.

За излизане от програмиране на департаменти натиснете **M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различни параметри.

За да програмирате първи артикул следвайте инструкциите:

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете с **[STL]**.

[M] Програмиране 9 9 9 9 CLK Прогр.

Натиснете **[PLU/REP]**

[PLU/REP] Номер 123 1 **[STL]** Единична цена: 123 0.00

Вече можете да въведете параметрите на 1ви артикул.



Ако желаете да програмирате артикул с друг номер, моля въведете номера на желания от Вас артикул и потвърдете с **[STL]**, докато сте в програмиране на артикули. Когато сте само в режим Програмиране можете да изберете произволен артикул като въведете номер и натиснете **[PLU/REP]**

От клавиатурата въведете желаната от Вас единична цена, например: 10.00лв. и потвърдете с **[STL]**

1 0 . 0 0 Единична цена: 123 10.00 **[STL]**

За да преминете към следващия параметър на артикула натиснете **[STL]**

[STL] Департамент 123 0

Изберете номер на департамент, към който ще бъде включен този артикул, напр. **[1]**

[1] Департамент 123 1

Потвърдете с **[STL]** и преминете към следващ параметър.

[STL] Име: АБВ

Въведете име на артикула.

Пример за програмиране на желан текст "ХЛЯБ".

Въведете следната последователност:

[QTY] – за главни букви кирилица

1 1 4 4 4 4 3 3 3 8 8
Буква „Х“ Буква „Л“ Буква „Я“ Буква „Б“

[QTY] Текст: АБВ 1 1 Текст: АБВ Х 4 4 4 4 Текст: АБВ ХЛ

3 3 3

Текст: АБВ
ХЛЯ

8 8

Текст: АБВ
ХЛЯБ

Потвърдете с **STL** и преминете към следващ параметър.

STL

BC:
0

Ако желаете да маркирате баркод на този артикул, можете да го въведете ръчно. Потвърдете с **STL** и преминете на следващия параметър.

STL

Запас:
123
999999.999

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността подразбиране е 999999.999, което означава, че не се следи стокова наличност.

Потвърдете с **STL** и с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул. За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

Можете да разпечатате за коректност на данните с **-%**.
За излизане от програмиране на артикули натиснете **M**

ПРОГРАМИРАНЕ НА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Влизате в режим **Програмиране**. Въведете парола и потвърдете.

M

Програмиране

9 9 9 9 CLK

Прогр.

Натиснете **+%**

+%

Номер
123
1

STL

Име: АБВ
В БРОЙ

Стойността по подразбиране на петте вида плащания са - "В БРОЙ", "Плащане", "КРЕДИТ", "НЗОК" и "Плащане в брой евро."

+%

Номер
123
1

STL

Име: АБВ
В БРОЙ

STL

НАП ПЛ.:
123
0



Плащане "В БРОЙ" – НЕ СЕ ПРЕПРОГРАМИРА!

За програмиране 2-ри номер на плащане, потвърдете с **STL** и преминете към следващия параметър.

STL

Номер
123
2

STL

Име: АБВ
Плащане

STL


НАП ПЛ.:
123
0

Въведете име на плащане,потвърдете.

Пример за програмиране на желан текст "КАРТА".

Въведете следната последователност:

QTY – за главни букви кирилица



С това сте приключили с програмирането на всички данни за второ плащане.

За програмиране данни на всяко следващо плащане, следвайте инструкциите по-горе.



Можете да разпечатате за коректност на данните с **- %**.

За излизане от програмиране на плащания натиснете **M**.

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 10 коментарни реда. Натиснете **ALT + %**.



Коментарните редове можете да въвеждате с помощта на цифровата клавиатура. За програмиране данни на всеки следващ ред от коментарните редове, следвайте инструкциите по-горе. **ВИЖ ПРИМЕР от стр.27!**

Можете да разпечатате за коректност на данните с **- %**.

За излизане от програмиране на коментарни редове натиснете **M**.

ФИСКАЛИЗАЦИЯ

Фискализацията се извършва при продажбата на устройството от оторизирано лице.

При успешна фискализация ЕКАФП разпечатва следния документ:

След като е фискализирано Вашето устройство, то е готово за работа. Можете да програмирате желаните от Вас данни за артикли, департаменти, плащания и оператори по горе описания начин. След като всичко сте програмирали, тогава може да използвате режим Регистрация, в който ще извършвате Вашите продажби.

ФИРМЫ: Адрес:	
ЕВК:	
КОММ: Коммерс 70	002
Класс:	
Footnote	
EIK:	11203492
EIClave:	
FOIN:	0794024
FMIN:	3639424
FDcert:	999
IMSI:	7848320247003
IRISUSN:	3586165286
LFID:	
OrName:	SEPMED 0001 001
PSNUM:	
PSfile:	
SEARTE:	0001
Settle:	
г. Екатеринбург, ул. Коммунаров	
Streetcode:	0006b
Street:	
"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"	
StrNo	10
Block	10
En	10
FI	10
File	10
PSName	10
SDD	2025-03-13 16:20:00
ServiceIK	1218016
ServiceIKType	
ServiceId	2026-03-13 03:59:55
Status	
StrID	159085
2025-03-13 16:20:00	
"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"	
Учред. ООО:	9
Учредовая Ш:	120
"ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"	
*** Акционерный КОД КИМ ***	**
КЛИЕНТ:	
0000001	13.03.2025 16:28:30
ФИСКИНДЕН БОД	
0949401	8.949401
67203 181800 48103-76579	
00020 000203 11742 49370	

ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18

Фискалните устройства имат възможност за посочване на общата сума за плащане в издаваните/генерираните документи и в друга валута. В тези случаи сумата, показана в друга валута и обменният курс, по който е превалутуирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

Функционалната възможност се осигурява чрез производствен параметър, който има следните стойности:

„0“ - неактивен:

„1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;

„2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;

„3“ - активен, основната валута е евро

Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна.

Промяната на стойностите на параметъра се предхожда от автоматично генериране и/или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

При всяка промяна се отпечатва автоматично служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

[illegible]

ФИРМА:
 Адрес:
 ЕИК: 11283422
 АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИЯ БОН


 ТЕСТ НА КОМПАНИЈАТА С РОБИЕН
 ОПЕРАТОР ЧОПЕМТ

 Сервис: 121081166 до 26.06.2026
 ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ NR: 0006
 Свободна #0
 СВОБОДНА КЛЕН: 45959759
 0000067 27.06.2025 00:00:28
 СЛУЖБЕНА БОН
 DYS48367 36548367
 093C2-1340C-3580B-08227
 0421H-71C16-06.67-59559

ФИРМА:
Адрес:
EN: 112803422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАЦИЯ БОИ
ПРОГРАМА НА ВАКУУМН ПАРАМЕТЪР
СТАРНА СТОЙНОСТ - В
НОВА СТОЙНОСТ - 1
0000000 27.06.2025 00:00:3
СПУЛЧЕБНИ БОИ
09480367 36948036
CS949-C04EE-E26C3-F6F1B
B610E-F3B4B-6F60B-872B5

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 112830422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ПРЕХОД КЪМ ЛЕВА С ПЕЧАТ В ЕВРО
000009 27.06.2025 00:00
СПУЛЖБЕН БОН
0Y940367 36940
4F02B-700B6 АБРЕС-ЕОПЕД
21904-11400-70049-09F50

34



РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

Въвеждане в експлоатация

При успешна фискализация на устройството се разпечатва следната фискална бележка.

ЕКАФП позволява работа с до 20 оператора. Всеки оператор влиза в режим "Регистрация" посредством въвеждане на своя предварително запрограмиран код (парола).

С помощта на **M**, изберете меню **РЕГИСТРАЦИЯ**. Въведете парола и потвърдете.

M

Регистрация

1 CLK

0.00

Ако имате предварително програмирани артикули, можете да направите директна продажба по съответния артикул. Ако нямате предварително програмирана цена за артикул, можете да продавате по свободна продажба към департамент по Ваш избор. Продажба може да бъде осъществена и с количество, както и с натрупване. Може да бъде направена и корекция на последната продажба, както и на избрана от Вас предходна продажба преди приключване на касовата бележка. ЕКАФП позволява и ДУБЛИКАТ на касовия бон. Всичко това можете да направите ако следвате внимателно описаните по-долу инструкции.

[illegible]

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по свободна цена към департаменти се осъществява:

Въвеждате желаната от Вас цена, натискате клавиш **01** съответно за департамент "1" или **ALT 01** съответно за произволен номер "2", "3", "4" "49" и извършвате продажба по свободна цена към департамент, който сте избрали.

Пример: Продажба по свободна цена 5.28 лв. към 01 департамент


5 - 2 8 01 TL

0.00 5.28 01


Депт 01 5.28

В БРОЙ ЛВ 5.28


За да приключите касовата бележка, натиснете **TL**




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по свободна цена по департамент по-голям от 4, можете да извършите и с бутон **D+**.

0.00 2 8 D+ Дпт N#

5 STL Депт 05 2.80 TL В БРОЙ ЛВ 2.80




Преди да приключите бележката можете да видите каква е сумата до момента с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клавиш **STL** и след това можете да приключите касовия бон. Междинна сума можете да правите след всяка продажба, както и на процентна отстъпка/надбавка и след това да приключите бележката.


Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

Натрупване по артикули се извършва по 3 начина:

- по предварително програмирана цена за артикул;
- по свободна цена на артикул /но само на артикули с номер над 100/
- с баркод ръчно /ако има програмиран/.

Продажба на предварително програмиран артикул

Ако имате предварително програмирана цена и име за 1ви артикул 10.00лв. и цена и име за 2ри артикул 20.00лв, натиснете следните клавиши:

0.00

1 PLU REP

Артикул 01
10.00

2 PLU REP

Артикул 02
20.00

STL

МЕЖД.СУМА
30.00

TL


В БРОЙ ЛВ
30.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба с предварително програмиран баркод за артикул

Продажба на артикул 01 с баркод ръчно. Въведете от клавиатурата ръчно баркод, натиснете **PLU REP** и **TL** за приключване на бона.


40306551.00

PLU REP


Артикул 01
10.00

TL

В БРОЙ ЛВ
10.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Свободна продажба по артикул

Такава продажба може да се извърши само за артикули с номер над 100. За целта на напр. артикул 101 трябва да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма въведен департамент, то продажба по този артикул не може да се извърши и ФУ ще вдигне грешка.

Пример: Продажба по свободна цена 2,59лв към 101 артикул.

2

5

9

CLK

1

0

1

PLU

REP

TL

2

5

9

CLK

цена:

2.59

1

0

1

PLU

REP


Артикул 101

2.59

TL

В БРОЙ ЛВ


2.59



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупване (продажба) може да бъде повторено с натискане на клавиш **PLU**, толкова пъти, колкото е необходимо. Операцията е валидна и при продажби с количество.

Пример: Продажба по предварително програмирана цена за 1ви артикул 10.00лв. с повторение на натрупването един път.

1

REP

REP

TL

0.00

1

PLU

REP

Артикул 01

10.00

1

PLU

REP

Артикул 01

10.00

TL

В БРОЙ ЛВ


20.00

Разпечатва се 2 пъти предварително програмирана цена на артикул с код 1 и общата сума от търговската операция.



Можете да натискате, колкото е необходимо в рамките на касовия бон преди приключването на бележката.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"




ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този вид продажби се извършват аналогично на вече описаните.


Разликата е, че първо се въвежда количество (с максимум 3 знака след десетичната точка) и се натиска клавиш **QTY**

Пример: Продажба на 2.123 кг. по артикул с код 2


2	.	1	2	3	QTY	2	REP	TL	Колич.
									2.123
0.00									
2	REP	Артикул 02	42.46	TL	В БРОЙ ЛВ	42.46			




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"




ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **ALT**

- % или **ALT - %**

Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5.00лв и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 1.00лв, въведена отклавиатурата.

1	REP	Артикул 01	10.00	5	ALT - %	ОТСТЪПКА	5.00
2	REP	Артикул 02	20.00	1	ALT + %	НАДБАВКА	1.00
							TL
							В БРОЙ
							26.00



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00 лв.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/


Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойността отстъпка над междинна сума 2.00 лв.

1 PLU REF	Артикул 01 10.00	2 PLU REF	Артикул 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00	5 ALT -%	ОТСТЪПКА 5.00
STL	МЕЖД.СУМА 25.00	2 ALT -%	ОТСТЪПКА 2.00	TL	В БРОЙ ЛВ 23.00		

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"




НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА


Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00лв.

1 PLU REF	Артикул 01 10.00	2 PLU REF	Артикул 02 20.00	STL	МЕЖД.СУМА 30.00
5 ALT +%	НАДБАВКА 5.00	TL	В БРОЙ ЛВ 35.00		



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"





Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА СТОЙНОСТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00лв. и отново междинна сума и стойностна надбавка над междинна сума 2.00 лв.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"





Бон при валутен параметър "3"




ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбавки могат да се осъществят, както към отделна продажба, така към натрупаната до момента междинна сума. Надбавките и отстъпките към отделно натрупване се отнасят към данъчната група на това натрупване. Надбавките и отстъпките към междинна сума се разпределят пропорционално между натрупванията, участващи в сумата, и автоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАФП допуска въвеждане на процентна надбавка и отстъпка от клавиатурата в момента на натрупването, преди натискането на съответния клавиш **[- %]** или **[+ %]**


Пример: Продажба на стока с код 1 по цена 10.00 лв. с отстъпка 5% и продажба на стока по цена 20.00 лв. с код 2 с надбавка 10%, въведена от клавиатурата.




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"




НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%.





Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и отстъпка над междинна сума 5.00%. и отново междинна сума и процентна отстъпка над междинна сума 2.00 %



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА


Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00%.




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА /ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ТРАНЗАКЦИЯ/


Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. и надбавка над междинна сума 5.00%. и отново междинна сума и процентна надбавка над междинна сума 2.00 %.




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



КОРЕКЦИЯ

Операция корекция е възможна само до приключване на касовата бележка преди да натиснете клавиш **[TL]**. Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира и надбавката или отстъпката.

Корекция на последното натрупване

Корекция на последното натрупване се осъществява с натискане на клавиш **VD**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на последното натрупване.

1 **REP**

Артикул 01
10.00

2 **REP**

Артикул 02
20.00

VD

Артикул 02
20.00

TL

В БРОЙ ЛВ
10.00

Ако се коригира натрупване, към което е направена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупването се коригира.

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6

Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6
ОБЩА СУМА ЛВ : 30.00
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЛВ : 10.00
Запознайте се с нкт !
000049 26.06.2025 00:06:50

VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00002-00001-00001
00001-00002-00001-00001

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6

Артикул 02 10.23 6
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБЩА СУМА ЛВ : 9.99
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЕВРО : 5.11
Запознайте се с нкт !
0000169 29.06.2025 00:15:11

VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00004-00002-00001
00001-00004-00002-00001

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6

Артикул 02 10.23 6
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБЩА СУМА ЛВ : 9.99
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЕВРО : 5.11
Запознайте се с нкт !
0000235 30.06.2025 00:07:27

VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00002-00001-00001
00001-00002-00001-00001

Дълбок войд - използват се клавишите **ALT** **VD**, след което се въвежда продажбата, която трябва да се коригира; за корекция на няколко продажби преди всяка се натиска клавишите **ALT** **VD**

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв. с корекция на първото натрупване.

1 **REP**

Артикул 01
10.00

2 **REP**

Артикул 02
20.00

ALT **VD**

-
0.00

1 **REP**

Артикул 01
10.00

TL

В БРОЙ ЛВ
20.00

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6

Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6
ОБЩА СУМА ЛВ : 30.00
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЛВ : 20.00
Запознайте се с нкт !
0000189 27.06.2025 00:06:49

VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00002-00001-00001
00001-00002-00001-00001

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6

Артикул 02 10.23 6
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБЩА СУМА ЛВ : 9.99
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЕВРО : 5.11
Запознайте се с нкт !
0000170 29.06.2025 00:15:25

VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00004-00002-00001
00001-00004-00002-00001

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 5.11 6
Артикул 02 10.23 6

Артикул 02 10.23 6
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБЩА СУМА ЛВ : 9.99
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЕВРО : 5.11
Запознайте се с нкт !
0000236 30.06.2025 00:07:33

VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00002-00001-00001
00001-00002-00001-00001

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6

Артикул 02 20.00 6
ОБЩА СУМА ЛВ : 30.00
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЛВ : 10.00
Запознайте се с нкт !
000049 26.06.2025 12:48:51

VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00002-00001-00001
00001-00002-00001-00001

ФИРМА :
Адрес :
ЕИК : 112838422

00001 Оператор 01 0001
Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6

Артикул 01 10.00 6
Артикул 02 20.00 6
ОБЩА СУМА ЛВ : 30.00
ОБЩА СУМА ЕВРО : 5.11
ОБН. КУРС : 1 EUR = 1.95583 BGN
В БРОЙ ЛВ : 20.00
Запознайте се с нкт !
000049 26.06.2025 12:48:58


VD **ФИСКАЛЕН БОН**
05948367
00001-00002-00001-00001
00001-00002-00001-00001

АНУЛИРАНЕ НА БОН


Операция Анулиран бон е възможна само преди да натиснете клавиш **TL**.

Пример: Продажба на артикул с код 1 по предварително програмирана цена 10.00 лв., продажба на артикул с код 2 по предварително програмирана цена 20.00 лв..


1	PLU	REF	Артикул 01 10.00	2	PLU	REF	Артикул 02 20.00	9 9	VD	В БРОЙ ЛВ 0.00
---	-----	-----	---------------------	---	-----	-----	---------------------	-----	----	-------------------



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Пълно анулиране на касовата бележка.

Операция пълно анулиране на касовата бележка може да се изпълни, чрез последователно натискане на клавиш **VD** до анулиране на всички предишни натрупвания.

1	REF	Артикул 01 10.00	2	REF	Артикул 02 20.00	VD	Артикул 02 20.00
VD	Артикул 01 10.00	TL	В БРОЙ ЛВ 0.00				




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"







Можете да направите частична корекция само от РС с тестова команда /виж протокол за комуникация/

Частична корекция от РС.



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ


Приключване на клиентската касова бележка се осъществява с натискане на клавиш **TL** при плащане в брой, или **ALT** **STL** /друго плащане/.

На дисплея ще се визуализира **ПЛАЩАНЕ:**, от което можете да изберете вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете желаното от Вас плащане като въведете номер на плащане, напр. 4, натиснете **STL** и с това ще приключите бележката.

TL – плащане В БРОЙ; **ALT** **STL** **1** **STL** – плащане; **ALT** **STL** **2** **STL** – С КРЕДИТ, **ALT** **STL** **3** **STL** – НЗОК, **ALT** **STL** **4** **STL** – Плащане **TL** – плащане В БРОЙ; **PA** – плащане; **PA** **PO** – С КРЕДИТ

Ако преди натискане на клавиш за даден вид плащане е въведена сума, ЕКАФП автоматично изчислява ресто. Въвежда се сумата за плащане, и се натиска вида на плащане и така се приключва бележката.


Пример:





Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Плащането може да бъде извършено в смесена форма.

1

РБВ

Артикул 01
10.00


2

РБВ

КРЕДИТ
2.00

TL

В БРОЙ ЛВ
8.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаване на дубликат на документ за извършената продажба. Отразените в дубликата суми не се натрупват в отчетите и не се записват във ФП. Дубликатът има следващ пореден номер и надписи "СПУЖЕБЕН БОН" и "ДУБЛИКАТ".

Операцията е валидна само за последно издадената касова бележка.

Дубликат се издава с натискане на клавишите

9

9

TL


0.00

99.00

0.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ


Служебно въведени или изведени суми от ЕКАФП се осъществяват, чрез въвеждане на съответната сума от цифровата клавиатура и последващо натискане на комбинацията от клавиши **[+]** / **[ALT]** **[+]** / или **[−]** / **[ALT]** **[−]** /. Операциите се извършват извън клиентска касова бележка.

Служебно въведени суми

0.00

1 2 3 [+]

Сл. въведени:
123.00




Служебно изведени

0.00

1 [−]

Сл. изведени:
1.00



Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"


0.00

1 2 3 [+]

EBPO
<STL>=Да <C>=He

STL

Сл. въведени EBPO:
123.00




0.00

1 2 3 [+]

EBPO
<STL>=Да <C>=He

C

Сл. въведени ЛВ:
123.00



Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"


0.00

1 [−]

EBPO
<STL>=Да <C>=He

STL

Сл. изведени EBPO:
1.00




0.00

1 [−]

EBPO
<STL>=Да <C>=He

C

Сл. изведени ЛВ:
1.00



Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"


0.00

1 2 3 [+]

EBPO
<STL>=Да <C>=He

STL

Сл. въведени EBPO:
123.00




0.00

1 2 3 +%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

C

Сл. въведени ЛВ:
123.00



Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"


0.00

1 -%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

STL

Сл. изведени ЕВРО:
1.00




0.00

1 -%

ЕВРО
<STL>=Да <C>=Не

C

Сл. изведени ЛВ:
1.00



Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"

0.00

1 2 3 +%

Сл. въведени ЕВРО:
123.00




Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"

0.00

1 -%

Сл. изведени ЕВРО:
1.00



ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редове може да се ползва само в касова бележка. Използва се следната комбинация от клавиши - номер на предварително програмирация ред, който не може да се променя и се печата отляво на бона (от 1 до 9) и след това **ALT** **CLK**

Към този ред могат да се добавят още символи, които ще се печатат отясно на бона. Потвърждавате с **TL**.

0.00

2 ALT CLK

Текст: ABC
ред 2

8 9 4

Текст: ABC
Ади

STL



1 РЪ

Артикул 01
10.00



TL

В БРОЙ ЛВ
10.00

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/

За да се издаде разширена клиентска бележка, се натискат клавишите

9 9 9 STL

. На дисплея се индицира номера на фактурата. След извършване на продажбите и приключване на фактурата с клавиша **TL** се въвеждат данните за клиента.

Може да използвате предварително програмирани през РС клиенти.

При въвеждане на ЕИК автоматично се отпечатват останалите данни.

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 0000000001
1 PLU REP	Артикул 01 10.00	TL Продавач:

Ако не въведете Продавач, то може ръчно да си го напишете върху бележката. Ако не Ви е необходимо, може да не въвеждате това име, а да натиснете клавиш **TL**

TL Идент. N #:	въведи номер
-----------------------	--------------



Ако нямате предварително въведен от РС идент.номер, то може да го въведете през клавиатурата.

1 2 3 4 5	Идент. N #: 12345	TL
------------------	----------------------	-----------

TL ЗДС. N #:	въведи номер
---------------------	--------------

TL Получател:	въведи името на получател - Виж пример от стр. 28
----------------------	---

TL Купувач:	въведи името на купувач - Виж пример от стр. 28
--------------------	---

TL Адрес:	въведи адрес-Виж пример от стр. 28
------------------	------------------------------------



Ако имате предварително въведен от РС идент.номер, то може да го въведете през клавиатурата.

0.00	9 9 9 STL	Ф-ра 0000000002
1 PLU REP	APT 01 10.00	TL Продавач:
TL Идент. N #:	въведи номер, който е предварително въведен през РС, напр. 12345 и TL	въведи името на продавач Виж пример от стр. 28
TL ЗДС. N #:		

ФИРМА:	
Даринес 5	0001
ЕИК: 112030422	0001
ОРИГИНАЛ	
Фактура №	0000000001
Артикул 01	10.00
Ек. номер	1.000
количество:	10.00
сума	10.00
ОБЩА СУМА ГЕЛ:	
	10.00
ВЪЗМЪ	10.00
ДДС 4%	1.57
Б-20.00%	
НЕТО СЪСЪТ	8.33
В БРМ (В)	18.00
ПРОМЕНА:	

ПОПРАВИ:	Имен
АУТОМАТ:	Билетър
РЕПЕД:	Сомна
Билетър	
ИДЕНТ. N #	12345
ДДС. N #	612345

Задължително пазете	
0000060	26.06.2025 12:53:59
QR CODE	
2027 ФИСКАЛЕН БОНУС	
0194567	30746267
50104-39970-RE51F-0076	
HC411-50704-00.04-123.0	

На бележката ще се разпечатат всички предварително програмирани данни за клиент с този ЕИК. Максималния брой клиенти е 2000.

TL Получател:

TL Купувач:

TL Адрес:

Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация

0.00	1 9 1 ALT VD	Ф-па 123
------	--------------	----------

Въведете номер на избрана от Вас фактура, напр. 1

Натиснете **TL**

Документ: 123

Въведете номер на избрания от Вас документ, напр. 60

Документ: 123 60

Натиснете **TL**

26-06-2025 12:53:58

Въведете дата и час - Натиснете **TL**

ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите кредитно известие. Например:36940367 и потвърдете с **STL**

ФП: 123 36940367

Натиснете **STL**

СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Например 1,00лв, натиснете **1 01**

Депт 01 1.00

Натиснете **TL**

Продавач:

въведи името на продавач

Виж пример от стр. 28

Идент. N #:

въведи номер

ЗДС. N #:

въведи номер

Получател:

въведи името на получател - Виж пример от стр. 28

Купувач:

въведи името на купувач - Виж пример от стр. 28

Адрес:

въведи адрес-Виж пример от стр. 28



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Операторска грешка

За да се издаде кредитно известие по причина Операторска грешка се натискат клавишите **1 9 2 ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Операторска грешка, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации

РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Намаляване данъчна основа

За да се издаде кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **1 9 3 ALT VD**. Процедурата по издаване на кредитно известие по причина Намаляване на данъчна основа, се извършва по горе описания начин за кредитно известие/рекламации.

СТОРНО ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации се натискат клавишите **9 1 ALT VD**. На дисплея се индицира документ. Въведете номер, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 1 ALT VD

Документ 123

Въведете номер на документ, напр. 58

5 8

Документ 123 58

STL


26-06-2025 12:52:13

Въведете дата/час на дадения документ и потвърдете с **TL**

TL

ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на



устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например:36940367 и потвърдете с **STL**

3 6 9 4 3 6 7

123 **STL**
ФП:
36940367

СТОРНО
0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 2.80 лв и натиснете **2 . 8**

2.80

D + 5 **STL**

Дпт 05
2.80

TL В БРОЙ ЛВ
2.80

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

За да се издаде Сторно по причина Операторска грешка се натискат клавишите **9 2** **ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

0.00

9 2 ALT VD

123
Документ

Въведете номер на документ, напр. 36

3 6 123
Документ
36

STL 26-06-2025 12:34:40

Въведете дата/час на издадения документ

и потвърдете с **TL**

TL ФП: 123

Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно. Например:36940367 и потвърдете с **STL**

3 6 9 4 0 3 6 7


123 **STL**
ФП:
36940367

СТОРНО
0.00


Въведете например **1** **PLU REP** и натиснете **TL**

1 **PLU REP** Артикул 01
10.00


TL В БРОЙ ЛВ
10.00




Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОСНОВА

За да се издаде Сторно по причина Намаляване на данъчна основа се натискат клавишите **9 3 ALT VD**. На дисплея се индицира номера на документ, на който ще бъде направена Сторно бележка.

Въведете номер на документ, напр. 36

0.00 Документ 123

3 6 Документ 36 STL 26-06-2025 12:34:40 STL

Въведете дата/час на издадения документ и потвърдете с **TL**

TL ФП: 123 Въведете номер на фискалната памет на устройството, от което издадена бележката, на която ще правите сторно.

Например: 35940367 и потвърдете с **STL**

3 6 9 4 0 3 6 7 ФП: 123 STL СТОРНО 0.00

Въведете сумата, която ще сторнирате например 10.00 лв към Артикул 01 и натиснете **1 БУ**

Артикул 01 10.00 В БРОЙ ЛВ 10.00


Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



СТОРНО НА ФИСКАЛЕН БОН ОТ СЪЩИЯ КЛЕН

Сторно документът съдържа номер, дата и час на издаване на фискалния бон, както и номер на фискална памет, от която е издадена бележката.



ВНИМАНИЕ!

Сторно може да бъде направено само на фискален бон. В случай че документът е служебен, то не може да бъде направено СТОРНО.


Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **[M]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **[7] [1]** след това натискате и задържате клавиш **[ALT]** и натискате **[VD]**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате;
- Натиснете **[STL]** за да потвърдите;
- На дисплея се показва СТОРНО. Въведете това, на което искате да направите СТОРНО;

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **[TL]**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **[M]**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина връщане/рекламации от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 1** след това натискате и задържате клавиш **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **STL** за да го потвърдите.

- Въведете сумата, която ще сторнирате.

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

Сторно по причина Операторска грешка от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **M** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Натиснете **STL** за да потвърдите.

На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **STL** за да го потвърдите.

Въведете това, което ще сторнирате.


Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **M** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина операторска грешка от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **7 2** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно **STL** за да потвърдите.

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН

- по произволно избран фискален документ;
- последен фискален документ /бележка с продажби/.

Сторно по произволно избран фискален документ.

С помощта на **M**, изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на произволно избран фискален документ се натискат клавишите **7 3** след това натискате и задържате **ALT** и натискате **VD**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това не е бележката, на която искате да направите сторно:

- въведете номер на документа, на който желаете да сторнирате.

Натиснете **STL** за да потвърдите.

На дисплея се показва СТОРНО. Въведете сумата, на която искате да направите СТОРНО. Въведете сумата, която ще сторнирате.

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **TL**

Сторно на последен фискален документ /бележка с продажби/.

С помощта на **[M]** , изберете меню РЕГИСТРАЦИЯ. Въведете парола за първи касиер /който има права за издаване на сторно/ и потвърдете.

Пример:



За да се издаде Сторно по причина намаляване на данъчна основа от същия КЛЕН на последен фискален документ се натискат клавишите **[7][3]** след това натискате и задържате **[ALT]** и натискате **[VD]**



На дисплея се индицира номера на последния отпечатан документ.

В случай че това е бележката, на която искате да направите сторно, натиснете **[STL]** за да го потвърдите.

Въведете сумата, която ще сторнирате.

Разпечатва се началото на сторно бележката. За да я приключите трябва да натиснете бутон за плащане.

За да платите в брой натиснете **[TL]**

Бон от електронен магазин

```
== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==  
      ФИРМА:  
      Адрес:  
      ЕИК: 112030422  
#0001 Оператор 01      0001  
Депт 01                10.00 Б  
ОБЩА СУМА ЕВРО:      10.00  
В БРОЙ ЕВРО          10.00  
# Заповядайте пак!    #  
                        01 артикул  
000252                30.06.2025 00:14:57  
[FISCAL QR CODE]  
  
      ФИСКАЛЕН БОН  
DY940367              36940367  
608F2-6FB80-8946F-16FA7  
9ABFD-CA036-D5739-6FB12  
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==
```

Бон диагностика информация

```
ФИРМА:  
Фискален Бон  
ЕИК: 112030422  
00001 Оператор 01      0001  
*** БИР ПОС.1000 ***  
  
1. АРС:      БИР ПОС.1000  
КОМПЮТЕРНА СУМА:      0.0000  
КОМПЕТА:      0000  
  
БОНОВЕ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД  
30.06.2025 14:17:05  
ОБЩА СУМА ЕВРО:      0  
ОБЩА СУМА ЕВРО:      0  
Сумарна сума:      11.90  
Сумарна сума:      11.90  
ПРИНТИРОВАНИЕ:      0  
ПРИНТИРОВАНИЕ:      0  
  
ОПЕРАТОР:      01  
ДЕПАРТАМЕНТ:      01  
АРТИКУЛ:      000000  
ВАНУМЕР:      0  
ПРИНТИРОВАНИЕ:      0  
  
ПРЕХОД КЪМ БОН С ПЕЧАТ В ЕВРО:  
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО/ЛЕ:      НЕ Е ЗАДАНА  
БОН. КРАЙ: 1.000 - 1.0000 БОН  
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО С ПЕЧАТ В ОБ.:  
ПРЕХОД КЪМ ЕВРО:      НЕ Е ЗАДАНА  
000000 30.06.2025 11:00:47  
СУМАРЕН БОН  
000000 30.06.2025 11:00:47  
СУМАРЕН БОН  
СУМАРЕН БОН
```

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" (" Четене ")

В режим **"контролно четене"** (" Четене "), в произволен момент по желание на клиента се разпечатват отчети "X". Не изпълняват нулиране на регистрите.

Избор на режим "Четене" се осъществява с помощта на **M**, изберете меню **Четене**. За да влезете в този режим, въведете парола

8 8 8 8 и потвърдете с **CLK**.

8 8 8 8 CLK или **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Четене

Четене

От това меню, можете да изберете какъв отчет да пуснете. За да пуснете Дневен финансов отчет без нулиране натиснете  В този отчет се съдържа и отчет по департаменти ако има продадени такива.

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

[illegible][illegible][illegible][illegible]



При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ **3** **CLK** / или за всички- **CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете, за всички- **PLU REP** или по наличности- **STL** , **VD** - периодичен отчет.

Режим "четене с нулиране" (" Нулиране ")

В режим "четене с нулиране" (" Нулиране ") се разпечатва отчет " Z ", който чете информация от ОП на ЕКАФП с нулиране на регистрите. Само дневния финансов отчет, който задължително се разпечатва в края на смяната, деня или денонощието, прави запис във фискалната памет на ЕКАФП.

Избор на режим " Нулиране " се осъществява с помощта на **M**, изберете меню

Нулиране. За да влезете в този режим, въведете парола **9 9 9 9** и потвърдете с **CLK**.

8 8 8 8 или **9 9 9 9** - парола по подразбиране

Нулиране

Нулиране

При отчет по оператори, можете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор/ **3** **CLK** / или за всички- **CLK** . При отчет по артикули, можете да пуснете, за всички- **PLU REP** или по наличности- **STL** , **VD** - периодичен отчет.

Отчет за всички оператори - **CLK**

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	510.45
НАЧЕВКИ	9
ОТСТЪПИ	18.63
СТОРО БРЪВАНЕ/РЕКЛАМИРА	21.07
Продажи:	9
СТОРО ОПЕРАТОРСКА ГРЕВА	3.00
СТОРО НАПЛАЩАНЕ НА ВАН.ЛОЖБА	10.00
В БРОЙ ПБ.	586.04
КРЕДИТ	2.00
Сл. извадени:	123.00
Сл. извадени:	1.00
000004 26.06.2005 13:29:37	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	581.46
НАЧЕВКИ	9
ОТСТЪПИ	18.63
СТОРО БРЪВАНЕ/РЕКЛАМИРА	21.07
Продажи:	9
СТОРО ОПЕРАТОРСКА ГРЕВА	11.00
СТОРО НАПЛАЩАНЕ НА ВАН.ЛОЖБА	10.00
В БРОЙ ПБ.	597.24
КРЕДИТ	2.00
Сл. извадени:	246.00
Сл. извадени:	2.00
0000120 27.06.2005 00:59:51	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	204.25
НАЧЕВКИ	9
ОТСТЪПИ	15.00
СТОРО БРЪВАНЕ/РЕКЛАМИРА	19.09
Продажи:	10.22
СТОРО ОПЕРАТОРСКА ГРЕВА	10.22
СТОРО НАПЛАЩАНЕ НА ВАН.ЛОЖБА	5.11
В БРОЙ ПБ.	259.00
КРЕДИТ	2.00
Сл. извадени:	246.00
Сл. извадени:	2.00
0000191 29.06.2005 00:25:10	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по оператори 2	***
Оператор	01
БРОЙ КЛИЕНТИ	01
СТОРО СЧЕТИ	4
Продажи:	209.25
НАЧЕВКИ	15.00
ОТСТЪПИ	19.09
СТОРО БРЪВАНЕ/РЕКЛАМИРА	10.22
Продажи:	10.22
СТОРО ОПЕРАТОРСКА ГРЕВА	10.22
СТОРО НАПЛАЩАНЕ НА ВАН.ЛОЖБА	5.11
В БРОЙ ПБ.	264.25
КРЕДИТ	2.00
Сл. извадени:	123.00
Сл. извадени:	1.00
0000054 30.06.2005 00:15:05	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Отчет за всички артикули - **PLU REP**

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
К-то:	10.00
СЧН:	327.37
Артикул 0245	0002
К-то:	20.00
СЧН:	51.53
Артикул 10145	0001
К-то:	100.00
СЧН:	2.00
Артикул 10145	0002
К-то:	14.123
СЧН:	255.25
Артикул 10145	0001
К-то:	100.00
СЧН:	1.000
Артикул 10145	0002
К-то:	2.55
0000129 27.06.2005 01:00:16	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
К-то:	10.00
СЧН:	154.55
Артикул 0245	0002
К-то:	20.00
СЧН:	14.123
Артикул 10145	0001
К-то:	100.00
СЧН:	1.000
Артикул 10145	0002
К-то:	2.55
0000129 27.06.2005 01:00:16	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
К-то:	14.000
СЧН:	66.29
Артикул 0245	0002
К-то:	18.23
СЧН:	14.123
Артикул 10145	0001
К-то:	51.13
СЧН:	1.000
Артикул 10145	0002
К-то:	2.55
0000192 29.06.2005 00:25:30	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:	
НАРЕС:	
ЕИК: 11280422	
00001 Оператор 20	0020
*** Отчет по артикули 2	***
Артикул 0145	0001
К-то:	14.000
СЧН:	66.29
Артикул 0245	0002
К-то:	18.23
СЧН:	14.123
Артикул 10145	0001
К-то:	51.13
СЧН:	1.000
Артикул 10145	0002
К-то:	2.55
0000055 30.06.2005 00:16:25	
СТЪНБЕН БОН	
000000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	
0000 0000 0000 0000 0000	

Отчет по департаменти - **[D]**

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 25,000
СМН: 219.74 Б
Сторно:
к-во: 3,000
СМН: 21.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
СМН: 265.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
Сторно:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000070 26.06.2025 13:30:20
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
СМН: 209.74 Б
Сторно:
к-во: 4,000
СМН: 31.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
СМН: 265.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000070 27.06.2025 01:00:20
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
СМН: 121.95 Б
Сторно:
к-во: 4,000
СМН: 20.44 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 13,123
СМН: 136.29 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000070 29.06.2025 00:20:27
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

Бон при валутен параметър
"3"

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Отчет по департаменти X ***
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
СМН: 117.03 Б
Сторно:
к-во: 5,000
СМН: 25.55 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
СМН: 146.52 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000070 30.06.2025 00:16:28
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

Периодичен отчет - **[VD]**

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 26.06.2025 12:03:49
до: 26.06.2025 13:30:19
Депт № 01
Продажи:
к-во: 25,000
СМН: 219.74 Б
Сторно:
к-во: 3,000
СМН: 21.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
СМН: 265.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000071 26.06.2025 13:30:24
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

Бон при валутен
параметър "1"

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 26.06.2025 23:55:23
до: 27.06.2025 00:59:25
Депт № 01
Продажи:
к-во: 25,000
СМН: 210.74 Б
Сторно:
к-во: 4,000
СМН: 31.00 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
СМН: 265.58 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000071 27.06.2025 01:00:24
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

Бон при валутен параметър
"2"

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 29.06.2025 00:11:59
до: 29.06.2025 00:24:45
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
СМН: 121.95 Б
Сторно:
к-во: 4,000
СМН: 20.44 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 13,123
СМН: 136.29 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000074 29.06.2025 00:28:42
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

Бон при валутен параметър
"3"

```

ФИРМА :
НАРЕС :
ЕМ: 112030422
00001 Оператор 20 0000
*** Периодичен отчет 2 ***
от: 30.06.2025 00:04:21
до: 30.06.2025 00:14:27
Депт № 01
Продажи:
к-во: 24,000
СМН: 117.03 Б
Сторно:
к-во: 5,000
СМН: 25.55 Б
Депт № 02
Продажи:
к-во: 14,123
СМН: 146.52 Б
Депт № 05
Продажи:
к-во: 1,000
СМН: 2.50 Б
000075 30.06.2025 00:16:31
СПИМЕБЕН БОН
05940367 36940367
52010-00000-6594-4771
00610-6537-56160-65630

```

За да пуснете Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалнта памет натиснете **[TL]** В този отчет се съдържа и отчет по департаменти ако има продадени такива.

На дисплея ще се покаже:

ПЕЧАТ?
<STL>=Да <C>=Не

Ако натиснете **[STL]** ще се разпечата пълен дневен финансов отчет и ще се запише в клен. Ако натиснете **[C]** няма няма да се разпечата пълен дневен финансов отчет, но ще се запише цял в клен и ще разпечата служебен бон за това.

Бон при
параметър "1"

[illegible][illegible]

ФИРМА:
Адрес:
ЕИК: 11200422
АВТОМАТИЧНО ТЕЛЕГРАФИЧНО СЪОБЩАВАНЕ
ТЕСТ НА ПОДМАШИНАТА С МОДЕЛЕН
ОПЕРАТОР ПОКАЗВА:
000133 27.06.2025 01:00:4
СЪПРЕДБЕН БИЛ
04980367 3079000
0498-04247-7505-8308
+359-04247-82517-85944

Бон при валу
"2"

[illegible]

```

QWERTY:
ASDFG:
HJKL:1234567890
=====
TEST НА КОМПЬЮТЕРЕ С ПОСЛЕД
ОПЕРАТОР СОБЕДИ
=====
000000 25.06.2025 08:29:00
СТАНОВИЛИ БОИ
00000000 00000000
000000-0000-30944-08325
000000-0000-0000-0000-0000

```

Бон при валу
"3"

[illegible]

ФИРМА:
Адрес:
ИН: 11280422
АВТОМАТИЧНО ТЕЛЕГРАФИ БОН
ТЕСТ НА КОМПЮТРИЗАЦИЈА С МОДЕЛ
ОПЕРАТОР ШКОЛЕНИ
00259 30.06.2025 08:15:
СПУШЕБЕН БОН
04/06/2025 2/04/06
СЧЕТО: 01000000000000000000
30/04/2025 07:04/2025

C

ФИРМА:
 Адрес:
 ЕИК: 112030422
 АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАТИВЕН БОН

 ТЕСТ НА КОМПЮТРИЗНАТА С МОДЕЛЕН
 ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!

 Серийна: 121081166 до 26.06.2026
 ГЕНЕРАТИВЕН 2 ОТЧЕТ №: 00001

 Сребродина ОЛ 1196
 СРЕБОДИНА КИЕН: 45997540
 000075 26.06.2025 13:31:38
 СЛУЧБЕНЕН БОН
 09567367 36540367
 05677-F760-25405-BE40E
 5560-F1202-F1332-B0A2B

```

ФИРМА:
НАРЕС:
БИК: 11280422
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ГЕНЕРАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
*****
ТЕСТ НА КОМПЕТЕНЦИЮ С МЕНЕДЖЕРОМ
ОПЕРАТОР СЛУЖБЫ *****
*****
Период: 121801166 до 26.06.2025
ГЕНЕРАЦИОННЫЙ ТИП ОТЧЕТ: 0000
Служба ОП 1192
СЛУЖБОВЫЙ КЛЮЧ: 45996208
000135 27.06.2025 01:00:49
СЛУЖБОВЫЙ БИЛЕТ
04948367 36948367
7C1B6-3A781-DE37E-90AF7
1731B-7A05F-F43D-F880B

```

ФИРМА: **РАДЧЕВ**
 ЕИК: 11280622
 РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
 ТЕСТ НА КОМПЕТЕНЦИЯТА С МЕДИЕН
 ОПЕРАТОР УСТЕВЕН
 Сериал: 121001166 от 26.06.2006
 ГЕНЕРАЛЕН 2 ОТЧЕТ №: 0012
 Списание № 1198
 СЪОБЩАВА КЪМ: 45994448
 000129 29.06.2005 00:25:00
 СЛУЖБЕН БОН 3594036
 01303-98970-12708-49603
 50159-86639-00496-76994

```

ФИРМА:
РАДНО:
ЕМ: 11283822
АВТОМАТИЗ. ГЕНЕРАЦИЯ БОН
*****
ТЕСТ НА КОМАНДИРАЩИ С МОДИЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН
*****
Сметка: 121081566 до 26.06.2021
ГЕНЕРАЦИЯ 2 ОТЧЕТ №: 001
Средства 01 1185
СЛОБОДНА КЛЕН: 4595672
000261 30.06.2025 02:16:54
СПУЛЧЕБЕН БОН
D9490367 36940367
75306-FBE7F-0581E-0009E
9899F-940C5-DF380-DEB15

```



ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 26 системен параметър.

Ако системен параметър 26 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат ръчно или от РС дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

Ако е изпълнен 26 системен параметър/да пусне отчет в 17:05ч/ и до 23:59ч няма пуснати фискални бележки, както и служебно въведени/изведени, то ФУ няма да пусне автоматичен Z отчет в 23:59ч

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1 [ALT] [STL] ОТ ДАТА ДО ДАТА

Въведете начална дата - 2 6 0 6 2 5 QTY

Въведете крайна дата - 2 6 0 6 2 5 VD

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти. В този отчет се отпечатват всички департаменти с техните натрупани обороти за желания времеви интервал. В отчета, за всеки департамент се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

ФИРМА: _____
 Адрес: _____
 ЕК: 11283822

00001 оператор 20 0021

Полученный Отчет
 ДЕПАРТАМЕНТ _____
 от 26.06.2025
 от 26.06.2025

на ВОПРОС ВОПРОС ВОПРОС

Дент N1
 Дент N1
 (Ремонт): 25.000
 ЧМ: 219,74
 Стоп: 3.000
 ЧМ: 21,00

Дент N2
 Дент N2
 (Ремонт): 14,12
 ЧМ: 285,50

Дент N5
 Дент N5
 (Ремонт): 1.000
 ЧМ: 2,00
 Стоп: 1.000
 ЧМ: 2,00

000006 25.06.2025 19:37:20

СТЕПЕНЬ БОИ

ДРВН: 1585-6261-4071-4071
 01584-6261-0830-4444

Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

ФИРМА:
Директор:
Тел.: 112-30-04-22

№0001 Номер 01 0000

Персональный

ДЕПАРТАМЕНТ

от 07.06.2005

от 07.06.2005

*** КОПИЯ МОЛДОВИ БЕЛЕНА ***

Вопрос №1 01

Вопрос №1

К-во: 50,000

Торгов: 130,49 \$

К-во: 7,000

Торгов: 52,00 \$

Вопрос №2 02

Вопрос №2

К-во: 20,245

Торгов: 571,86 \$

Вопрос №3 03

Вопрос №3

К-во: 2,000

Торгов: 5,68 \$

Вопрос №4 04

Вопрос №4

К-во: 1,000

Торгов: 2,00 \$

№0001 от 27.06.2005 от 07.06.2005

СТУДИЕНА БД

094903: 2949037

1114-4749-0505 ДИПЛО

ФИРМА:
Адрес:
ЕК: 11203922
Персонал: 20
ДЕПАРТАМЕНТ:
ОТ ДАТА 29.06.2005
*** ВОДИКИ МОСТОВИ БЕЛЕЖНИ ***
Водит № 01 81
Проводник: 24.000
к-во: 121.95
СФРА:
Старост: 4.000
к-во: 28.44
Водит № 02 02
Проводник: 19.123
к-во: 13.29
Водит № 05 05
Проводник: 1.000
к-во: 2.90
000000 29.06.2005 00:30:58
СУПЕРМЕРКЕНТ БОН
0950600 76074627
1702-1709-4216-3500
00000000000000000000000000000000

ФИРМА :
 Адрес :
 EM: 11238322

0001 Operator 20 0020

ПЕРИОД НАЧЕТО ОТЧЕТУ
 ОТ 29.06.2025

00 00 30.06.2025

*** ВОЗНА МОДИФИКАЦИИ БЕЛЕЖКИ ***

Билт №	01
Билт 01	
Продукция:	
k-во:	40.000
СМР:	238.58
Сторно:	
k-во:	9.000
СМР:	45.9
Билт №	02
Билт 02	
Продукция:	
k-во:	27.245
СМР:	206.81
Билт №	05
Билт 05	
Продукция:	
k-во:	2.000
СМР:	5.68
000272	30.06.2025 00:17:10
СПИШЕБЕН БОН	
095000-000191 462409-3422	
44420-3EE79-10061-3422	

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

Введите начальна дата - 2 6 0 6 2 5 QTY

Въведете крайна дата -

2	6	0	6	2	5	VD
---	---	---	---	---	---	----

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всички продадени артикули с включени отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време.

ФИРМА:
Адрес: 117084-22
#0001 Оператор: 20 002
Периодичность Отчета: 002
Артикулы:
от 20.06.2005 до 20.06.2005
*** ВОЗНАКИ ВИСОКИНИ БЕЛЕЖНИ ***
*** Отчет по артикулам ***
Name: 000 000
Artikul: 01*5 10,20
K: no: 17,00
K: no: 17,00
Artikul: 02*6 20,00
K: no: 14,17
C: PPA: 285,55
Artikul: 101*6 100,00
K: no: 100,00
C: PPA: 4,93
000000 20.06.2005 13:30:51
СПУЛЕНЕБ БОИ
09/06/05 30,94063
00740-72747-ART-BA-282.73
80393-72747-ART-CP-0523

Бон при валутен параметър "1"

```

ФИРМА :
Адрес :
БЖ: 112030422
00001 Оператор: 20
Периодичен Отчет
АРТИКУЛИ
OT DATA 25.06.2025
DO DATA 27.06.2025
*** ВОПРОИ ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

*** Отчет по артикули ***
Номер: 0001
Артикул 01+5 10.00
К-во: 34.000
СМА: 0002
Номер: 0002
Артикул 02+5 20.00
К-во: 20.495
СМА: 071.00
Номер: 0101
Артикул 101+5 100.00
К-во: 2.000
СМА: 5.18
000137 27.06.2025 01:00:38
СЪМНЕБЕН БОН
D5940367 36940367
E5975-59406-36940-65936
  
```

Бон при валутен параметър "2"

```

ФИРМА :
Адрес :
БЖ: 112030422
00001 Оператор: 20
Периодичен Отчет
АРТИКУЛИ
OT DATA 25.06.2025
DO DATA 29.06.2025
*** ВОПРОИ ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

*** Отчет по артикули ***
Номер: 0001
Артикул 01+5 5.11
К-во: 14.000
СМА: 66.23
Номер: 0002
Артикул 02+5 10.23
К-во: 13.123
СМА: 136.25
Номер: 0101
Артикул 101+5 51.13
К-во: 1.000
СМА: 2.59
000001 29.06.2025 00:01:07
СЪМНЕБЕН БОН
D5940367 36940367
E5975-10011-29053-00001
  
```

Бон при валутен параметър "3"

```

ФИРМА :
Адрес :
БЖ: 112030422
00001 Оператор: 20
Периодичен Отчет
АРТИКУЛИ
OT DATA 25.06.2025
DO DATA 30.06.2025
*** ВОПРОИ ФИСКАЛНИ БЕЛЕЖКИ ***

*** Отчет по артикули ***
Номер: 0001
Артикул 01+5 5.11
К-во: 20.000
СМА: 136.25
Номер: 0002
Артикул 02+5 10.23
К-во: 27.246
СМА: 282.01
Номер: 0101
Артикул 101+5 51.13
К-во: 2.000
СМА: 5.18
000023 30.06.2025 00:17:25
СЪМНЕБЕН БОН
D5940367 36940367
E5975-20344-00001-00001
E5975-07555-00023-00001
  
```

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Отчетите на ФП се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им. Във всички отчети на ФП се печатат данни за аварийни изтривания на ОП (оперативната памет) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на **M** въвеждане на парола и потвърждаване с **CLK**

На дисплея ще се изпише **Фиск. памет** **9 9 9 9 CLK** - парола по подразбиране

Фиск. памет

9 9 9 9 CLK

Фиск. памет

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

1 2 STL

ОТ БЛОК

1 QTY

ДО БЛОК

1 VD

```

ФИРМА :
Адрес :
БЖ: 112030422
00001 Оператор: 20
СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
OT БЛОК 0001
DO БЛОК 0001
НАЧЕТО НА ОБЩОТОБРОИ 25.06.2025 14:17:05
БЛОК 1 25.06.2025 14:17:05
НОВИ БЛ. СТАВКИ 25.06.2025 14:17:05
H = 0.002
G = 20.000
P = 20.000
E = 5.000
I = 00.000
J = 00.000
K = 00.000
L = 00.000
БЛОК 0001 25.06.2025 16:30:24
СМА ОБРОТ, БЛ.
ОБРОТ 01 0.00
БЛ. 01 0.00
ОБРОТ 02 470.69
БЛ. 02 70.45
ОБРОТ 03 0.00
БЛ. 03 0.00
ОБРОТ 04 0.00
БЛ. 04 0.00
ОБРОТ 05 0.00
БЛ. 05 0.00
ОБРОТ 06 0.00
БЛ. 06 0.00
ОБРОТ 07 0.00
БЛ. 07 0.00
ОБРОТ 08 0.00
БЛ. 08 0.00
ОБРОТ 09 0.00
БЛ. 09 0.00
ОБРОТ 10 0.00
БЛ. 10 0.00
ОБРОТ 11 0.00
БЛ. 11 0.00
ОБРОТ 12 0.00
БЛ. 12 0.00
ОБРОТ 13 0.00
БЛ. 13 0.00
ОБРОТ 14 0.00
БЛ. 14 0.00
ОБРОТ 15 0.00
БЛ. 15 0.00
ОБРОТ 16 0.00
БЛ. 16 0.00
ОБРОТ 17 0.00
БЛ. 17 0.00
ОБРОТ 18 0.00
БЛ. 18 0.00
ОБРОТ 19 0.00
БЛ. 19 0.00
ОБРОТ 20 0.00
БЛ. 20 0.00
ОБРОТ 21 0.00
БЛ. 21 0.00
ОБРОТ 22 0.00
БЛ. 22 0.00
ОБРОТ 23 0.00
БЛ. 23 0.00
ОБРОТ 24 0.00
БЛ. 24 0.00
ОБРОТ 25 0.00
БЛ. 25 0.00
ОБРОТ 26 0.00
БЛ. 26 0.00
ОБРОТ 27 0.00
БЛ. 27 0.00
ОБРОТ 28 0.00
БЛ. 28 0.00
ОБРОТ 29 0.00
БЛ. 29 0.00
ОБРОТ 30 0.00
БЛ. 30 0.00
ОБРОТ 31 0.00
БЛ. 31 0.00
ОБРОТ 32 0.00
БЛ. 32 0.00
ОБРОТ 33 0.00
БЛ. 33 0.00
ОБРОТ 34 0.00
БЛ. 34 0.00
ОБРОТ 35 0.00
БЛ. 35 0.00
ОБРОТ 36 0.00
БЛ. 36 0.00
ОБРОТ 37 0.00
БЛ. 37 0.00
ОБРОТ 38 0.00
БЛ. 38 0.00
ОБРОТ 39 0.00
БЛ. 39 0.00
ОБРОТ 40 0.00
БЛ. 40 0.00
ОБРОТ 41 0.00
БЛ. 41 0.00
ОБРОТ 42 0.00
БЛ. 42 0.00
ОБРОТ 43 0.00
БЛ. 43 0.00
ОБРОТ 44 0.00
БЛ. 44 0.00
ОБРОТ 45 0.00
БЛ. 45 0.00
ОБРОТ 46 0.00
БЛ. 46 0.00
ОБРОТ 47 0.00
БЛ. 47 0.00
ОБРОТ 48 0.00
БЛ. 48 0.00
ОБРОТ 49 0.00
БЛ. 49 0.00
ОБРОТ 50 0.00
БЛ. 50 0.00
ОБРОТ 51 0.00
БЛ. 51 0.00
ОБРОТ 52 0.00
БЛ. 52 0.00
ОБРОТ 53 0.00
БЛ. 53 0.00
ОБРОТ 54 0.00
БЛ. 54 0.00
ОБРОТ 55 0.00
БЛ. 55 0.00
ОБРОТ 56 0.00
БЛ. 56 0.00
ОБРОТ 57 0.00
БЛ. 57 0.00
ОБРОТ 58 0.00
БЛ. 58 0.00
ОБРОТ 59 0.00
БЛ. 59 0.00
ОБРОТ 60 0.00
БЛ. 60 0.00
ОБРОТ 61 0.00
БЛ. 61 0.00
ОБРОТ 62 0.00
БЛ. 62 0.00
ОБРОТ 63 0.00
БЛ. 63 0.00
ОБРОТ 64 0.00
БЛ. 64 0.00
ОБРОТ 65 0.00
БЛ. 65 0.00
ОБРОТ 66 0.00
БЛ. 66 0.00
ОБРОТ 67 0.00
БЛ. 67 0.00
ОБРОТ 68 0.00
БЛ. 68 0.00
ОБРОТ 69 0.00
БЛ. 69 0.00
ОБРОТ 70 0.00
БЛ. 70 0.00
ОБРОТ 71 0.00
БЛ. 71 0.00
ОБРОТ 72 0.00
БЛ. 72 0.00
ОБРОТ 73 0.00
БЛ. 73 0.00
ОБРОТ 74 0.00
БЛ. 74 0.00
ОБРОТ 75 0.00
БЛ. 75 0.00
ОБРОТ 76 0.00
БЛ. 76 0.00
ОБРОТ 77 0.00
БЛ. 77 0.00
ОБРОТ 78 0.00
БЛ. 78 0.00
ОБРОТ 79 0.00
БЛ. 79 0.00
ОБРОТ 80 0.00
БЛ. 80 0.00
ОБРОТ 81 0.00
БЛ. 81 0.00
ОБРОТ 82 0.00
БЛ. 82 0.00
ОБРОТ 83 0.00
БЛ. 83 0.00
ОБРОТ 84 0.00
БЛ. 84 0.00
ОБРОТ 85 0.00
БЛ. 85 0.00
ОБРОТ 86 0.00
БЛ. 86 0.00
ОБРОТ 87 0.00
БЛ. 87 0.00
ОБРОТ 88 0.00
БЛ. 88 0.00
ОБРОТ 89 0.00
БЛ. 89 0.00
ОБРОТ 90 0.00
БЛ. 90 0.00
ОБРОТ 91 0.00
БЛ. 91 0.00
ОБРОТ 92 0.00
БЛ. 92 0.00
ОБРОТ 93 0.00
БЛ. 93 0.00
ОБРОТ 94 0.00
БЛ. 94 0.00
ОБРОТ 95 0.00
БЛ. 95 0.00
ОБРОТ 96 0.00
БЛ. 96 0.00
ОБРОТ 97 0.00
БЛ. 97 0.00
ОБРОТ 98 0.00
БЛ. 98 0.00
ОБРОТ 99 0.00
БЛ. 99 0.00
ОБРОТ 100 0.00
БЛ. 100 0.00
ОБРОТ 101 0.00
БЛ. 101 0.00
ОБРОТ 102 0.00
БЛ. 102 0.00
ОБРОТ 103 0.00
БЛ. 103 0.00
ОБРОТ 104 0.00
БЛ. 104 0.00
ОБРОТ 105 0.00
БЛ. 105 0.00
ОБРОТ 106 0.00
БЛ. 106 0.00
ОБРОТ 107 0.00
БЛ. 107 0.00
ОБРОТ 108 0.00
БЛ. 108 0.00
ОБРОТ 109 0.00
БЛ. 109 0.00
ОБРОТ 110 0.00
БЛ. 110 0.00
ОБРОТ 111 0.00
БЛ. 111 0.00
ОБРОТ 112 0.00
БЛ. 112 0.00
ОБРОТ 113 0.00
БЛ. 113 0.00
ОБРОТ 114 0.00
БЛ. 114 0.00
ОБРОТ 115 0.00
БЛ. 115 0.00
ОБРОТ 116 0.00
БЛ. 116 0.00
ОБРОТ 117 0.00
БЛ. 117 0.00
ОБРОТ 118 0.00
БЛ. 118 0.00
ОБРОТ 119 0.00
БЛ. 119 0.00
ОБРОТ 120 0.00
БЛ. 120 0.00
ОБРОТ 121 0.00
БЛ. 121 0.00
ОБРОТ 122 0.00
БЛ. 122 0.00
ОБРОТ 123 0.00
БЛ. 123 0.00
ОБРОТ 124 0.00
БЛ. 124 0.00
ОБРОТ 125 0.00
БЛ. 125 0.00
ОБРОТ 126 0.00
БЛ. 126 0.00
ОБРОТ 127 0.00
БЛ. 127 0.00
ОБРОТ 128 0.00
БЛ. 128 0.00
ОБРОТ 129 0.00
БЛ. 129 0.00
ОБРОТ 130 0.00
БЛ. 130 0.00
ОБРОТ 131 0.00
БЛ. 131 0.00
ОБРОТ 132 0.00
БЛ. 132 0.00
ОБРОТ 133 0.00
БЛ. 133 0.00
ОБРОТ 134 0.00
БЛ. 134 0.00
ОБРОТ 135 0.00
БЛ. 135 0.00
ОБРОТ 136 0.00
БЛ. 136 0.00
ОБРОТ 137 0.00
БЛ. 137 0.00
ОБРОТ 138 0.00
БЛ. 138 0.00
ОБРОТ 139 0.00
БЛ. 139 0.00
ОБРОТ 140 0.00
БЛ. 140 0.00
ОБРОТ 141 0.00
БЛ. 141 0.00
ОБРОТ 142 0.00
БЛ. 142 0.00
ОБРОТ 143 0.00
БЛ. 143 0.00
ОБРОТ 144 0.00
БЛ. 144 0.00
ОБРОТ 145 0.00
БЛ. 145 0.00
ОБРОТ 146 0.00
БЛ. 146 0.00
ОБРОТ 147 0.00
БЛ. 147 0.00
ОБРОТ 148 0.00
БЛ. 148 0.00
ОБРОТ 149 0.00
БЛ. 149 0.00
ОБРОТ 150 0.00
БЛ. 150 0.00
ОБРОТ 151 0.00
БЛ. 151 0.00
ОБРОТ 152 0.00
БЛ. 152 0.00
ОБРОТ 153 0.00
БЛ. 153 0.00
ОБРОТ 154 0.00
БЛ. 154 0.00
ОБРОТ 155 0.00
БЛ. 155 0.00
ОБРОТ 156 0.00
БЛ. 156 0.00
ОБРОТ 157 0.00
БЛ. 157 0.00
ОБРОТ 158 0.00
БЛ. 158 0.00
ОБРОТ 159 0.00
БЛ. 159 0.00
ОБРОТ 160 0.00
БЛ. 160 0.00
ОБРОТ 161 0.00
БЛ. 161 0.00
ОБРОТ 162 0.00
БЛ. 162 0.00
ОБРОТ 163 0.00
БЛ. 163 0.00
ОБРОТ 164 0.00
БЛ. 164 0.00
ОБРОТ 165 0.00
БЛ. 165 0.00
ОБРОТ 166 0.00
БЛ. 166 0.00
ОБРОТ 167 0.00
БЛ. 167 0.00
ОБРОТ 168 0.00
БЛ. 168 0.00
ОБРОТ 169 0.00
БЛ. 169 0.00
ОБРОТ 170 0.00
БЛ. 170 0.00
ОБРОТ 171 0.00
БЛ. 171 0.00
ОБРОТ 172 0.00
БЛ. 172 0.00
ОБРОТ 173 0.00
БЛ. 173 0.00
ОБРОТ 174 0.00
БЛ. 174 0.00
ОБРОТ 175 0.00
БЛ. 175 0.00
ОБРОТ 176 0.00
БЛ. 176 0.00
ОБРОТ 177 0.00
БЛ. 177 0.00
ОБРОТ 178 0.00
БЛ. 178 0.00
ОБРОТ 179 0.00
БЛ. 179 0.00
ОБРОТ 180 0.00
БЛ. 180 0.00
ОБРОТ 181 0.00
БЛ. 181 0.00
ОБРОТ 182 0.00
БЛ. 182 0.00
ОБРОТ 183 0.00
БЛ. 183 0.00
ОБРОТ 184 0.00
БЛ. 184 0.00
ОБРОТ 185 0.00
БЛ. 185 0.00
ОБРОТ 186 0.00
БЛ. 186 0.00
ОБРОТ 187 0.00
БЛ. 187 0.00
ОБРОТ 188 0.00
БЛ. 188 0.00
ОБРОТ 189 0.00
БЛ. 189 0.00
ОБРОТ 190 0.00
БЛ. 190 0.00
ОБРОТ 191 0.00
БЛ. 191 0.00
ОБРОТ 192 0.00
БЛ. 192 0.00
ОБРОТ 193 0.00
БЛ. 193 0.00
ОБРОТ 194 0.00
БЛ. 194 0.00
ОБРОТ 195 0.00
БЛ. 195 0.00
ОБРОТ 196 0.00
БЛ. 196 0.00
ОБРОТ 197 0.00
БЛ. 197 0.00
ОБРОТ 198 0.00
БЛ. 198 0.00
ОБРОТ 199 0.00
БЛ. 199 0.00
ОБРОТ 200 0.00
БЛ. 200 0.00
ОБРОТ 201 0.00
БЛ. 201 0.00
ОБРОТ 202 0.00
БЛ. 202 0.00
ОБРОТ 203 0.00
БЛ. 203 0.00
ОБРОТ 204 0.00
БЛ. 204 0.00
ОБРОТ 205 0.00
БЛ. 205 0.00
ОБРОТ 206 0.00
БЛ. 206 0.00
ОБРОТ 207 0.00
БЛ. 207 0.00
ОБРОТ 208 0.00
БЛ. 208 0.00
ОБРОТ 209 0.00
БЛ. 209 0.00
ОБРОТ 210 0.00
БЛ. 210 0.00
ОБРОТ 211 0.00
БЛ. 211 0.00
ОБРОТ 212 0.00
БЛ. 212 0.00
ОБРОТ 213 0.00
БЛ. 213 0.00
ОБРОТ 214 0.00
БЛ. 214 0.00
ОБРОТ 215 0.00
БЛ. 215 0.00
ОБРОТ 216 0.00
БЛ. 216 0.00
ОБРОТ 217 0.00
БЛ. 217 0.00
ОБРОТ 218 0.00
БЛ. 218 0.00
ОБРОТ 219 0.00
БЛ. 219 0.00
ОБРОТ 220 0.00
БЛ. 220 0.00
ОБРОТ 221 0.00
БЛ. 221 0.00
ОБРОТ 222 0.00
БЛ. 222 0.00
ОБРОТ 223 0.00
БЛ. 223 0.00
ОБРОТ 224 0.00
БЛ. 224 0.00
ОБРОТ 225 0.00
БЛ. 225 0.00
ОБРОТ 226 0.00
БЛ. 226 0.00
ОБРОТ 227 0.00
БЛ. 227 0.00
ОБРОТ 228 0.00
БЛ. 228 0.00
ОБРОТ 229 0.00
БЛ. 229 0.00
ОБРОТ 230 0.00
БЛ. 230 0.00
ОБРОТ 231 0.00
БЛ. 231 0.00
ОБРОТ 232 0.00
БЛ. 232 0.00
ОБРОТ 233 0.00
БЛ. 233 0.00
ОБРОТ 234 0.00
БЛ. 234 0.00
ОБРОТ 235 0.00
БЛ. 235 0.00
ОБРОТ 236 0.00
БЛ. 236 0.00
ОБРОТ 237 0.00
БЛ. 237 0.00
ОБРОТ 238 0.00
БЛ. 238 0.00
ОБРОТ 239 0.00
БЛ. 239 0.00
ОБРОТ 240 0.00
БЛ. 240 0.00
ОБРОТ 241 0.00
БЛ. 241 0.00
ОБРОТ 242 0.00
БЛ. 242 0.00
ОБРОТ 243 0.00
БЛ. 243 0.00
ОБРОТ 244 0.00
БЛ. 244 0.00
ОБРОТ 245 0.00
БЛ. 245 0.00
ОБРОТ 246 0.00
БЛ. 246 0.00
ОБРОТ 247 0.00
БЛ. 247 0.00
ОБРОТ 248 0.00
БЛ. 248 0.00
ОБРОТ 249 0.00
БЛ. 249 0.00
ОБРОТ 250 0.00
БЛ. 250 0.00
ОБРОТ 251 0.00
БЛ. 251 0.00
ОБРОТ 252 0.00
БЛ. 252 0.00
ОБРОТ 253 0.00
БЛ. 253 0.00
ОБРОТ 254 0.00
БЛ. 254 0.00
ОБРОТ 255 0.00
БЛ. 255 0.00
ОБРОТ 256 0.00
БЛ. 256 0.00
ОБРОТ 257 0.00
БЛ. 257 0.00
ОБРОТ 258 0.00
БЛ. 258 0.00
ОБРОТ 259 0.00
БЛ. 259 0.00
ОБРОТ 260 0.00
БЛ. 260 0.00
ОБРОТ 261 0.00
БЛ. 261 0.00
ОБРОТ 262 0.00
БЛ. 262 0.00
ОБРОТ 263 0.00
БЛ. 263 0.00
ОБРОТ 264 0.00
БЛ. 264 0.00
ОБРОТ 265 0.00
БЛ. 265 0.00
ОБРОТ 266 0.00
БЛ. 266 0.00
ОБРОТ 267 0.00
БЛ. 267 0.00
ОБРОТ 268 0.00
БЛ. 268 0.00
ОБРОТ 269 0.00
БЛ. 269 0.00
ОБРОТ 270 0.00
БЛ. 270 0.00
ОБРОТ 271 0.00
БЛ. 271 0.00
ОБРОТ 272 0.00
БЛ. 272 0.00
ОБРОТ 273 0.00
БЛ. 273 0.00
ОБРОТ 274 0.00
БЛ. 274 0.00
ОБРОТ 275 0.00
БЛ. 275 0.00
ОБРОТ 276 0.00
БЛ. 276 0.00
ОБРОТ 277 0.00
БЛ. 277 0.00
ОБРОТ 278 0.00
БЛ. 278 0.00
ОБРОТ 279 0.00
БЛ. 279 0.00
ОБРОТ 280 0.00
БЛ. 280 0.00
ОБРОТ 281 0.00
БЛ. 281 0.00
ОБРОТ 282 0.00
БЛ. 282 0.00
ОБРОТ 283 0.00
БЛ. 283 0.00
ОБРОТ 284 0.00
БЛ. 284 0.00
ОБРОТ 285 0.00
БЛ. 285 0.00
ОБРОТ 286 0.00
БЛ. 286 0.00
ОБРОТ 287 0.00
БЛ. 287 0.00
ОБРОТ 288 0.00
БЛ. 288 0.00
ОБРОТ 289 0.00
БЛ. 289 0.00
ОБРОТ 290 0.00
БЛ. 290 0.00
ОБРОТ 291 0.00
БЛ. 291 0.00
ОБРОТ 292 0.00
БЛ. 292 0.00
ОБРОТ 293 0.00
БЛ. 293 0.00
ОБРОТ 294 0.00
БЛ. 294 0.00
ОБРОТ 295 0.00
БЛ. 295 0.00
ОБРОТ 296 0.00
БЛ. 296 0.00
ОБРОТ 297 0.00
БЛ. 297 0.00
ОБРОТ 298 0.00
БЛ. 298 0.00
ОБРОТ 299 0.00
БЛ. 299 0.00
ОБРОТ 300 0.00
БЛ. 300 0.00
ОБРОТ 301 0.00
БЛ. 301 0.00
ОБРОТ 302 0.00
БЛ. 302 0.00
ОБРОТ 303 0.00
БЛ. 303 0.00
ОБРОТ 304 0.00
БЛ. 304 0.00
ОБРОТ 305 0.00
БЛ. 305 0.00
ОБРОТ 306 0.00
БЛ. 306 0.00
ОБРОТ 307 0.00
БЛ. 307 0.00
ОБРОТ 308 0.00
БЛ. 308 0.00
ОБРОТ 309 0.00
БЛ. 309 0.00
ОБРОТ 310 0.00
БЛ. 310 0.00
ОБРОТ 311 0.00
БЛ. 311 0.00
ОБРОТ 312 0.00
БЛ. 312 0.00
ОБРОТ 313 0.00
БЛ. 313 0.00
ОБРОТ 314 0.00
БЛ. 314 0.00
ОБРОТ 315 0.00
БЛ. 315 0.00
ОБРОТ 316 0.00
БЛ. 316 0.00
ОБРОТ 317 0.00
БЛ. 317 0.00
ОБРОТ 318 0.00
БЛ. 318 0.00
ОБРОТ 319 0.00
БЛ. 319 0.00
ОБРОТ 320 0.00
БЛ. 320 0.00
ОБРОТ 321 0.00
БЛ. 321 0.00
ОБРОТ 322 0.00
БЛ. 322 0.00
ОБРОТ 323 0.00
БЛ. 323 0.00
ОБРОТ 324 0.00
БЛ. 324 0.00
ОБРОТ 325 0.00
БЛ. 325 0.00
ОБРОТ 326 0.00
БЛ. 326 0.00
ОБРОТ 327 0.00
БЛ. 327 0.00
ОБРОТ 328 0.00
БЛ. 328 0.00
ОБРОТ 329 0.00
БЛ. 329 0.00
ОБРОТ 330 0.00
БЛ. 330 0.00
ОБРОТ 331 0.00
БЛ. 331 0.00
ОБРОТ 332 0.00
БЛ. 332 0.00
ОБРОТ 333 0.00
БЛ. 333 0.00
ОБРОТ 334 0.00
БЛ. 334 0.00
ОБРОТ 335 0.00
БЛ. 335 0.00
ОБРОТ 336 0.00
БЛ. 336 0.00
ОБРОТ 337 0.00
БЛ. 337 0.00
ОБРОТ 338 0.00
БЛ. 338 0.00
ОБРОТ 339 0.00
БЛ. 339 0.00
ОБРОТ 340 0.00
БЛ. 340 0.00
ОБРОТ 341 0.00
БЛ. 341 0.00
ОБРОТ 342 0.00
БЛ. 342 0.00
ОБРОТ 343 0.00
БЛ. 343 0.00
ОБРОТ 344 0.00
БЛ. 344 0.00
ОБРОТ 345 0.00
БЛ. 345 0.00
ОБРОТ 346 0.00
БЛ. 346 0.00
ОБРОТ 347 0.00
БЛ. 347 0.00
ОБРОТ 348 0.00
БЛ. 348 0.00
ОБРОТ 349 0.00
БЛ. 349 0.00
ОБРОТ 350 0.00
БЛ. 350 0.00
ОБРОТ 351 0.00
БЛ. 351 0.00
ОБРОТ 352 0.00
БЛ. 352 0.00
ОБРОТ 353 0.00
БЛ. 353 0.00
ОБРОТ 354 0.00
БЛ. 354 0.00
ОБРОТ 355 0.00
БЛ. 355 0.00
ОБРОТ 356 0.00
БЛ. 356 0.00
ОБРОТ 357 0.00
БЛ. 357 0.00
ОБРОТ 358 0.00
БЛ. 358 0.00
ОБРОТ 359 0.00
БЛ. 359 0.00
ОБРОТ 360 0.00
БЛ. 360 0.00
ОБРОТ 361 0.00
БЛ. 361 0.00
ОБРОТ 362 0.00
БЛ. 362 0.00
ОБРОТ 363 0.00
БЛ. 363 0.00
ОБРОТ 364 0.00
БЛ. 364 0.00
ОБРОТ 365 0.00
БЛ. 365 0.00
ОБРОТ 366 0.00
БЛ. 366 0.00
ОБРОТ 367 0.00
БЛ. 367 0.00
ОБРОТ 368 0.00
БЛ. 368 0.00
ОБРОТ 369 0.00
БЛ. 369 0.00
ОБРОТ 370 0.00
БЛ. 370 0.00
ОБРОТ 371 0.00
БЛ. 371 0.00
ОБРОТ 372 0.00
БЛ. 372 0.00
ОБРОТ 373 0.00
БЛ. 373 0.00
ОБРОТ 374 0.00
БЛ. 374 0.00
ОБРОТ 375 0.00
БЛ. 375 0.00
ОБРОТ 376 0.00
БЛ. 376 0.00
ОБРОТ 377 0.00
БЛ. 377 0.00
ОБРОТ 378 0.00
БЛ. 378 0.00
ОБРОТ 379 0.00
БЛ. 379 0.00
ОБРОТ 380 0.00
БЛ. 380 0.00

```

[illegible]

ФИРМА : ФИЛАНС-5 С/К: 11280022		ФИРМА : ФИЛАНС-5 С/К: 11280022	
K001 Operator 20 0000		K001 Operator 20 0000	
СЧЕТЫ ОТЧЕТ НА МОДЕРН ПАВЕТ		СЧЕТЫ ОТЧЕТ НА МОДЕРН ПАВЕТ	
OT DATA	25.06.2025	OT DATA	25.06.2025
DO DATA	25.06.2025	DO DATA	25.06.2025
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ		ПРОГРАММА НА ВВЕДЕНИЕ ПРОГРАММ	
ACC 1	25.06.2025 14:17:05	ACC 1	25.06.2025 14:17:05
K001 20.06.2025 14:17:05		K001 20.06.2025 14:17:05	
Начало: 25.06.2025 14:17:05		Начало: 25.06.2025 14:17:05	
ACC 1	25.06.2025 14:17:05	ACC 1	25.06.2025 14:17:05
ACC 2	25.06.2025 14:17:05	ACC 2	25.06.2025 14:17:05
ACC 3	25.06.2025 14:17:05	ACC 3	25.06.2025 14:17:05
ACC 4	25.06.2025 14:17:05	ACC 4	25.06.2025 14:17:05
ACC 5	25.06.2025 14:17:05	ACC 5	25.06.2025 14:17:05
ACC 6	25.06.2025 14:17:05	ACC 6	25.06.2025 14:17:05
ACC 7	25.06.2025 14:17:05	ACC 7	25.06.2025 14:17:05
ACC 8	25.06.2025 14:17:05	ACC 8	25.06.2025 14:17:05
ACC 9	25.06.2025 14:17:05	ACC 9	25.06.2025 14:17:05
ACC 10	25.06.2025 14:17:05	ACC 10	25.06.2025 14:17:05
ACC 11	25.06.2025 14:17:05	ACC 11	25.06.2025 14:17:05
ACC 12	25.06.2025 14:17:05	ACC 12	25.06.2025 14:17:05
ACC 13	25.06.2025 14:17:05	ACC 13	25.06.2025 14:17:05
ACC 14	25.06.2025 14:17:05	ACC 14	25.06.2025 14:17:05
ACC 15	25.06.2025 14:17:05	ACC 15	25.06.2025 14:17:05
ACC 16	25.06.2025 14:17:05	ACC 16	25.06.2025 14:17:05
ACC 17	25.06.2025 14:17:05	ACC 17	25.06.2025 14:17:05
ACC 18	25.06.2025 14:17:05	ACC 18	25.06.2025 14:17:05
ACC 19	25.06.2025 14:17:05	ACC 19	25.06.2025 14:17:05
ACC 20	25.06.2025 14:17:05	ACC 20	25.06.2025 14:17:05
ACC 21	25.06.2025 14:17:05	ACC 21	25.06.2025 14:17:05
ACC 22	25.06.2025 14:17:05	ACC 22	25.06.2025 14:17:05
ACC 23	25.06.2025 14:17:05	ACC 23	25.06.2025 14:17:05
ACC 24	25.06.2025 14:17:05	ACC 24	25.06.2025 14:17:05
ACC 25	25.06.2025 14:17:05	ACC 25	25.06.2025 14:17:05
ACC 26	25.06.2025 14:17:05	ACC 26	25.06.2025 14:17:05
ACC 27	25.06.2025 14:17:05	ACC 27	25.06.2025 14:17:05
ACC 28	25.06.2025 14:17:05	ACC 28	25.06.2025 14:17:05
ACC 29	25.06.2025 14:17:05	ACC 29	25.06.2025 14:17:05
ACC 30	25.06.2025 14:17:05	ACC 30	25.06.2025 14:17:05
ACC 31	25.06.2025 14:17:05	ACC 31	25.06.2025 14:17:05
ACC 32	25.06.2025 14:17:05	ACC 32	25.06.2025 14:17:05
ACC 33	25.06.2025 14:17:05	ACC 33	25.06.2025 14:17:05
ACC 34	25.06.2025 14:17:05	ACC 34	25.06.2025 14:17:05
ACC 35	25.06.2025 14:17:05	ACC 35	25.06.2025 14:17:05
ACC 36	25.06.2025 14:17:05	ACC 36	25.06.2025 14:17:05
ACC 37	25.06.2025 14:17:05	ACC 37	25.06.2025 14:17:05
ACC 38	25.06.2025 14:17:05	ACC 38	25.06.2025 14:17:05
ACC 39	25.06.2025 14:17:05	ACC 39	25.06.2025 14:17:05
ACC 40	25.06.2025 14:17:05	ACC 40	25.06.2025 14:17:05
ACC 41	25.06.2025 14:17:05	ACC 41	25.06.2025 14:17:05
ACC 42	25.06.2025 14:17:05	ACC 42	25.06.2025 14:17:05
ACC 43	25.06.2025 14:17:05	ACC 43	25.06.2025 14:17:05
ACC 44	25.06.2025 14:17:05	ACC 44	25.06.2025 14:17:05
ACC 45	25.06.2025 14:17:05	ACC 45	25.06.2025 14:17:05
ACC 46	25.06.2025 14:17:05	ACC 46	25.06.20

[illegible]

2 STL 1 QTY номер на начален блок
 2 VD номер на краен блок

[illegible]

Бон при валутен
параметър "1"

[illegible]

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

1 STL ОТ ДАТА 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА

- 2 6 0 6 2 5 VD

Въвежда се началната дата на периода. Например: 26.06.2025 г.
(макс. 6 цифри).

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 26.06.2025 г.
(макс. 6 цифри).

ФИРМА: АРАКС		№0001 Operator 20 0022	
ИТОГОВЫЙ			
ОПЕИ ИЛИ КОМБИНИРОВАН		№0001 Operator 20 0022	
ОПЕИ	ИЛИ КОМБИНИРОВАН	№0001 Operator 20 0022	№0001 Operator 20 0022
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 14:11:37		
ИТОГ: 1	25.06.2025 14:11:37		
Нормативная база	25.06.2025 14:11:37		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 08:24:57		
ИТОГ: 1	25.06.2025 08:24:57		
Нормативная база	25.06.2025 08:24:57		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2025 13:31:58		
A = 0,000			
B = 0,000			
C = 0,000			
T = 0,000			
U = 0,000			
W = 0,000			
X = 0,000			
Y = 0,000			
Z = 0,000			
ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	25.06.2025 13:31:58		
ИТОГ: 1	25.06.2025 13:31:58		
Нормативная база	25.06.2		

1 1 STL OT DATA - 2 6 0 6 2 5 QTY ДО ДАТА

Въвежда се крайната дата на периода. Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Влизането в режим " ФП " се извършва с помощта на ☒ въвеждане на парола и потвърждаване с

На дисплея ще се изпише

Фиск. памет

9 9 9 9 CLK

 - парола по

Фиск. памет

9 9 9 9 CLK

Фиск. памет

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

5 1 STL

ОТ ДАТА

 -

2 6 0 6 2 5

ДО ДАТА

ГТУ

2 6 0 6 2 5 VD

Въвежда се начална дата на периода.
Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).
Въвежда се крайната дата на периода.
Например: 26.06.2025 г. (макс. 6 цифри).

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
ПАРЕС :
ЕИК : 112030422 0020
00001 Оператор 20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА 27-06-2025
ДО ДАТА 27-06-2025
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИНОСТ - 1
27.06.2025 00:00:32
В БРОЙ ПБ. 496.04
С КАРТА ПБ. 2.00
000043 27.06.2025 01:15:54
СТЪНБЕН БОН 36940637
15003-4160F-10803-077C3
E6F6A-AB79-161E8-2400F

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
ПАРЕС :
ЕИК : 112030422 0020
00001 Оператор 20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА 25-06-2025
ДО ДАТА 29-06-2025
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
25.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИНОСТ - 1
25.06.2025 00:00:32
В БРОЙ ПБ. 259.04
С КАРТА ПБ. 2.00
000029 29.06.2025 00:32:47
СТЪНБЕН БОН 36940637
44606-4E0F3-0190F-0F06F
A10D3-1947F-040C2-73700

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
ПАРЕС :
ЕИК : 112030422 0020
00001 Оператор 20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ ДАТА 25-06-2025
ДО ДАТА 29-06-2025
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИНОСТ - 2
29.06.2025 00:00:32
В БРОЙ ПБ. 1473.77
С КАРТА ПБ. 4.00
000073 30.06.2025 00:24:24
СТЪНБЕН БОН 36940637
F1009-60E3F-0065F-00410
7250E-0027F-0004F-03121

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

5 2 STL

ОТ БЛОК

1 ГТУ

ДО БЛОК

2 VD

номер на начален блок

номер на краен блок

Бон при валутен параметър "1"

ФИРМА :
ПАРЕС :
ЕИК : 112030422 0020
00001 Оператор 20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 9999
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИНОСТ - 1
27.06.2025 00:00:32
В БРОЙ ПБ. 1473.77
С КАРТА ПБ. 4.00
000014 27.06.2025 01:20:24
СТЪНБЕН БОН 36940637
6A6E6-2508C-46E35-31030
00024-10E3F-1090F-0009F

Бон при валутен параметър "2"

ФИРМА :
ПАРЕС :
ЕИК : 112030422 0020
00001 Оператор 20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 9999
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИНОСТ - 1
29.06.2025 00:00:32
В БРОЙ ПБ. 1473.77
С КАРТА ПБ. 4.00
000012 29.06.2025 00:32:36
СТЪНБЕН БОН 36940637
8714C-4510D-5797C-666B9
82714-0070C-3003C-179E2

Бон при валутен параметър "3"

ФИРМА :
ПАРЕС :
ЕИК : 112030422 0020
00001 Оператор 20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 9999
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
27.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИНОСТ - 1
29.06.2025 00:00:32
В БРОЙ ПБ. 1473.77
С КАРТА ПБ. 4.00
000074 30.06.2025 00:24:26
СТЪНБЕН БОН 36940637
C94E4-00061-00F10-03024
4712B-20E22-30001-53304

ФИРМА :
ПАРЕС :
ЕИК : 112030422 0020
00001 Оператор 20
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ
ОТ БЛОК 0001
ДО БЛОК 0002
ПРОМЕНА НА ВАЛУТЕН ПАРАМЕТР
29.06.2025 00:00:32
НОВА СТОИНОСТ - 2
30.06.2025 00:00:32
В БРОЙ ПБ. 470.69
С КАРТА ПБ. 4.00
000005 26.06.2025 13:37:20
СТЪНБЕН БОН 36940637
0507D-73C19-17400-00001
0507C-37F0F-07106-FA4E0

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За да разпечатате информация от клен, следвайте инструкцията. Влезте в режим Нулиране или Четене. Въведете парола по подразбира 9999 и натиснете . За избиране на КЛЕН натиснете последователно клавишите  .

  ПЕЧАТАТ КЛЕН

Разпечатване на подробна информация за този КЛЕН с бутон





ВНИМАНИЕ!

При печат на КЛЕН, преди <STL> въвеждаме 2-цифрено число:

Първата цифра указва типа на границите на диапазона, а именно:

- 1 = по номера на документи
- 2 = по номера на Z отчети
- 3 = по дати

Втората цифра указва типа на документите, а именно:

- 1 = фиск. бележки от продажби
- 2 = сторно фиск. бележки
- 3 = всички фиск. бележки
- 4 = дневни Z отчети
- 5 = служебно въведени/изведени
- 6 = дневни X отчети
- 7 = всички други отчети, освен посочените по-горе (4 и 6)
- 8 = всички документи

След това, при въвеждане на начало(<QTY>) и край(<VD>) на диапазона се работи, както досега.

ПРИМЕРИ	
  	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи
  	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи
  	Печат на всички фискални бележки по номера на документи
----	----
  	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети
  	Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети
  	Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети
----	----
  	Печат на всички фискални бележки от продажби по дати
  	Печат на всички сторно фискални бележки по дати
  	Печат на всички фискални бележки по дати

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 1 STL ОТ БОН 3 0 QTY ДО БОН 3 2 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на документи от 30 до 32 номер



Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 2 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 8 VD

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки по номера на документи от 2 до 8 номер

Пример - Печат на всички фискални бележки по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 3 STL ОТ БОН 3 QTY ДО БОН 5 VD

Разпечатва копие на всички фискални бележки по номера на документи от 3 до 5 номер

Пример - Печат на всички дневни Z отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 4 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 1 5 VD

Разпечатва копие на всички дневни Z отчети по номера на документи от 2 до 15 номер

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 5 STL ОТ БОН 5 QTY ДО БОН 1 0 VD

Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени по номера на документи от 5 до 10 номер

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 6 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички други отчети(освен X и Z отчети) по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 7 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички документи по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

1 8 STL ОТ БОН 2 QTY ДО БОН 5 VD

Разпечатва копие на всички документи по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 1 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 2 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 3 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички фискални бележки по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички Z отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 4 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 5 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

2 6 STL ОТ ОТЧЕТ 2 QTY ДО ОТЧЕТ 3 VD ПЕЧАТ КЛЕН

Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички документи по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички сторно фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички сторно фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички дневни Z отчети по дати, натиснете последователно клавиши:


Разпечатва копие на всички дневни Z отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички служебно въведени/изведени по дати, натиснете последователно клавиши:




Разпечатва копие на всички служебно въведени/изведени от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички дневни X отчети по дати, натиснете последователно клавиши:




Разпечатва копие на всички дневни X отчети от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по дати, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

Пример - Печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:



Разпечатва копие на всички документи от дата 26.06.2025 до дата 26.06.2025

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР - РС

Този режим позволява работа с РС /персонален компютър/.

Влезте в режим РС. С помощта на **[M]** изберете РС, въведете парола и потвърдете **[CLK]**



[9] [9] [9] [9] [CLK] - Паролата по подразбиране

В режим РС, ЕКАФП работи като фискален принтер под управлението на приложна програма, като комуникира с нея по виртуален компорт USB /CDC/. Тя е предназначена да изпълнява набор от команди, подредени логически в зависимост от операциите, които трябва да се изпълнят. Функциите, които изпълнява ЕКАФП в този режим са:

- Записва и съхранява под управление на приложна програма заглавни редове на клише;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма артикулна база данни;

- Записва и съхранява под управление на приложна програма данни за департаменти с име и принадлежност към данъчна група;
- Записва и съхранява под управление на приложна програма видове плащания;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни отчети;
- Отпечатва под управление на приложна програма различни видове фискални и служебни бележки;
- Отпечатва под управление на приложна програма служебно въведени, служебно изведени суми.



Когато имате пусната бележка от РС/отворен бон/, можете да я приключите от ФУ, като:




- С **ALT** **VD** 3 пъти – анулирате бележката
- С **ALT** **TL** 3 пъти – приключвате ръчно бележката.

Работа с Bluetooth

Влезте в режим РС. Въведете парола по подразбиране /9999/

Натиснете **CLK**, за да потвърдите.




За да включите Bluetooth натиснете **STL**. На дисплея ще се покаже иконата 




За да сдвоите двете устройства:

От ФУ натиснете и задръжте **ALT** и натиснете **STL**

На дисплея ще се визуализира следния надпис:




След като е добавено устройството на Вашия компютър /с Windows 7 Professional/, тогава ще се покаже подобен прозорец:



Натиснете **Next**.


В това време на дисплея на ФУ, трябва да се покаже същото число 030108




Натиснете , за да потвърдите.



При правилно свързване ще видите добавено Вашето ФУ.



Натиснете **Next**



Вашите устройства са сдвоени и готови за работа.

За да изключите БТ, натиснете **STL**

ГРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАФП са възможни грешки по следните причини:

- неизправност на ЕКАФП;
- неправилна работа на оператора с ЕКАФП;
- неизправна ФП;
- неизправен данъчен терминал;
- липса, повреда или запълване на клен.

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатва.



При поява на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	Натиснете  и пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	Натиснете  и приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	Натиснете  и приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	Натиснете  и въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	Натиснете  и приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	Натиснете  и приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	Натиснете  и направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Натиснете  Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		Натиснете  и сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Натиснете  Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	Натиснете  и въведете верни стойности

15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	Натиснете C виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	Натиснете C и въведете правилен брой символи
17	LOW BATTERY	Слаба батерия	Включете ФУ на външно захранване
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	Натиснете C и приклучете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	Натиснете C и продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	Натиснете C и въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър	Натиснете C Виж системен парам
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	Натиснете C и приклучете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	Натиснете C и приклучете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	Натиснете C и направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	Натиснете C и виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	Натиснете C въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	Натиснете C и продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
37	Грешка терминал	Няма връзка с терминала	Проведете всички настройки. Ако настройките са наред и отново излиза тази грешка, то обадете се в сервиз.
38	Грешка терминал	Няма връзка с терминала	Проведете всички настройки. Ако настройките са наред и отново излиза тази грешка, то обадете се в сервиз.
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	Натиснете C и въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	Натиснете C въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	Натиснете C и продължете работа
44	ЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	Натиснете C програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	Натиснете C програмирайте друг БК
48	Възм,отр.оборот	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	Натиснете C и приклучете бележката

58	BLE counection alredy	Няма връзка с BLE	Опитайте пак Натиснете C и опитайте да се свържете отново с BLE
59	BLE WRONG STAMP	Грешка при връзка с BLE	
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Издавайте да се извърши автоматична промяна.
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет е препълнен	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	Натиснете C пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет	Натиснете C пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	Натиснете C пуснете отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	Натиснете C пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	Натиснете C и пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПАРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	Натиснете C и изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако

			проблемът продължава се обвърнате към сервизен специалист .
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	Натиснете [C] и въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	Натиснете [C] изчакайте, ако не започне работа,обвърнате се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	Натиснете [C] и продължете работа
119	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете [C] и приклучете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	Натиснете [C] и програмирайте ст-та
123	Повреден клен		Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
124	**ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
125	**НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
126	**ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист
127	Клен	КЛЕН не е инициализиран правилно	Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист

* Възниква само при работа с компютър. Грешката се връща към приложната програма, а не се индицира на ФУ, затова не е съпроводена с текст

** Не може да продължите работа. Незабавно се обвърнате към сервизен специалист.

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ /ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ/

ЕКАФП Compact M 01 работи с вграден данъчен терминал. При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ, блокира " със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания на всеки три секунди) Не може да продължите работа преди отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка ФУ проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност в три поредни дневни финансови отчета ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.