

Инструкция за експлоатация

ВИСУ е.Хpert

за ФУВАС Daisy **VEND**

Работа с „ВИСУ е.Хpert” за ФУВАС Daisy **VEND**
(фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване)

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ФУВАС - фискално устройство, вградено в автомат за самообслужване

ВИСУ - Входно-изходно спомагателно устройство



РС - Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която осъществява комуникацията


ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

„ВИСУ e.Xpert” за ФУВАС Daisy VEND е специализирано устройство по смисъла на Наредба Н-18, обнародвана в Държавен вестник. Това е входно-изходно спомагателно устройство (ВИСУ) за въвеждане и извеждане на информация. Позволява отпечатването и на хартиен носител. Предназначено е за работа с ФУВАС, производство на „Дейзи Тех” АД. Комуникацията се осъществява по RS232. Кабелът за връзка с ФУВАС се включва към RS2 на ВИСУ.

РАБОТА С ВИСУ

РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да започнете работа с ВИСУ, натиснете и задръжте бутон . На дисплея се изписва ФУВАС ТЕРМ., а след това показва текущата си дата и час. Ако тя не е коректна с натискане на бутон  можете да въведете коректна дата и час (виж "Програмиране на дата и час на ВИСУ"). Натискането на произволен друг бутон изключва показването на дата и час, и ВИСУ продължава работа си. ВИСУ има 4 режима на работа. Преход от един към друг режим се осъществява с



бутон 

РС - ФУВАС

ФУВАС ПЕЧАТ

ОТЧЕТИ ФУВАС

ТЕСТ ВИСУ-ФУВАС

За да влезете в избрания от Вас режим, натиснете бутон . Изход от режим се извършва с натискане на клавиш .

Режим РС - ФУВАС


В този режим ВИСУ осигурява прозрачен режим на връзка между РС и ФУВАС. За целта комуникационният кабел от РС се свързва към RS1 на ВИСУ. ВИСУ препредава данните от РС към ФУВАС и обратно.





Внимание!

В случай че РС отправи заявка за регистрация в сървъра на НАП, промяна на основни данни в сървъра на НАП, deregистрация от сървъра на НАП, то ВИСУ препредава данните и може да отпечата съответния документ. Затова задължително при изпълнение на тези операции използвайте този режим на работа на ВИСУ.

Режим ФУВАС ПЕЧАТ

В този режим ВИСУ "чете" данни от ФУВАС и ги разпечатва. Натиснете  На дисплея се показва

1 - КЛЕН 2 - ФП

При натискане на клавиш  – печат КЛЕН, при натискане на клавиш  – отчет ФП

За печат на информация от КЛЕН, натиснете . ВИСУ е в режим " КЛЕН ". 



Внимание!

При печат на КЛЕН, преди <STL> въвеждаме 2-цифрено число:

Първата цифра указва типа на границите на диапазона, а именно:

- 1 = по номера на документи
- 2 = по номера на Z отчети
- 3 = по дати

Втората цифра указва типа на документите, а именно:

- 1 = фиск. бележки от продажби
- 3 = всички фиск. бележки
- 4 = дневни Z отчети
- 5 = служебно въведени/изведени
- 6 = дневни X отчети
- 7 = всички други отчети, освен посочените по-горе (4 и 6)
- 8 = всички документи

След това, при въвеждане на начало(<QTY>) и край(<VD>) на диапазона се работи, както досега.

ПРИМЕРИ	
<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="ST"/>	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи
<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="ST"/>	Печат на всички фискални бележки по номера на документи
----	----
<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="ST"/>	Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети
<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="ST"/>	Печат на всички фискални бележки по номера на Z отчети
----	----
<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="ST"/>	Печат на всички фискални бележки от продажби по дати
<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="ST"/>	Печат на всички фискални бележки по дати

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на документи от 7 до 8 номер

Пример - Печат на всички дневни Z отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички дневни Z отчети по номера на документи от 2 до 15 номер

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички други отчети(освен X и Z отчети) по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички документи по номера на документи, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички документи по номера на документи от 2 до 5 номер

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички Z отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички Z отчети по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички дневни X отчети по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички дневни X отчети по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички документи по номера на Z отчети, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички документи по номера на Z отчети от 2-ри до 3-ри номер на Z отчет

Пример - Печат на всички фискални бележки от продажби по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от продажби от дата 13.10.2025 до дата 13.10.2025

Пример - Печат на всички фискални бележки по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички фискални бележки от дата 13.10.2025 до дата 13.10.2025

Пример - Печат на всички дневни X отчети по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички дневни X отчети от дата 13.10.2025 до дата 13.10.2025

Пример - Печат на всички други отчети (освен X и Z отчети) по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички други отчети (освен X и Z отчети) от дата 07.10.2025 до дата 07.10.2025

Пример - Печат на всички документи по дати, натиснете последователно клавиши:

Разпечатва копие на всички документи от дата 13.10.2025 до дата 13.10.2025

ОТЧЕТ ФП

Отчетите на Фискалната памет се печатат в детайлен или съкратен вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет включва печат на данните за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

За печат на информация от ФП, натиснете ВИСУ е в режим " ОТЧЕТ ФП ".

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК

номер на начален блок

номер на краен блок


СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

ТЕСТ ВИСУ - ФУВАС

Този режим служи за производствени цели.

ГРЕШКИ ПРИ РАБОТА С ВИСУ

В случай на грешка, информация за това (съобщение) се индицира на дисплея.

* **Забележка:** При поява на съобщение за грешка клавиш  превключва показване на номер грешка или пояснителен текст

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ		
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ		
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ		
61	ГРЕШНА SD КАРТА	Опит за работа с външна SD карта	**
62	НЕНАМЕРЕН ФАЙЛ	Няма файл	
63	ФАЙЛОВА ГРЕШКА		
76	ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	
102	НЯМА ФУВАС	Няма комуникация между ВИСУ и ФУВАС	**
104	ФУВАС КОМ.ГР.	ГР. при комуникация между ВИСУ и ФУВАС	

107	ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	**
110	НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта във ФУВАС	**
111	КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ФУВАС и сървъра на НАП	**
113	ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	**
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	
124	ПОДМЕНЕН КЛЕН	ФУ не разпознава поставения КЛЕН (КЛЕН-ът е активиран на друго ФУ)	**
125	НЯМА КЛЕН	Ако ФУ е регистрирано, то не може да работи без КЛЕН	**
126	ПЪЛЕН КЛЕН	КЛЕН е близо до препълване или препълнен. Трябва да се замени.	**
	Коментари:		
** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист			